

3.3.2	Gewicht SW [kg] .....	68
3.4	PASSFEDERGRÖßE .....	69

## 4. ZUBEHÖR & OPTIONEN

4.1	ABTRIEBSWELLEN .....	70
4.2	ABTRIEBSFLANSCH .....	71
4.3	WELLENBEFESTIGUNG .....	72
4.3.1	Drehmomentstütze: Einbaulage .....	72
4.3.2	Drehmomentstütze: Abmessungen .....	74
4.4	WELLENABDECKUNG .....	75
4.5	DREHMOMENTBEGRENZER .....	76
4.5.1	Abmessungen .....	76
4.5.2	Funktionsweise .....	77
4.5.3	Beschreibung .....	78
4.5.4	Einstellung des Rutschmomentes .....	78
4.5.5	Grafiken der Eichung .....	79

## 5. NMRV - LEISTUNGSMITTELSINFORMATIONEN

5.1	NMRV/NMRV-P SCHNECKENGETRIEBEMOTOR (50Hz) .....	80
5.2	NRV/NRV-P SCHNECKENGETRIEBE - 2800 rpm .....	161
5.3	NRV/NMRV-P DOPPELSCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 2800 rpm .....	165
5.4	NRV/NRV-P SCHNECKENGETRIEBE - 1750 rpm .....	171
5.5	NRV/NMRV-P DOPPELSCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 1750 rpm .....	175
5.6	NRV/NRV-P SCHNECKENGETRIEBE - 1400 rpm .....	181
5.7	NRV/NMRV-P DOPPELSCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 1400 rpm .....	185
5.8	NRV/NRV-P SCHNECKENGETRIEBE - 1140 rpm .....	191
5.9	NRV/NMRV-P DOPPELSCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 1140 rpm .....	195
5.10	NRV/NRV-P SCHNECKENGETRIEBE - 900 rpm .....	201
5.11	NRV/NMRV-P DOPPELSCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 900 rpm .....	205
5.12	NRV/NRV-P SCHNECKENGETRIEBE - 500 rpm .....	211

5.13	NRV/NMRV-P DOPPELSCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 500 rpm .....	215
5.14	IHW/NMRV-P SCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 1750 rpm .....	221
5.15	IHW/NMRV-P SCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 1400 rpm .....	223
5.16	IHW/NMRV-P SCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 1140 rpm .....	225
5.17	IHW/NMRV-P SCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 900 rpm .....	227

## 6. SW - LEISTUNGSMITTEL

6.1	SW SCHNECKENGETRIEBEMOTOR (50Hz) .....	229
6.2	ISW SCHNECKENGETRIEBE - 2800 rpm .....	279
6.3	ISW/SW DOPPELSCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 2800 rpm .....	282
6.4	ISW SCHNECKENGETRIEBE - 1750 rpm .....	286
6.5	ISW/SW DOPPELSCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 1750 rpm .....	289
6.6	ISW SCHNECKENGETRIEBE - 1400 rpm .....	293
6.7	ISW/SW DOPPELSCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 1400 rpm .....	296
6.8	ISW SCHNECKENGETRIEBE - 1140 rpm .....	300
6.9	ISW/SW DOPPELSCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 1140 rpm .....	303
6.10	ISW SCHNECKENGETRIEBE - 900 rpm .....	307
6.11	ISW/SW DOPPELSCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 900 rpm .....	310
6.12	ISW SCHNECKENGETRIEBE - 500 rpm .....	314
6.13	ISW/SW DOPPELSCHNECKENGETRIEBEMOTOR - 500 rpm .....	317

## 7. VERKAUFSBEDINGUNGEN

7.1	VERKAUFSBEDINGUNGEN .....	321
-----	---------------------------	-----

## 0,09 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
250,0	3	3,7	5,00	NMRV025	56B	4	439
167,0	4	2,5	7,50	NMRV025	56B	4	503
125,0	6	2,1	10,00	NMRV025	56B	4	553
125,0	6	3,3	10,00	NMRV030	56B	4	752
115,0	6	3,4	7,50	NMRV030	63A	6	792
86,0	8	2,6	10,00	NMRV030	63A	6	871
83,0	8	1,5	15,00	NMRV025	56B	4	633
83,0	8	2,4	15,00	NMRV030	56B	4	861
63,0	10	1,2	20,00	NMRV025	56B	4	697
63,0	10	1,8	20,00	NMRV030	56B	4	948
57,0	11	1,9	15,00	NMRV030	63A	6	997
50,0	12	1,9	25,00	NMRV030	56B	4	1021
43,0	14	1,4	20,00	NMRV030	63A	6	1098
43,0	15	3,2	20,00	NMRV040	63A	6	2113
42,0	14	0,9	30,00	NMRV025	56B	4	798
42,0	14	1,5	30,00	NMRV030	56B	4	1085
39,0	17	3,8	22,08	HA31+NMRV040	63A	6	2217
36,0	19	3,6	23,75	HA31+NMRV040	63A	6	2272
34,0	21	3,3	25,50	HA31+NMRV040	63A	6	2326
34,0	21	4,0	25,50	HA31+NMRV050	63A	6	3193
34,0	16	1,5	25,00	NMRV030	63A	6	1183
34,0	18	2,5	25,00	NMRV040	63A	6	2276
31,0	17	0,8	40,00	NMRV025	56B	4	878
31,0	17	1,2	40,00	NMRV030	56B	4	1194
29,0	22	3,0	29,44	HA31+NMRV040	63A	6	2440
29,0	19	1,2	30,00	NMRV030	63A	6	1257
29,0	20	2,6	30,00	NMRV040	63A	6	2419
27,0	25	2,7	31,50	HA31+NMRV040	63A	6	2496
27,0	25	3,2	31,50	HA31+NMRV050	63A	6	3426
25,0	19	0,9	50,00	NMRV030	56B	4	1286
25,0	22	1,9	50,00	NMRV040	56B	4	2475
24,0	28	2,6	35,63	HA31+NMRV040	63A	6	2600
22,0	22	0,9	40,00	NMRV030	63A	6	1383
22,0	25	2,0	40,00	NMRV040	63A	6	2662
22,0	26	3,4	40,00	NMRV050	63A	6	3654
21,0	32	2,3	40,91	HA31+NMRV040	63A	6	2723
21,0	32	3,7	40,91	HA31+NMRV050	63A	6	3738
21,0	21	0,7	60,00	NMRV030	56B	4	1367
21,0	24	1,6	60,00	NMRV040	56B	4	2630
19,0	32	2,1	44,17	HA31+NMRV040	63A	6	2794
19,0	32	4,0	44,17	HA31+NMRV050	63A	6	3834
18,0	35	2,0	47,50	HA31+NMRV040	63A	6	2862

## 0,09 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
18,0	36	3,8	47,50	HA31+NMRV050	63A	6	3928
17,0	26	0,7	50,00	NMRV030	63A	6	1490
17,0	29	1,6	50,00	NMRV040	63A	6	2868
17,0	30	2,7	50,00	NMRV050	63A	6	3936
16,0	41	1,7	54,55	HA31+NMRV040	63A	6	2997
16,0	42	3,3	54,55	HA31+NMRV050	63A	6	4114
16,0	29	1,1	80,00	NMRV040	56B	4	2895
15,0	40	1,5	58,89	HA31+NMRV040	63A	6	3075
15,0	40	2,8	58,89	HA31+NMRV050	63A	6	4220
14,0	47	1,5	63,00	HA31+NMRV040	63A	6	3145
14,0	48	2,8	63,00	HA31+NMRV050	63A	6	4316
14,0	33	1,2	60,00	NMRV040	63A	6	3047
14,0	34	2,3	60,00	NMRV050	63A	6	4183
13,0	33	0,9	100,00	NMRV040	56B	4	3118
12,5	40	3,7	100,00	NMRV-P030/063	56B	4	4967
12,5	38	0,8	100,00	NMRV025/030	56B	4	1439
12,5	39	1,8	100,00	NMRV025/040	56B	4	2769
12,5	39	1,8	100,00	NMRV030/040	56B	4	2769
12,5	40	3,4	100,00	NMRV030/050	56B	4	3800
12,0	50	1,4	71,25	HA31+NMRV040	63A	6	3276
12,0	50	2,7	71,25	HA31+NMRV050	63A	6	4497
11,0	59	1,2	78,75	HA31+NMRV040	63A	6	3387
11,0	60	2,3	78,75	HA31+NMRV050	63A	6	4649
11,0	39	0,9	80,00	NMRV040	63A	6	3354
11,0	40	1,7	80,00	NMRV050	63A	6	4604
10,0	52	1,3	88,33	HA31+NMRV040	63A	6	3490
10,0	53	2,5	88,33	HA31+NMRV050	63A	6	4831
9,0	67	1,1	94,50	HA31+NMRV040	63A	6	3490
9,0	67	2,0	94,50	HA31+NMRV050	63A	6	4840
9,0	44	0,7	100,00	NMRV040	63A	6	3490
9,0	45	1,2	100,00	NMRV050	63A	6	4840
8,3	57	3,7	150,00	NMRV-P030/063	56B	4	5686
8,3	54	1,2	150,00	NMRV025/040	56B	4	3488
8,3	56	1,3	150,00	NMRV030/040	56B	4	3169
8,3	56	2,4	150,00	NMRV030/050	56B	4	4350
8,0	68	1,0	102,00	HA31+NMRV040	63A	6	3490
8,0	73	0,9	109,09	HA31+NMRV040	63A	6	3490
8,0	68	1,8	102,00	HA31+NMRV050	63A	6	4840
8,0	73	1,6	109,09	HA31+NMRV050	63A	6	4840
8,0	73	3,8	109,09	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
7,0	80	0,8	127,50	HA31+NMRV040	63A	6	3490
7,0	84	0,9	118,13	HA31+NMRV040	63A	6	3490

## 0,09 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
7,0	80	1,4	127,50	HA31+NMRV050	63A	6	4840
7,0	84	1,6	118,13	HA31+NMRV050	63A	6	4840
7,0	59	3,4	176,67	HW030+NMRV-P063	56B	4	6270
7,0	83	3,1	118,13	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
6,2	71	3,5	200,00	NMRV-P030/063	56B	4	6259
6,2	70	0,9	200,00	NMRV025/040	56B	4	3488
6,2	70	0,9	200,00	NMRV030/040	56B	4	3488
6,2	70	1,7	200,00	NMRV030/050	56B	4	4788
6,0	80	0,8	154,67	HA31+NMRV040	63A	6	3490
6,0	82	0,9	142,50	HA31+NMRV040	63A	6	3490
6,0	82	1,5	154,67	HA31+NMRV050	63A	6	4840
6,0	83	1,7	142,50	HA31+NMRV050	63A	6	4840
6,0	84	3,5	142,50	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
6,0	88	2,8	136,36	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
6,0	80	3,4	218,18	HW030+NMRV-P063	56B	4	6270
6,0	86	3,0	196,88	HW030+NMRV-P063	56B	4	6270
5,0	94	0,8	163,64	HA31+NMRV040	63A	6	3490
5,0	95	1,5	163,64	HA31+NMRV050	63A	6	4840
5,0	96	3,2	163,64	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
5,0	105	2,8	157,50	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
5,0	94	3,7	236,25	HW030+NMRV-P063	56B	4	6270
5,0	85	2,7	250,00	NMRV-P030/063	56B	4	6270
5,0	83	0,7	250,00	NMRV025/040	56B	4	3490
5,0	83	0,7	250,00	NMRV030/040	56B	4	3490
5,0	83	1,3	250,00	NMRV030/050	56B	4	4840
4,9	86	2,4	176,67	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
4,9	91	3,8	176,67	HW030+NMRV-P075	63A	6	7380
4,6	110	1,3	189,00	HA31+NMRV050	63A	6	4840
4,6	94	2,6	272,73	HW030+NMRV-P063	56B	4	6270
4,4	125	2,1	196,88	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
4,4	129	3,1	196,88	HW030+NMRV-P075	63A	6	7380
4,2	107	1,2	204,00	HA31+NMRV050	63A	6	4840
4,2	88	2,9	300,00	NMRV-P030/063	56B	4	6270
4,2	90	0,8	300,00	NMRV025/040	56B	4	3490
4,2	90	0,8	300,00	NMRV030/040	56B	4	3490
4,2	92	1,6	300,00	NMRV030/050	56B	4	4840
4,0	114	2,5	315,00	HW030+NMRV-P063	56B	4	6270
4,0	121	3,9	315,00	HW030+NMRV-P075	56B	4	7380
3,9	117	2,3	218,18	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
3,9	124	3,6	218,18	HW030+NMRV-P075	63A	6	7380
3,6	137	1,1	236,25	HA31+NMRV050	63A	6	4840
3,6	136	2,5	236,25	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270

## 0,09 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
3,6	143	3,1	236,25	HW030+NMRV-P075	63A	6	7380
3,4	132	0,9	252,00	HA31+NMRV050	63A	6	4840
3,2	132	0,9	272,73	HA31+NMRV050	63A	6	4840
3,2	136	1,8	272,73	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
3,2	133	1,9	393,75	HW030+NMRV-P063	56B	4	6270
3,2	141	2,9	272,73	HW030+NMRV-P075	63A	6	7380
3,2	137	3,0	393,75	HW030+NMRV-P075	56B	4	7380
3,1	114	2,2	400,00	NMRV-P030/063	56B	4	6270
3,1	110	1,1	400,00	NMRV030/050	56B	4	4840
3,0	127	0,8	285,00	HA31+NMRV050	63A	6	4840
2,9	155	1,7	433,33	HW030+NMRV-P063	56B	4	6270
2,8	168	3,8	304,55	HW040+NMRV-P090	63A	6	8180
2,7	153	0,8	315,00	HA31+NMRV050	63A	6	4840
2,7	166	1,7	315,00	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
2,7	176	2,7	315,00	HW030+NMRV-P075	63A	6	7380
2,6	146	1,6	472,50	HW030+NMRV-P063	56B	4	6270
2,6	155	2,5	472,50	HW030+NMRV-P075	56B	4	7380
2,6	170	3,3	330,00	HW040+NMRV-P090	63A	6	8180
2,5	132	1,8	500,00	NMRV-P030/063	56B	4	6270
2,5	127	0,9	500,00	NMRV030/050	56B	4	4840
2,5	153	0,9	500,00	NMRV040/050	56B	4	3800
2,3	181	1,4	541,67	HW030+NMRV-P063	56B	4	6270
2,3	187	1,7	541,67	HW030+NMRV-P075	56B	4	7380
2,2	193	1,3	393,75	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
2,2	200	2,1	393,75	HW030+NMRV-P075	63A	6	7380
2,2	209	3,2	383,33	HW040+NMRV-P090	63A	6	8180
2,1	166	1,6	600,00	NMRV-P030/063	56B	4	6270
2,1	164	0,9	600,00	NMRV030/050	56B	4	4840
2,0	225	1,2	433,33	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
2,0	238	2,8	437,50	HW040+NMRV-P090	63A	6	8180
2,0	223	3,7	440,00	HW040+NMRV-P110	63A	6	10320
1,9	198	1,2	650,00	HW030+NMRV-P063	56B	4	6270
1,9	211	1,7	650,00	HW030+NMRV-P075	56B	4	7380
1,9	233	2,5	460,00	HW040+NMRV-P090	63A	6	8180
1,8	212	1,1	472,50	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
1,8	226	1,7	472,50	HW030+NMRV-P075	63A	6	7380
1,7	194	1,4	750,00	NMRV-P030/063	56B	4	6270
1,7	191	0,8	750,00	NMRV030/050	56B	4	4840
1,6	185	0,8	787,50	HW030+NMRV-P063	56B	4	6270
1,6	263	1,0	541,67	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
1,6	201	1,2	787,50	HW030+NMRV-P075	56B	4	7380
1,6	271	1,2	541,67	HW030+NMRV-P075	63A	6	7380

## 0,09 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
1,6	265	2,2	525,00	HW040+NMRV-P090	63A	6	8180
1,6	285	3,3	525,00	HW040+NMRV-P110	63A	6	10320
1,4	229	0,8	866,67	HW030+NMRV-P063	56B	4	6270
1,4	249	1,2	866,67	HW030+NMRV-P075	56B	4	7380
1,4	283	1,6	613,33	HW040+NMRV-P090	63A	6	8180
1,4	307	2,8	613,33	HW040+NMRV-P110	63A	6	10320
1,4	222	1,2	900,00	NMRV-P030/063	56B	4	6270
1,3	288	0,8	650,00	HW030+NMRV-P063	63A	6	6270
1,3	307	1,2	650,00	HW030+NMRV-P075	63A	6	7380
1,2	272	0,9	1083,33	HW030+NMRV-P075	56B	4	7380
1,2	322	1,4	700,00	HW040+NMRV-P090	63A	6	8180
1,2	349	2,5	700,00	HW040+NMRV-P110	63A	6	10320
1,1	292	0,8	787,50	HW030+NMRV-P075	63A	6	7380
1,1	315	1,2	766,67	HW040+NMRV-P090	63A	6	8180
1,1	344	1,9	766,67	HW040+NMRV-P110	63A	6	10320
1,0	270	1,0	1200,00	NMRV-P030/063	56B	4	6270
1,0	362	0,8	866,67	HW030+NMRV-P075	63A	6	7380
1,0	357	1,0	875,00	HW040+NMRV-P090	63A	6	8180
1,0	391	1,7	875,00	HW040+NMRV-P110	63A	6	10320
0,8	315	0,9	1500,00	NMRV-P030/063	56B	4	6270
0,8	354	0,8	1500,00	NMRV-P040/063	56B	4	6270
0,8	371	1,2	1500,00	NMRV-P040/075	56B	4	7380
0,8	389	1,8	1500,00	NMRV-P040/090	56B	4	8180
0,7	351	0,8	1800,00	NMRV-P030/063	56B	4	6270
0,7	417	1,1	1800,00	NMRV-P040/075	56B	4	7380
0,7	437	1,6	1800,00	NMRV-P040/090	56B	4	8180
0,5	513	0,8	2400,00	NMRV-P040/075	56B	4	7380
0,5	539	1,1	2400,00	NMRV-P040/090	56B	4	8180
0,4	630	0,9	3000,00	NMRV-P040/090	56B	4	8180
0,3	755	0,7	4000,00	NMRV-P040/090	56B	4	8180

## 0,12 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
353,0	3	2,8	7,50	NMRV025	56B	2	399
265,0	4	2,4	10,00	NMRV025	56B	2	439
265,0	4	3,5	10,00	NMRV030	56B	2	597
179,0	5	3,5	7,50	NMRV030	63A	4	683
177,0	5	1,7	15,00	NMRV025	56B	2	503
177,0	5	2,4	15,00	NMRV030	56B	2	683
172,0	6	3,7	5,00	NMRV030	63B	6	692
134,0	7	2,7	10,00	NMRV030	63A	4	752

## 0,12 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
133,0	7	1,3	20,00	NMRV025	56B	2	553
133,0	7	1,8	20,00	NMRV030	56B	2	752
115,0	8	2,5	7,50	NMRV030	63B	6	792
106,0	8	2,0	25,00	NMRV030	56B	2	810
89,0	10	1,9	15,00	NMRV030	63A	4	861
88,0	9	1,0	30,00	NMRV025	56B	2	633
88,0	9	1,6	30,00	NMRV030	56B	2	861
86,0	11	1,9	10,00	NMRV030	63B	6	871
67,0	13	1,4	20,00	NMRV030	63A	4	948
67,0	14	3,2	20,00	NMRV040	63A	4	1824
66,0	12	0,8	40,00	NMRV025	56B	2	697
66,0	12	1,2	40,00	NMRV030	56B	2	948
61,0	15	3,8	22,08	HA31+NMRV040	63A	4	1913
57,0	15	1,4	15,00	NMRV030	63B	6	997
57,0	16	3,2	15,00	NMRV040	63B	6	1920
56,0	17	3,8	23,75	HA31+NMRV040	63A	4	1959
54,0	15	1,5	25,00	NMRV030	63A	4	1021
54,0	16	2,4	25,00	NMRV040	63A	4	1964
53,0	18	3,6	25,50	HA31+NMRV040	63A	4	2006
53,0	14	1,0	50,00	NMRV030	56B	2	1021
53,0	15	2,0	50,00	NMRV040	56B	2	1964
46,0	20	3,0	29,44	HA31+NMRV040	63A	4	2105
45,0	17	1,2	30,00	NMRV030	63A	4	1085
45,0	18	2,6	30,00	NMRV040	63A	4	2087
44,0	15	0,8	60,00	NMRV030	56B	2	1085
44,0	17	1,6	60,00	NMRV040	56B	2	2087
43,0	22	3,1	31,50	HA31+NMRV040	63A	4	2153
43,0	22	3,4	31,50	HA31+NMRV050	63A	4	2955
43,0	19	1,1	20,00	NMRV030	63B	6	1098
43,0	20	2,4	20,00	NMRV040	63B	6	2113
39,0	23	2,9	22,08	HA31+NMRV040	63B	6	2217
38,0	24	2,8	35,63	HA31+NMRV040	63A	4	2243
36,0	25	2,7	23,75	HA31+NMRV040	63B	6	2272
36,0	25	3,1	23,75	HA31+NMRV050	63B	6	3118
34,0	27	2,5	25,50	HA31+NMRV040	63B	6	2326
34,0	27	3,0	25,50	HA31+NMRV050	63B	6	3193
34,0	22	1,1	25,00	NMRV030	63B	6	1183
34,0	21	0,9	40,00	NMRV030	63A	4	1194
34,0	24	1,9	25,00	NMRV040	63B	6	2276
34,0	23	2,0	40,00	NMRV040	63A	4	2298
34,0	23	3,5	40,00	NMRV050	63A	4	3153
33,0	27	2,5	40,91	HA31+NMRV040	63A	4	2349



## 0,12 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
33,0	28	4,0	40,91	HA31+NMRV050	63A	4	3224
33,0	21	1,2	80,00	NMRV040	56B	2	2298
30,0	28	2,2	44,17	HA31+NMRV040	63A	4	2410
29,0	30	2,2	29,44	HA31+NMRV040	63B	6	2440
29,0	25	0,9	30,00	NMRV030	63B	6	1257
29,0	27	2,0	30,00	NMRV040	63B	6	2419
28,0	31	2,2	47,50	HA31+NMRV040	63A	4	2469
27,0	34	2,0	31,50	HA31+NMRV040	63B	6	2496
27,0	34	2,4	31,50	HA31+NMRV050	63B	6	3426
27,0	24	0,8	50,00	NMRV030	63A	4	1286
27,0	27	1,6	50,00	NMRV040	63A	4	2475
27,0	24	1,0	100,00	NMRV040	56B	2	2475
27,0	27	2,8	50,00	NMRV050	63A	4	3397
25,0	35	2,0	54,55	HA31+NMRV040	63A	4	2585
25,0	36	3,7	54,55	HA31+NMRV050	63A	4	3548
24,0	37	2,0	35,63	HA31+NMRV040	63B	6	2600
24,0	37	3,1	35,63	HA31+NMRV050	63B	6	3569
23,0	36	1,6	58,89	HA31+NMRV040	63A	4	2652
23,0	36	2,8	58,89	HA31+NMRV050	63A	4	3640
22,0	30	0,7	40,00	NMRV030	63B	6	1383
22,0	34	1,5	40,00	NMRV040	63B	6	2662
22,0	30	1,3	60,00	NMRV040	63A	4	2630
22,0	34	2,6	40,00	NMRV050	63B	6	3654
22,0	31	2,3	60,00	NMRV050	63A	4	3610
21,0	42	1,7	40,91	HA31+NMRV040	63B	6	2723
21,0	40	1,7	63,00	HA31+NMRV040	63A	4	2712
21,0	43	2,8	40,91	HA31+NMRV050	63B	6	3738
21,0	41	3,3	63,00	HA31+NMRV050	63A	4	3723
19,0	42	1,6	44,17	HA31+NMRV040	63B	6	2794
19,0	44	1,6	71,25	HA31+NMRV040	63A	4	2826
19,0	42	3,0	44,17	HA31+NMRV050	63B	6	3834
19,0	44	2,9	71,25	HA31+NMRV050	63A	4	3879
18,0	47	1,5	47,50	HA31+NMRV040	63B	6	2862
18,0	49	2,8	47,50	HA31+NMRV050	63B	6	3928
17,0	50	1,4	78,75	HA31+NMRV040	63A	4	2922
17,0	52	2,6	78,75	HA31+NMRV050	63A	4	4010
17,0	39	1,2	50,00	NMRV040	63B	6	2868
17,0	36	0,9	80,00	NMRV040	63A	4	2895
17,0	40	2,0	50,00	NMRV050	63B	6	3936
17,0	37	1,8	80,00	NMRV050	63A	4	3973
16,0	54	1,3	54,55	HA31+NMRV040	63B	6	2997
16,0	56	2,5	54,55	HA31+NMRV050	63B	6	4114

## 0,12 kW

n <sub>2</sub> [rpm]	M <sub>2</sub> [Nm]	f <sub>s</sub>	i	Getriebe	Motor		Fr <sub>2</sub> [N]
					Baugröße	Pole	
15,0	54	1,2	58,89	HA31+NMRV040	63B	6	3075
15,0	47	1,3	88,33	HA31+NMRV040	63A	4	3036
15,0	54	2,1	58,89	HA31+NMRV050	63B	6	4220
15,0	47	2,4	88,33	HA31+NMRV050	63A	4	4167
14,0	63	1,1	63,00	HA31+NMRV040	63B	6	3145
14,0	57	1,2	94,50	HA31+NMRV040	63A	4	3105
14,0	64	2,1	63,00	HA31+NMRV050	63B	6	4316
14,0	57	2,3	94,50	HA31+NMRV050	63A	4	4262
14,0	44	0,9	60,00	NMRV040	63B	6	3047
14,0	45	1,7	60,00	NMRV050	63B	6	4183
13,4	54	2,8	100,00	NMRV-P030/063	63A	4	4967
13,4	52	1,4	100,00	NMRV030/040	63A	4	2769
13,4	54	2,6	100,00	NMRV030/050	63A	4	3800
13,4	55	2,5	100,00	NMRV040/050	63A	4	3800
13,0	59	1,1	102,00	HA31+NMRV040	63A	4	3185
13,0	59	1,9	102,00	HA31+NMRV050	63A	4	4372
13,0	41	0,7	100,00	NMRV040	63A	4	3118
13,0	43	1,3	100,00	NMRV050	63A	4	4280
12,0	67	1,1	71,25	HA31+NMRV040	63B	6	3276
12,0	63	1,0	109,09	HA31+NMRV040	63A	4	3257
12,0	67	2,0	71,25	HA31+NMRV050	63B	6	4497
12,0	63	1,8	109,09	HA31+NMRV050	63A	4	4471
12,0	64	3,9	109,09	HW030+NMRV-P063	63A	4	5844
11,0	70	0,8	127,50	HA31+NMRV040	63A	4	3431
11,0	78	0,9	78,75	HA31+NMRV040	63B	6	3387
11,0	72	1,0	118,13	HA31+NMRV040	63A	4	3345
11,0	70	1,5	127,50	HA31+NMRV050	63A	4	4709
11,0	80	1,7	78,75	HA31+NMRV050	63B	6	4649
11,0	72	1,9	118,13	HA31+NMRV050	63A	4	4591
11,0	71	3,6	77,33	HW030+NMRV-P063	63B	6	6041
11,0	78	3,7	81,82	HW030+NMRV-P063	63B	6	6155
11,0	72	3,6	118,13	HW030+NMRV-P063	63A	4	6001
11,0	53	1,3	80,00	NMRV050	63B	6	4604
10,0	69	1,0	88,33	HA31+NMRV040	63B	6	3490
10,0	71	1,9	88,33	HA31+NMRV050	63B	6	4831
10,0	72	3,5	88,33	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
10,0	77	3,0	136,36	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
9,0	72	0,8	154,67	HA31+NMRV040	63A	4	3490
9,0	72	1,0	142,50	HA31+NMRV040	63A	4	3490
9,0	89	0,8	94,50	HA31+NMRV040	63B	6	3490
9,0	73	1,5	154,67	HA31+NMRV050	63A	4	4840
9,0	73	1,9	142,50	HA31+NMRV050	63A	4	4840

## 0,12 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
9,0	89	1,5	94,50	HA31+NMRV050	63B	6	4840
9,0	86	3,1	95,00	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
9,0	74	3,4	142,50	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
9,0	91	3,0	157,50	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
9,0	60	0,9	100,00	NMRV050	63B	6	4840
8,9	75	2,8	150,00	NMRV-P030/063	63A	4	5686
8,9	77	3,4	150,00	NMRV-P040/063	63A	4	5686
8,9	74	1,0	150,00	NMRV030/040	63A	4	3169
8,9	74	1,8	150,00	NMRV030/050	63A	4	4350
8,9	76	1,8	150,00	NMRV040/050	63A	4	4350
8,0	91	0,7	102,00	HA31+NMRV040	63B	6	3490
8,0	81	0,9	163,64	HA31+NMRV040	63A	4	3490
8,0	91	1,3	102,00	HA31+NMRV050	63B	6	4840
8,0	97	1,2	109,09	HA31+NMRV050	63B	6	4840
8,0	83	1,7	163,64	HA31+NMRV050	63A	4	4840
8,0	78	2,3	176,67	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
8,0	98	2,8	109,09	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
8,0	84	3,1	163,64	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
8,0	83	3,7	176,67	HW030+NMRV-P075	63A	4	7380
7,0	93	0,8	189,00	HA31+NMRV040	63A	4	3490
7,0	107	1,0	127,50	HA31+NMRV050	63B	6	4840
7,0	94	1,3	204,00	HA31+NMRV050	63A	4	4840
7,0	95	1,5	189,00	HA31+NMRV050	63A	4	4840
7,0	111	1,2	118,13	HA31+NMRV050	63B	6	4840
7,0	111	2,4	118,13	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
7,0	109	2,3	196,88	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
7,0	112	3,5	196,88	HW030+NMRV-P075	63A	4	7380
6,7	95	2,7	200,00	NMRV-P030/063	63A	4	6259
6,7	97	2,6	200,00	NMRV-P040/063	63A	4	6259
6,7	94	1,3	200,00	NMRV030/050	63A	4	4788
6,7	96	1,2	200,00	NMRV040/050	63A	4	4788
6,0	118	1,2	236,25	HA31+NMRV050	63A	4	4840
6,0	109	1,1	154,67	HA31+NMRV050	63B	6	4840
6,0	111	1,3	142,50	HA31+NMRV050	63B	6	4840
6,0	112	2,6	142,50	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
6,0	117	2,1	136,36	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
6,0	103	2,4	218,18	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
6,0	119	2,4	236,25	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
6,0	119	3,6	154,67	HW030+NMRV-P075	63B	6	7380
6,0	118	4,0	142,50	HW030+NMRV-P075	63B	6	7380
6,0	121	3,5	136,36	HW030+NMRV-P075	63B	6	7380
6,0	108	3,8	218,18	HW030+NMRV-P075	63A	4	7380

## 0,12 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
6,0	125	3,8	236,25	HW030+NMRV-P075	63A	4	7380
5,4	114	2,0	250,00	NMRV-P030/063	63A	4	6270
5,4	117	2,0	250,00	NMRV-P040/063	63A	4	6270
5,4	120	3,2	250,00	NMRV-P040/075	63A	4	7380
5,4	110	1,0	250,00	NMRV030/050	63A	4	4840
5,4	113	1,0	250,00	NMRV040/050	63A	4	4840
5,0	114	1,1	252,00	HA31+NMRV050	63A	4	4840
5,0	127	1,1	163,64	HA31+NMRV050	63B	6	4840
5,0	128	2,4	163,64	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
5,0	140	2,1	157,50	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
5,0	134	3,7	163,64	HW030+NMRV-P075	63B	6	7380
4,9	116	1,0	272,73	HA31+NMRV050	63A	4	4840
4,9	114	1,8	176,67	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
4,9	120	1,9	272,73	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
4,9	121	2,9	176,67	HW030+NMRV-P075	63B	6	7380
4,9	125	3,0	272,73	HW030+NMRV-P075	63A	4	7380
4,7	113	0,9	285,00	HA31+NMRV050	63A	4	4840
4,6	147	1,0	189,00	HA31+NMRV050	63B	6	4840
4,6	134	3,8	186,32	HW040+NMRV-P090	63B	6	8180
4,5	117	2,2	300,00	NMRV-P030/063	63A	4	6270
4,5	127	2,1	300,00	NMRV-P040/063	63A	4	6270
4,5	134	3,3	300,00	NMRV-P040/075	63A	4	7380
4,5	122	1,2	300,00	NMRV030/050	63A	4	4840
4,5	125	1,2	300,00	NMRV040/050	63A	4	4840
4,4	167	1,6	196,88	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
4,4	172	2,4	196,88	HW030+NMRV-P075	63B	6	7380
4,4	148	3,7	304,55	HW040+NMRV-P090	63A	4	8180
4,3	132	0,9	315,00	HA31+NMRV050	63A	4	4840
4,3	145	1,8	315,00	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
4,3	153	2,9	315,00	HW030+NMRV-P075	63A	4	7380
4,2	142	0,9	204,00	HA31+NMRV050	63B	6	4840
4,1	151	3,5	330,00	HW040+NMRV-P090	63A	4	8180
3,9	156	1,7	218,18	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
3,9	165	2,7	218,18	HW030+NMRV-P075	63B	6	7380
3,6	183	0,8	236,25	HA31+NMRV050	63B	6	4840
3,6	182	1,9	236,25	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
3,6	191	2,4	236,25	HW030+NMRV-P075	63B	6	7380
3,5	183	3,4	383,33	HW040+NMRV-P090	63A	4	8180
3,4	176	0,7	252,00	HA31+NMRV050	63B	6	4840
3,4	169	1,4	393,75	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
3,4	175	2,3	393,75	HW030+NMRV-P075	63A	4	7380
3,4	177	3,0	252,00	HW040+NMRV-P090	63B	6	8180

## 0,12 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
3,4	152	1,7	400,00	NMRV-PO30/063	63A	4	6270
3,4	156	1,6	400,00	NMRV-PO40/063	63A	4	6270
3,4	164	2,5	400,00	NMRV-PO40/075	63A	4	7380
3,4	173	3,5	400,00	NMRV-PO40/090	63A	4	8180
3,4	147	0,8	400,00	NMRV030/050	63A	4	4840
3,4	150	0,8	400,00	NMRV040/050	63A	4	4840
3,2	181	1,4	272,73	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
3,2	188	2,1	272,73	HW030+NMRV-P075	63B	6	7380
3,1	196	1,4	433,33	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
3,1	204	3,1	275,00	HW040+NMRV-P090	63B	6	8180
3,1	208	3,1	437,50	HW040+NMRV-P090	63A	4	8180
3,0	197	4,0	440,00	HW040+NMRV-P110	63A	4	10320
2,9	205	2,7	460,00	HW040+NMRV-P090	63A	4	8180
2,8	186	1,2	472,50	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
2,8	198	1,9	472,50	HW030+NMRV-P075	63A	4	7380
2,8	224	2,9	304,55	HW040+NMRV-P090	63B	6	8180
2,7	221	1,3	315,00	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
2,7	234	2,0	315,00	HW030+NMRV-P075	63B	6	7380
2,7	177	1,3	500,00	NMRV-PO30/063	63A	4	6270
2,7	217	1,1	500,00	NMRV-PO40/063	63A	4	6270
2,7	188	2,0	500,00	NMRV-PO40/075	63A	4	7380
2,7	202	2,8	500,00	NMRV-PO40/090	63A	4	8180
2,7	170	0,7	500,00	NMRV030/050	63A	4	4840
2,6	227	2,5	330,00	HW040+NMRV-P090	63B	6	8180
2,6	232	2,4	525,00	HW040+NMRV-P090	63A	4	8180
2,6	249	3,7	525,00	HW040+NMRV-P110	63A	4	10320
2,5	228	1,1	541,67	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
2,5	236	1,6	541,67	HW030+NMRV-P075	63A	4	7380
2,2	222	1,2	600,00	NMRV-PO30/063	63A	4	6270
2,2	237	1,1	600,00	NMRV-PO40/063	63A	4	6270
2,2	248	1,8	600,00	NMRV-PO40/075	63A	4	7380
2,2	260	2,7	600,00	NMRV-PO40/090	63A	4	8180
2,2	257	1,0	393,75	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
2,2	266	1,6	393,75	HW030+NMRV-P075	63B	6	7380
2,2	279	2,4	383,33	HW040+NMRV-P090	63B	6	8180
2,2	248	1,8	613,33	HW040+NMRV-P090	63A	4	8180
2,2	300	3,4	383,33	HW040+NMRV-P110	63B	6	10320
2,2	268	3,0	613,33	HW040+NMRV-P110	63A	4	10320
2,1	251	0,9	650,00	HW030+NMRV-P063	63A	4	6270
2,1	267	1,4	650,00	HW030+NMRV-P075	63A	4	7380
2,0	301	0,9	433,33	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
2,0	317	2,1	437,50	HW040+NMRV-P090	63B	6	8180

## 0,12 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
2,0	298	2,8	440,00	HW040+NMRV-P110	63B	6	10320
1,9	311	1,8	460,00	HW040+NMRV-P090	63B	6	8180
1,9	281	1,6	700,00	HW040+NMRV-P090	63A	4	8180
1,9	335	3,1	460,00	HW040+NMRV-P110	63B	6	10320
1,9	304	2,7	700,00	HW040+NMRV-P110	63A	4	10320
1,8	283	0,8	472,50	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
1,8	301	1,3	472,50	HW030+NMRV-P075	63B	6	7380
1,8	258	1,0	750,00	NMRV-P030/063	63A	4	6270
1,8	285	1,0	750,00	NMRV-P040/063	63A	4	6270
1,8	299	1,5	750,00	NMRV-P040/075	63A	4	7380
1,8	313	2,2	750,00	NMRV-P040/090	63A	4	8180
1,7	258	0,9	787,50	HW030+NMRV-P075	63A	4	7380
1,7	278	1,3	766,67	HW040+NMRV-P090	63A	4	8180
1,7	303	2,1	766,67	HW040+NMRV-P110	63A	4	10320
1,6	350	0,7	541,67	HW030+NMRV-P063	63B	6	6270
1,6	362	0,9	541,67	HW030+NMRV-P075	63B	6	7380
1,6	353	1,6	525,00	HW040+NMRV-P090	63B	6	8180
1,6	380	2,4	525,00	HW040+NMRV-P110	63B	6	10320
1,5	315	0,9	866,67	HW030+NMRV-P075	63A	4	7380
1,5	314	1,1	875,00	HW040+NMRV-P090	63A	4	8180
1,5	343	1,9	875,00	HW040+NMRV-P110	63A	4	10320
1,5	297	0,9	900,00	NMRV-P030/063	63A	4	6270
1,5	319	0,8	900,00	NMRV-P040/063	63A	4	6270
1,5	335	1,3	900,00	NMRV-P040/075	63A	4	7380
1,5	350	2,0	900,00	NMRV-P040/090	63A	4	8180
1,4	378	1,2	613,33	HW040+NMRV-P090	63B	6	8180
1,4	409	2,1	613,33	HW040+NMRV-P110	63B	6	10320
1,3	409	0,9	650,00	HW030+NMRV-P075	63B	6	7380
1,2	429	1,1	700,00	HW040+NMRV-P090	63B	6	8180
1,2	465	1,8	700,00	HW040+NMRV-P110	63B	6	10320
1,1	360	0,8	1200,00	NMRV-P030/063	63A	4	6270
1,1	415	1,1	1200,00	NMRV-P040/075	63A	4	7380
1,1	434	1,6	1200,00	NMRV-P040/090	63A	4	8180
1,1	448	1,6	1200,00	NMRV-P050/090	63A	4	8180
1,1	448	2,8	1200,00	NMRV-P050/110	63A	4	10320
1,1	420	0,9	766,67	HW040+NMRV-P090	63B	6	8180
1,1	459	1,4	766,67	HW040+NMRV-P110	63B	6	10320
1,0	476	0,8	875,00	HW040+NMRV-P090	63B	6	8180
1,0	521	1,3	875,00	HW040+NMRV-P110	63B	6	10320
0,9	495	0,9	1500,00	NMRV-P040/075	63A	4	7380
0,9	518	1,4	1500,00	NMRV-P040/090	63A	4	8180
0,9	527	1,3	1500,00	NMRV-P050/090	63A	4	8180

## 0,12 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
0,9	527	2,4	1500,00	NMRV-P050/110	63A	4	10320
0,7	556	0,8	1800,00	NMRV-P040/075	63A	4	7380
0,7	582	1,2	1800,00	NMRV-P040/090	63A	4	8180
0,7	592	1,2	1800,00	NMRV-P050/090	63A	4	8180
0,7	592	2,1	1800,00	NMRV-P050/110	63A	4	10320
0,6	719	0,8	2400,00	NMRV-P040/090	63A	4	8180
0,6	731	0,8	2400,00	NMRV-P050/090	63A	4	8180
0,6	766	1,5	2400,00	NMRV-P050/110	63A	4	10320
0,5	914	1,2	3000,00	NMRV-P050/110	63A	4	10320
0,3	1096	1,0	4000,00	NMRV-P050/110	63A	4	10320
0,3	1269	0,9	5000,00	NMRV-P050/110	63A	4	10320

## 0,15 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
162,0	8	2,8	5,00	NMRV030	63C	6	692
108,0	11	1,9	7,50	NMRV030	63C	6	792
81,0	14	1,5	10,00	NMRV030	63C	6	871
81,0	15	3,3	10,00	NMRV040	63C	6	1677
54,0	20	1,1	15,00	NMRV030	63C	6	997
54,0	21	2,4	15,00	NMRV040	63C	6	1920
41,0	25	0,8	20,00	NMRV030	63C	6	1098
41,0	27	1,8	20,00	NMRV040	63C	6	2113
37,0	31	2,2	22,08	HA31+NMRV040	63C	6	2262
37,0	31	3,4	22,08	HA31+NMRV050	63C	6	3105
34,0	34	2,0	23,75	HA31+NMRV040	63C	6	2317
34,0	34	2,3	23,75	HA31+NMRV050	63C	6	3181
32,0	36	1,9	25,50	HA31+NMRV040	63C	6	2373
32,0	36	2,2	25,50	HA31+NMRV050	63C	6	3257
32,0	29	0,8	25,00	NMRV030	63C	6	1183
32,0	32	1,4	25,00	NMRV040	63C	6	2276
28,0	40	1,7	29,44	HA31+NMRV040	63C	6	2490
28,0	40	3,2	29,44	HA31+NMRV050	63C	6	3417
27,0	36	1,5	30,00	NMRV040	63C	6	2419
26,0	45	1,5	31,50	HA31+NMRV040	63C	6	2546
26,0	45	1,8	31,50	HA31+NMRV050	63C	6	3495
23,0	49	1,5	35,63	HA31+NMRV040	63C	6	2653
23,0	50	2,3	35,63	HA31+NMRV050	63C	6	3641
20,0	56	1,3	40,91	HA31+NMRV040	63C	6	2778
20,0	57	2,1	40,91	HA31+NMRV050	63C	6	3813
20,0	45	1,1	40,00	NMRV040	63C	6	2662
20,0	45	1,9	40,00	NMRV050	63C	6	3654

## 0,15 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
18,0	56	1,2	44,17	HA31+NMRV040	63C	6	2850
18,0	56	2,3	44,17	HA31+NMRV050	63C	6	3912
17,0	63	1,1	47,50	HA31+NMRV040	63C	6	2920
17,0	64	2,1	47,50	HA31+NMRV050	63C	6	4008
17,0	64	3,9	47,50	HW030+NMRV-P063	63C	6	5239
16,0	51	0,9	50,00	NMRV040	63C	6	2868
16,0	53	1,5	50,00	NMRV050	63C	6	3936
15,0	72	1,0	54,55	HA31+NMRV040	63C	6	3058
15,0	74	1,9	54,55	HA31+NMRV050	63C	6	4197
14,0	71	0,9	58,89	HA31+NMRV040	63C	6	3137
14,0	71	1,6	58,89	HA31+NMRV050	63C	6	4305
14,0	74	3,4	58,00	HW030+NMRV-P063	63C	6	5599
14,0	76	3,8	58,00	HW030+NMRV-P075	63C	6	6609
14,0	58	0,7	60,00	NMRV040	63C	6	3047
14,0	59	1,3	60,00	NMRV050	63C	6	4183
13,0	83	0,9	63,00	HA31+NMRV040	63C	6	3208
13,0	85	1,6	63,00	HA31+NMRV050	63C	6	4403
11,0	89	0,8	71,25	HA31+NMRV040	63C	6	3342
11,0	89	1,5	71,25	HA31+NMRV050	63C	6	4588
11,0	90	3,0	71,25	HW030+NMRV-P063	63C	6	5997
11,0	93	3,3	71,25	HW030+NMRV-P075	63C	6	7078
10,0	107	1,3	78,75	HA31+NMRV050	63C	6	4743
10,0	94	2,7	77,33	HW030+NMRV-P063	63C	6	6163
10,0	103	2,8	81,82	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
10,0	106	3,0	81,82	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
10,0	71	1,0	80,00	NMRV050	63C	6	4604
9,0	92	0,8	88,33	HA31+NMRV040	63C	6	3490
9,0	94	1,4	88,33	HA31+NMRV050	63C	6	4840
9,0	118	1,1	94,50	HA31+NMRV050	63C	6	4840
9,0	95	2,6	88,33	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
9,0	114	2,4	95,00	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
9,0	117	3,9	95,00	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
8,0	121	1,0	102,00	HA31+NMRV050	63C	6	4840
8,0	80	0,7	100,00	NMRV050	63C	6	4840
7,0	148	0,9	118,13	HA31+NMRV050	63C	6	4840
7,0	129	0,9	109,09	HA31+NMRV050	63C	6	4840
7,0	130	2,1	109,09	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
7,0	148	1,8	118,13	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
7,0	128	3,4	116,00	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
7,0	134	3,5	109,09	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
6,0	147	1,0	142,50	HA31+NMRV050	63C	6	4840
6,0	142	0,8	127,50	HA31+NMRV050	63C	6	4840



## 0,15 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
6,0	149	2,0	142,50	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
6,0	155	1,6	136,36	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
6,0	156	3,0	142,50	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
6,0	160	2,6	136,36	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
5,0	145	0,8	154,67	HA31+NMRV050	63C	6	4840
5,0	168	0,9	163,64	HA31+NMRV050	63C	6	4840
5,0	170	1,8	163,64	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
5,0	185	1,6	157,50	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
5,0	158	2,7	154,67	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
5,0	178	2,8	163,64	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
5,0	159	3,7	155,26	HW040+NMRV-P090	63C	6	8180
4,6	152	1,3	176,67	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
4,6	161	2,2	176,67	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
4,3	195	0,7	189,00	HA31+NMRV050	63C	6	4840
4,3	178	2,9	186,32	HW040+NMRV-P090	63C	6	8180
4,1	221	1,2	196,88	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
4,1	228	1,8	196,88	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
3,7	207	1,3	218,18	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
3,7	219	2,1	218,18	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
3,7	232	3,3	220,00	HW040+NMRV-P090	63C	6	8180
3,4	241	1,4	236,25	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
3,4	254	1,8	236,25	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
3,2	235	2,3	252,00	HW040+NMRV-P090	63C	6	8180
3,0	241	1,0	272,73	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
3,0	249	1,6	272,73	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
2,9	270	2,4	275,00	HW040+NMRV-P090	63C	6	8180
2,9	290	4,0	275,00	HW040+NMRV-P110	63C	6	10320
2,7	298	2,1	304,55	HW040+NMRV-P090	63C	6	8180
2,7	319	3,6	304,55	HW040+NMRV-P110	63C	6	10320
2,6	293	1,0	315,00	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
2,6	311	1,5	315,00	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
2,5	302	1,8	330,00	HW040+NMRV-P090	63C	6	8180
2,5	324	3,1	330,00	HW040+NMRV-P110	63C	6	10320
2,1	342	0,7	393,75	HW030+NMRV-P063	63C	6	6270
2,1	353	1,2	393,75	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380
2,1	371	1,8	383,33	HW040+NMRV-P090	63C	6	8180
2,1	399	2,5	383,33	HW040+NMRV-P110	63C	6	10320
1,9	421	1,6	437,50	HW040+NMRV-P090	63C	6	8180
1,8	413	1,4	460,00	HW040+NMRV-P090	63C	6	8180
1,8	395	2,1	440,00	HW040+NMRV-P110	63C	6	10320
1,8	445	2,3	460,00	HW040+NMRV-P110	63C	6	10320
1,7	399	1,0	472,50	HW030+NMRV-P075	63C	6	7380

## 0,15 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
1,5	469	1,2	525,00	HW040+NMRV-P090	63C	6	8180
1,5	505	1,8	525,00	HW040+NMRV-P110	63C	6	10320
1,3	501	0,9	613,33	HW040+NMRV-P090	63C	6	8180
1,3	543	1,6	613,33	HW040+NMRV-P110	63C	6	10320
1,2	569	0,8	700,00	HW040+NMRV-P090	63C	6	8180
1,2	617	1,4	700,00	HW040+NMRV-P110	63C	6	10320
1,1	610	1,1	766,67	HW040+NMRV-P110	63C	6	10320
0,9	691	1,0	875,00	HW040+NMRV-P110	63C	6	10320

## 0,18 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
373,0	4	3,2	7,50	NMRV030	63A	2	542
280,0	5	2,5	10,00	NMRV030	63A	2	597
266,0	6	3,4	5,00	NMRV030	63B	4	597
187,0	8	1,7	15,00	NMRV030	63A	2	683
187,0	8	4,0	15,00	NMRV040	63A	2	1315
177,0	8	2,3	7,50	NMRV030	63B	4	683
140,0	10	1,2	20,00	NMRV030	63A	2	752
140,0	10	2,8	20,00	NMRV040	63A	2	1447
133,0	11	1,8	10,00	NMRV030	63B	4	752
120,0	12	3,8	7,50	NMRV040	71A	6	1524
112,0	12	1,4	25,00	NMRV030	63A	2	810
112,0	12	2,3	25,00	NMRV040	63A	2	1559
93,0	13	1,1	30,00	NMRV030	63A	2	861
93,0	14	2,4	30,00	NMRV040	63A	2	1657
90,0	16	3,0	10,00	NMRV040	71A	6	1677
89,0	15	1,3	15,00	NMRV030	63B	4	861
89,0	16	2,7	15,00	NMRV040	63B	4	1657
70,0	16	0,9	40,00	NMRV030	63A	2	948
70,0	18	1,7	40,00	NMRV040	63A	2	1824
70,0	18	3,2	40,00	NMRV050	63A	2	2503
67,0	19	0,9	20,00	NMRV030	63B	4	948
67,0	20	2,1	20,00	NMRV040	63B	4	1824
60,0	23	2,5	22,08	HA31+NMRV040	63B	4	1917
60,0	23	2,2	15,00	NMRV040	71A	6	1920
56,0	25	2,5	23,75	HA31+NMRV040	63B	4	1964
56,0	25	2,9	23,75	HA31+NMRV050	63B	4	2696
56,0	21	1,4	50,00	NMRV040	63A	2	1964
56,0	21	2,5	50,00	NMRV050	63A	2	2696
53,0	22	1,0	25,00	NMRV030	63B	4	1021
53,0	25	1,6	25,00	NMRV040	63B	4	1964

## 0,18 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
52,0	27	2,4	25,50	HA31+NMRV040	63B	4	2011
52,0	27	2,8	25,50	HA31+NMRV050	63B	4	2761
47,0	24	1,2	60,00	NMRV040	63A	2	2087
47,0	25	2,0	60,00	NMRV050	63A	2	2865
45,0	30	2,0	29,44	HA31+NMRV040	63B	4	2110
45,0	30	3,8	29,44	HA31+NMRV050	63B	4	2896
45,0	29	1,7	20,00	NMRV040	71A	6	2113
45,0	29	2,8	20,00	NMRV050	71A	6	2900
44,0	26	0,8	30,00	NMRV030	63B	4	1085
44,0	28	1,7	30,00	NMRV040	63B	4	2087
42,0	33	2,0	31,50	HA31+NMRV040	63B	4	2158
42,0	33	2,3	31,50	HA31+NMRV050	63B	4	2962
41,0	33	2,0	22,08	HA31+NMRV040	71A	6	2184
41,0	34	3,1	22,08	HA31+NMRV050	71A	6	2997
38,0	37	1,9	23,75	HA31+NMRV040	71A	6	2237
38,0	37	2,1	23,75	HA31+NMRV050	71A	6	3071
37,0	36	1,9	35,63	HA31+NMRV040	63B	4	2249
37,0	37	2,9	35,63	HA31+NMRV050	63B	4	3086
36,0	35	1,3	25,00	NMRV040	71A	6	2276
36,0	35	2,2	25,00	NMRV050	71A	6	3124
35,0	39	1,7	25,50	HA31+NMRV040	71A	6	2291
35,0	39	2,1	25,50	HA31+NMRV050	71A	6	3145
35,0	29	0,8	80,00	NMRV040	63A	2	2298
35,0	30	1,5	80,00	NMRV050	63A	2	3153
33,0	41	1,7	40,91	HA31+NMRV040	63B	4	2355
33,0	42	2,6	40,91	HA31+NMRV050	63B	4	3232
33,0	34	1,3	40,00	NMRV040	63B	4	2298
33,0	35	2,3	40,00	NMRV050	63B	4	3153
31,0	43	1,6	29,44	HA31+NMRV040	71A	6	2404
31,0	44	2,9	29,44	HA31+NMRV050	71A	6	3299
30,0	42	1,5	44,17	HA31+NMRV040	63B	4	2416
30,0	42	2,7	44,17	HA31+NMRV050	63B	4	3316
30,0	38	1,4	30,00	NMRV040	71A	6	2419
30,0	40	2,4	30,00	NMRV050	71A	6	3320
29,0	48	1,4	31,50	HA31+NMRV040	71A	6	2458
29,0	48	1,7	31,50	HA31+NMRV050	71A	6	3374
28,0	47	1,4	47,50	HA31+NMRV040	63B	4	2475
28,0	48	2,7	47,50	HA31+NMRV050	63B	4	3397
28,0	35	1,1	100,00	NMRV050	63A	2	3397
27,0	41	1,0	50,00	NMRV040	63B	4	2475
27,0	41	1,9	50,00	NMRV050	63B	4	3397
25,0	53	1,4	35,63	HA31+NMRV040	71A	6	2561

## 0,18 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
25,0	53	2,1	35,63	HA31+NMRV050	71A	6	3515
24,0	53	1,3	54,55	HA31+NMRV040	63B	4	2592
24,0	54	2,4	54,55	HA31+NMRV050	63B	4	3557
23,0	54	1,1	58,89	HA31+NMRV040	63B	4	2659
23,0	54	1,9	58,89	HA31+NMRV050	63B	4	3649
23,0	55	4,0	58,00	HW030+NMRV-P063	63B	4	4746
23,0	50	3,4	40,00	NMRV-P063	71A	6	4776
23,0	48	1,0	40,00	NMRV040	71A	6	2662
23,0	49	1,8	40,00	NMRV050	71A	6	3654
22,0	61	1,2	40,91	HA31+NMRV040	71A	6	2682
22,0	61	1,9	40,91	HA31+NMRV050	71A	6	3681
22,0	46	0,8	60,00	NMRV040	63B	4	2630
22,0	47	1,5	60,00	NMRV050	63B	4	3610
21,0	61	1,1	63,00	HA31+NMRV040	63B	4	2719
21,0	63	2,2	63,00	HA31+NMRV050	63B	4	3732
20,0	61	1,1	44,17	HA31+NMRV040	71A	6	2752
20,0	61	2,1	44,17	HA31+NMRV050	71A	6	3777
20,0	62	3,8	44,17	HW030+NMRV-P063	71A	6	4937
19,0	68	1,0	47,50	HA31+NMRV040	71A	6	2819
19,0	66	1,0	71,25	HA31+NMRV040	63B	4	2833
19,0	70	2,0	47,50	HA31+NMRV050	71A	6	3869
19,0	66	1,9	71,25	HA31+NMRV050	63B	4	3889
19,0	69	3,6	47,50	HW030+NMRV-P063	71A	6	5058
19,0	67	3,5	71,25	HW030+NMRV-P063	63B	4	5083
18,0	59	2,7	50,00	NMRV-P063	71A	6	5145
18,0	57	1,4	50,00	NMRV050	71A	6	3936
17,0	78	0,9	54,55	HA31+NMRV040	71A	6	2952
17,0	76	0,9	78,75	HA31+NMRV040	63B	4	2929
17,0	80	1,7	54,55	HA31+NMRV050	71A	6	4052
17,0	78	1,7	78,75	HA31+NMRV050	63B	4	4021
17,0	70	3,1	77,33	HW030+NMRV-P063	63B	4	5224
17,0	56	1,2	80,00	NMRV050	63B	4	3973
16,0	80	3,2	58,00	HW030+NMRV-P063	71A	6	5406
16,0	77	3,2	81,82	HW030+NMRV-P063	63B	4	5323
16,0	82	3,5	58,00	HW030+NMRV-P075	71A	6	6381
15,0	77	0,8	58,89	HA31+NMRV040	71A	6	3028
15,0	70	0,9	88,33	HA31+NMRV040	63B	4	3044
15,0	77	1,5	58,89	HA31+NMRV050	71A	6	4157
15,0	72	1,6	88,33	HA31+NMRV050	63B	4	4177
15,0	73	3,0	88,33	HW030+NMRV-P063	63B	4	5460
15,0	68	2,3	60,00	NMRV-P063	71A	6	5467
15,0	71	3,5	60,00	NMRV-P075	71A	6	6453

## 0,18 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
15,0	64	1,2	60,00	NMRV050	71A	6	4183
14,0	90	0,8	63,00	HA31+NMRV040	71A	6	3097
14,0	87	0,8	94,50	HA31+NMRV040	63B	4	3113
14,0	92	1,5	63,00	HA31+NMRV050	71A	6	4251
14,0	87	1,5	94,50	HA31+NMRV050	63B	4	4272
14,0	85	2,8	95,00	HW030+NMRV-P063	63B	4	5595
13,3	81	1,9	100,00	NMRV-P030/063	63B	4	4967
13,3	82	3,1	100,00	NMRV-P040/063	63B	4	4967
13,3	78	0,9	100,00	NMRV030/040	63B	4	2769
13,3	81	1,7	100,00	NMRV030/050	63B	4	3800
13,3	82	1,7	100,00	NMRV040/050	63B	4	3800
13,0	96	0,7	71,25	HA31+NMRV040	71A	6	3227
13,0	90	0,7	102,00	HA31+NMRV040	63B	4	3193
13,0	96	1,4	71,25	HA31+NMRV050	71A	6	4429
13,0	90	1,3	102,00	HA31+NMRV050	63B	4	4383
13,0	97	2,8	71,25	HW030+NMRV-P063	71A	6	5790
13,0	100	3,1	71,25	HW030+NMRV-P075	71A	6	6834
13,0	65	0,9	100,00	NMRV050	63B	4	4280
12,0	96	1,2	109,09	HA31+NMRV050	63B	4	4482
12,0	101	2,5	77,33	HW030+NMRV-P063	71A	6	5950
12,0	97	2,6	109,09	HW030+NMRV-P063	63B	4	5858
11,0	115	1,2	78,75	HA31+NMRV050	71A	6	4579
11,0	108	1,2	118,13	HA31+NMRV050	63B	4	4602
11,0	111	2,6	81,82	HW030+NMRV-P063	71A	6	6063
11,0	109	2,4	118,13	HW030+NMRV-P063	63B	4	6016
11,0	97	3,9	116,00	HW030+NMRV-P075	63B	4	7058
11,0	114	2,8	81,82	HW030+NMRV-P075	71A	6	7156
11,0	81	1,7	80,00	NMRV-P063	71A	6	6018
11,0	86	2,6	80,00	NMRV-P075	71A	6	7103
11,0	76	0,9	80,00	NMRV050	71A	6	4604
10,0	128	1,1	94,50	HA31+NMRV050	71A	6	4840
10,0	101	1,3	88,33	HA31+NMRV050	71A	6	4758
10,0	106	1,0	127,50	HA31+NMRV050	63B	4	4721
10,0	103	2,4	88,33	HW030+NMRV-P063	71A	6	6220
10,0	116	2,0	136,36	HW030+NMRV-P063	63B	4	6270
10,0	108	3,7	88,33	HW030+NMRV-P075	71A	6	7341
10,0	120	2,9	136,36	HW030+NMRV-P075	63B	4	7380
9,0	111	1,0	154,67	HA31+NMRV050	63B	4	4840
9,0	110	1,2	142,50	HA31+NMRV050	63B	4	4840
9,0	130	0,9	102,00	HA31+NMRV050	71A	6	4840
9,0	123	2,2	95,00	HW030+NMRV-P063	71A	6	6270
9,0	112	2,3	142,50	HW030+NMRV-P063	63B	4	6270

## 0,18 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
9,0	120	3,1	154,67	HW030+NMRV-P075	63B	4	7380
9,0	126	3,6	95,00	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
9,0	117	3,4	142,50	HW030+NMRV-P075	63B	4	7380
9,0	92	1,4	100,00	NMRV-P063	71A	6	6270
9,0	97	2,0	100,00	NMRV-P075	71A	6	7380
8,9	113	1,9	150,00	NMRV-P030/063	63B	4	5686
8,9	116	2,2	150,00	NMRV-P040/063	63B	4	5686
8,9	119	3,6	150,00	NMRV-P040/075	63B	4	6712
8,9	112	1,2	150,00	NMRV030/050	63B	4	4350
8,9	114	1,2	150,00	NMRV040/050	63B	4	4350
8,0	139	0,9	109,09	HA31+NMRV050	71A	6	4840
8,0	125	1,1	163,64	HA31+NMRV050	63B	4	4840
8,0	160	0,8	118,13	HA31+NMRV050	71A	6	4840
8,0	119	1,5	176,67	HW030+NMRV-P063	63B	4	6270
8,0	140	2,0	109,09	HW030+NMRV-P063	71A	6	6270
8,0	127	2,1	163,64	HW030+NMRV-P063	63B	4	6270
8,0	159	1,6	118,13	HW030+NMRV-P063	71A	6	6270
8,0	137	2,0	157,50	HW030+NMRV-P063	63B	4	6270
8,0	125	2,5	176,67	HW030+NMRV-P075	63B	4	7380
8,0	139	3,2	116,00	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
8,0	144	3,3	109,09	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
8,0	133	3,2	163,64	HW030+NMRV-P075	63B	4	7380
7,0	143	1,0	189,00	HA31+NMRV050	63B	4	4840
7,0	154	0,7	127,50	HA31+NMRV050	71A	6	4840
7,0	142	0,8	204,00	HA31+NMRV050	63B	4	4840
7,0	168	1,5	136,36	HW030+NMRV-P063	71A	6	6270
7,0	164	1,5	196,88	HW030+NMRV-P063	63B	4	6270
7,0	173	2,4	136,36	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
7,0	169	2,3	196,88	HW030+NMRV-P075	63B	4	7380
7,0	138	3,3	186,32	HW040+NMRV-P090	63B	4	8180
7,0	182	3,8	137,50	HW040+NMRV-P090	71A	6	8180
6,7	143	1,8	200,00	NMRV-P030/063	63B	4	6259
6,7	146	1,7	200,00	NMRV-P040/063	63B	4	6259
6,7	150	2,8	200,00	NMRV-P040/075	63B	4	7380
6,7	157	3,9	200,00	NMRV-P040/090	63B	4	8174
6,7	141	0,9	200,00	NMRV030/050	63B	4	4788
6,7	144	0,8	200,00	NMRV040/050	63B	4	4788
6,0	178	0,8	236,25	HA31+NMRV050	63B	4	4840
6,0	157	0,8	154,67	HA31+NMRV050	71A	6	4840
6,0	158	0,9	142,50	HA31+NMRV050	71A	6	4840
6,0	182	0,8	163,64	HA31+NMRV050	71A	6	4840
6,0	161	1,8	142,50	HW030+NMRV-P063	71A	6	6270

## 0,18 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
6,0	183	1,7	163,64	HW030+NMRV-P063	71A	6	6270
6,0	156	1,6	218,18	HW030+NMRV-P063	63B	4	6270
6,0	200	1,5	157,50	HW030+NMRV-P063	71A	6	6270
6,0	180	1,6	236,25	HW030+NMRV-P063	63B	4	6270
6,0	171	2,5	154,67	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
6,0	169	2,8	142,50	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
6,0	192	2,6	163,64	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
6,0	164	2,5	218,18	HW030+NMRV-P075	63B	4	7380
6,0	188	2,5	236,25	HW030+NMRV-P075	63B	4	7380
6,0	172	3,4	155,26	HW040+NMRV-P090	71A	6	8180
6,0	174	3,8	220,00	HW040+NMRV-P090	63B	4	8180
5,3	171	1,4	250,00	NMRV-P030/063	63B	4	6270
5,3	175	1,3	250,00	NMRV-P040/063	63B	4	6270
5,3	180	2,1	250,00	NMRV-P040/075	63B	4	7380
5,3	188	3,0	250,00	NMRV-P040/090	63B	4	8180
5,0	172	0,7	252,00	HA31+NMRV050	63B	4	4840
5,0	164	1,2	176,67	HW030+NMRV-P063	71A	6	6270
5,0	174	2,0	176,67	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
5,0	179	2,8	252,00	HW040+NMRV-P090	63B	4	8180
4,9	181	1,3	272,73	HW030+NMRV-P063	63B	4	6270
4,9	189	2,0	272,73	HW030+NMRV-P075	63B	4	7380
4,8	193	2,7	186,32	HW040+NMRV-P090	71A	6	8180
4,8	204	2,9	275,00	HW040+NMRV-P090	63B	4	8180
4,6	239	1,1	196,88	HW030+NMRV-P063	71A	6	6270
4,6	246	1,6	196,88	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
4,4	175	1,5	300,00	NMRV-P030/063	63B	4	6270
4,4	191	1,4	300,00	NMRV-P040/063	63B	4	6270
4,4	200	2,2	300,00	NMRV-P040/075	63B	4	7380
4,4	210	3,3	300,00	NMRV-P040/090	63B	4	8180
4,4	183	0,8	300,00	NMRV030/050	63B	4	4840
4,4	188	0,8	300,00	NMRV040/050	63B	4	4840
4,4	224	2,5	304,55	HW040+NMRV-P090	63B	4	8180
4,2	219	1,2	315,00	HW030+NMRV-P063	63B	4	6270
4,2	232	1,9	315,00	HW030+NMRV-P075	63B	4	7380
4,1	224	1,2	218,18	HW030+NMRV-P063	71A	6	6270
4,1	236	1,9	218,18	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
4,1	250	3,1	220,00	HW040+NMRV-P090	71A	6	8180
4,0	228	2,3	330,00	HW040+NMRV-P090	63B	4	8180
4,0	244	3,8	330,00	HW040+NMRV-P110	63B	4	10320
3,8	261	1,3	236,25	HW030+NMRV-P063	71A	6	6270
3,8	274	1,6	236,25	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
3,6	253	2,1	252,00	HW040+NMRV-P090	71A	6	8180

## 0,18 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
3,6	272	3,6	252,00	HW040+NMRV-P110	71A	6	10320
3,5	277	2,3	383,33	HW040+NMRV-P090	63B	4	8180
3,5	297	3,2	383,33	HW040+NMRV-P110	63B	4	10320
3,4	255	0,9	393,75	HW030+NMRV-P063	63B	4	6270
3,4	264	1,5	393,75	HW030+NMRV-P075	63B	4	7380
3,3	228	1,1	400,00	NMRV-P030/063	63B	4	6270
3,3	234	1,1	400,00	NMRV-P040/063	63B	4	6270
3,3	246	1,7	400,00	NMRV-P040/075	63B	4	7380
3,3	259	2,4	400,00	NMRV-P040/090	63B	4	8180
3,3	260	0,9	272,73	HW030+NMRV-P063	71A	6	6270
3,3	269	1,5	272,73	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
3,3	292	2,2	275,00	HW040+NMRV-P090	71A	6	8180
3,3	313	3,7	275,00	HW040+NMRV-P110	71A	6	10320
3,1	297	0,9	433,33	HW030+NMRV-P063	63B	4	6270
3,0	321	2,0	304,55	HW040+NMRV-P090	71A	6	8180
3,0	314	2,0	437,50	HW040+NMRV-P090	63B	4	8180
3,0	297	2,6	440,00	HW040+NMRV-P110	63B	4	10320
3,0	345	3,4	304,55	HW040+NMRV-P110	71A	6	10320
2,9	317	0,9	315,00	HW030+NMRV-P063	71A	6	6270
2,9	336	1,4	315,00	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
2,9	309	1,8	460,00	HW040+NMRV-P090	63B	4	8180
2,9	332	3,0	460,00	HW040+NMRV-P110	63B	4	10320
2,8	282	0,8	472,50	HW030+NMRV-P063	63B	4	6270
2,8	299	1,3	472,50	HW030+NMRV-P075	63B	4	7380
2,7	326	1,7	330,00	HW040+NMRV-P090	71A	6	8180
2,7	350	2,9	330,00	HW040+NMRV-P110	71A	6	10320
2,7	265	0,9	500,00	NMRV-P030/063	63B	4	6270
2,7	325	0,7	500,00	NMRV-P040/063	63B	4	6270
2,7	282	1,3	500,00	NMRV-P040/075	63B	4	7380
2,7	303	1,9	500,00	NMRV-P040/090	63B	4	8180
2,5	345	0,7	541,67	HW030+NMRV-P063	63B	4	6270
2,5	357	1,0	541,67	HW030+NMRV-P075	63B	4	7380
2,5	350	1,6	525,00	HW040+NMRV-P090	63B	4	8180
2,5	376	2,5	525,00	HW040+NMRV-P110	63B	4	10320
2,3	381	1,1	393,75	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
2,3	400	1,7	383,33	HW040+NMRV-P090	71A	6	8180
2,3	431	2,3	383,33	HW040+NMRV-P110	71A	6	10320
2,2	333	0,8	600,00	NMRV-P030/063	63B	4	6270
2,2	355	0,8	600,00	NMRV-P040/063	63B	4	6270
2,2	372	1,2	600,00	NMRV-P040/075	63B	4	7380
2,2	390	1,8	600,00	NMRV-P040/090	63B	4	8180
2,2	375	1,2	613,33	HW040+NMRV-P090	63B	4	8180



## 0,18 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
2,2	405	2,0	613,33	HW040+NMRV-P110	63B	4	10320
2,1	454	1,5	437,50	HW040+NMRV-P090	71A	6	8180
2,0	404	1,0	650,00	HW030+NMRV-P075	63B	4	7380
2,0	446	1,3	460,00	HW040+NMRV-P090	71A	6	8180
2,0	427	1,9	440,00	HW040+NMRV-P110	71A	6	10320
2,0	480	2,2	460,00	HW040+NMRV-P110	71A	6	10320
1,9	431	0,9	472,50	HW030+NMRV-P075	71A	6	7380
1,9	424	1,0	700,00	HW040+NMRV-P090	63B	4	8180
1,9	459	1,8	700,00	HW040+NMRV-P110	63B	4	10320
1,8	448	1,0	750,00	NMRV-P040/075	63B	4	7380
1,8	469	1,5	750,00	NMRV-P040/090	63B	4	8180
1,7	420	0,8	766,67	HW040+NMRV-P090	63B	4	8180
1,7	506	1,1	525,00	HW040+NMRV-P090	71A	6	8180
1,7	458	1,4	766,67	HW040+NMRV-P110	63B	4	10320
1,7	545	1,7	525,00	HW040+NMRV-P110	71A	6	10320
1,5	541	0,9	613,33	HW040+NMRV-P090	71A	6	8180
1,5	474	0,8	875,00	HW040+NMRV-P090	63B	4	8180
1,5	587	1,4	613,33	HW040+NMRV-P110	71A	6	10320
1,5	518	1,3	875,00	HW040+NMRV-P110	63B	4	10320
1,5	502	0,9	900,00	NMRV-P040/075	63B	4	7380
1,5	526	1,3	900,00	NMRV-P040/090	63B	4	8180
1,3	614	0,8	700,00	HW040+NMRV-P090	71A	6	8180
1,3	666	1,3	700,00	HW040+NMRV-P110	71A	6	10320
1,2	658	1,0	766,67	HW040+NMRV-P110	71A	6	10320
1,1	622	0,7	1200,00	NMRV-P040/075	63B	4	7380
1,1	652	1,1	1200,00	NMRV-P040/090	63B	4	8180
1,1	671	1,0	1200,00	NMRV-P050/090	63B	4	8180
1,1	671	1,9	1200,00	NMRV-P050/110	63B	4	10320
1,0	747	0,9	875,00	HW040+NMRV-P110	71A	6	10320
0,9	777	0,9	1500,00	NMRV-P040/090	63B	4	8180
0,9	790	0,9	1500,00	NMRV-P050/090	63B	4	8180
0,9	790	1,6	1500,00	NMRV-P050/110	63B	4	10320
0,7	874	0,8	1800,00	NMRV-P040/090	63B	4	8180
0,7	888	0,8	1800,00	NMRV-P050/090	63B	4	8180
0,7	888	1,4	1800,00	NMRV-P050/110	63B	4	10320
0,6	1149	1,0	2400,00	NMRV-P050/110	63B	4	10320
0,4	1370	0,8	3000,00	NMRV-P050/110	63B	4	10320

## 0,22 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
266,0	7	2,8	5,00	NMRV030	63C	4	597

## 0,22 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
177,0	10	1,9	7,50	NMRV030	63C	4	683
133,0	13	1,4	10,00	NMRV030	63C	4	752
133,0	13	3,3	10,00	NMRV040	63C	4	1447
89,0	18	1,0	15,00	NMRV030	63C	4	861
89,0	20	2,2	15,00	NMRV040	63C	4	1657
67,0	23	0,8	20,00	NMRV030	63C	4	948
67,0	25	1,7	20,00	NMRV040	63C	4	1824
60,0	28	2,0	22,08	HA31+NMRV040	63C	4	1917
60,0	28	3,4	22,08	HA31+NMRV050	63C	4	2632
56,0	31	2,1	23,75	HA31+NMRV040	63C	4	1964
56,0	31	2,4	23,75	HA31+NMRV050	63C	4	2696
53,0	27	0,8	25,00	NMRV030	63C	4	1021
53,0	30	1,3	25,00	NMRV040	63C	4	1964
52,0	33	2,0	25,50	HA31+NMRV040	63C	4	2011
52,0	33	2,3	25,50	HA31+NMRV050	63C	4	2761
45,0	36	1,6	29,44	HA31+NMRV040	63C	4	2110
45,0	37	3,1	29,44	HA31+NMRV050	63C	4	2896
44,0	34	1,4	30,00	NMRV040	63C	4	2087
42,0	40	1,7	31,50	HA31+NMRV040	63C	4	2158
42,0	40	1,9	31,50	HA31+NMRV050	63C	4	2962
37,0	44	1,5	35,63	HA31+NMRV040	63C	4	2249
37,0	45	2,4	35,63	HA31+NMRV050	63C	4	3086
33,0	51	1,4	40,91	HA31+NMRV040	63C	4	2355
33,0	51	2,1	40,91	HA31+NMRV050	63C	4	3232
33,0	42	1,1	40,00	NMRV040	63C	4	2298
33,0	43	1,9	40,00	NMRV050	63C	4	3153
30,0	51	1,2	44,17	HA31+NMRV040	63C	4	2416
30,0	52	2,2	44,17	HA31+NMRV050	63C	4	3316
30,0	53	3,8	44,17	HW030+NMRV-P063	63C	4	4334
28,0	57	1,2	47,50	HA31+NMRV040	63C	4	2475
28,0	58	2,2	47,50	HA31+NMRV050	63C	4	3397
28,0	58	3,7	47,50	HW030+NMRV-P063	63C	4	4440
27,0	50	0,8	50,00	NMRV040	63C	4	2475
27,0	51	1,5	50,00	NMRV050	63C	4	3397
24,0	65	1,1	54,55	HA31+NMRV040	63C	4	2592
24,0	67	2,0	54,55	HA31+NMRV050	63C	4	3557
23,0	66	0,9	58,89	HA31+NMRV040	63C	4	2659
23,0	66	1,5	58,89	HA31+NMRV050	63C	4	3649
23,0	68	3,3	58,00	HW030+NMRV-P063	63C	4	4746
22,0	57	1,3	60,00	NMRV050	63C	4	3610
21,0	75	0,9	63,00	HA31+NMRV040	63C	4	2719
21,0	76	1,8	63,00	HA31+NMRV050	63C	4	3732

## 0,22 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
19,0	81	0,8	71,25	HA31+NMRV040	63C	4	2833
19,0	81	1,6	71,25	HA31+NMRV050	63C	4	3889
19,0	82	2,9	71,25	HW030+NMRV-P063	63C	4	5083
17,0	93	0,8	78,75	HA31+NMRV040	63C	4	2929
17,0	95	1,4	78,75	HA31+NMRV050	63C	4	4021
17,0	86	2,5	77,33	HW030+NMRV-P063	63C	4	5224
17,0	68	1,0	80,00	NMRV050	63C	4	3973
16,0	94	2,6	81,82	HW030+NMRV-P063	63C	4	5323
15,0	86	0,7	88,33	HA31+NMRV040	63C	4	3044
15,0	87	1,3	88,33	HA31+NMRV050	63C	4	4177
15,0	89	2,4	88,33	HW030+NMRV-P063	63C	4	5460
15,0	93	3,7	88,33	HW030+NMRV-P075	63C	4	6445
14,0	106	1,3	94,50	HA31+NMRV050	63C	4	4272
14,0	104	2,3	95,00	HW030+NMRV-P063	63C	4	5595
14,0	107	3,8	95,00	HW030+NMRV-P075	63C	4	6603
13,3	98	1,5	100,00	NMRV-P030/063	63C	4	4967
13,3	101	2,6	100,00	NMRV-P040/063	63C	4	4967
13,3	102	3,4	100,00	NMRV-P040/075	63C	4	5863
13,3	105	3,4	100,00	NMRV-P040/090	63C	4	6487
13,3	96	0,7	100,00	NMRV030/040	63C	4	2769
13,3	98	1,4	100,00	NMRV030/050	63C	4	3800
13,3	101	1,4	100,00	NMRV040/050	63C	4	3800
13,0	110	1,0	102,00	HA31+NMRV050	63C	4	4383
12,0	117	1,0	109,09	HA31+NMRV050	63C	4	4482
12,0	119	2,1	109,09	HW030+NMRV-P063	63C	4	5858
12,0	122	3,5	109,09	HW030+NMRV-P075	63C	4	6915
11,0	132	1,0	118,13	HA31+NMRV050	63C	4	4602
11,0	133	2,0	118,13	HW030+NMRV-P063	63C	4	6016
11,0	119	3,2	116,00	HW030+NMRV-P075	63C	4	7058
10,0	129	0,8	127,50	HA31+NMRV050	63C	4	4721
10,0	142	1,6	136,36	HW030+NMRV-P063	63C	4	6270
10,0	146	2,4	136,36	HW030+NMRV-P075	63C	4	7380
9,0	136	0,8	154,67	HA31+NMRV050	63C	4	4840
9,0	134	1,0	142,50	HA31+NMRV050	63C	4	4840
9,0	137	1,9	142,50	HW030+NMRV-P063	63C	4	6270
9,0	146	2,5	154,67	HW030+NMRV-P075	63C	4	7380
9,0	143	2,8	142,50	HW030+NMRV-P075	63C	4	7380
9,0	150	3,4	155,26	HW040+NMRV-P090	63C	4	8180
8,9	138	1,5	150,00	NMRV-P030/063	63C	4	5686
8,9	142	1,8	150,00	NMRV-P040/063	63C	4	5686
8,9	145	2,9	150,00	NMRV-P040/075	63C	4	6712
8,9	149	3,4	150,00	NMRV-P040/090	63C	4	7426

## 0,22 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
8,9	136	1,0	150,00	NMRV030/050	63C	4	4350
8,9	140	1,0	150,00	NMRV040/050	63C	4	4350
8,0	153	0,9	163,64	HA31+NMRV050	63C	4	4840
8,0	145	1,3	176,67	HW030+NMRV-P063	63C	4	6270
8,0	155	1,7	163,64	HW030+NMRV-P063	63C	4	6270
8,0	168	1,6	157,50	HW030+NMRV-P063	63C	4	6270
8,0	153	2,0	176,67	HW030+NMRV-P075	63C	4	7380
8,0	163	2,6	163,64	HW030+NMRV-P075	63C	4	7380
7,0	175	0,8	189,00	HA31+NMRV050	63C	4	4840
7,0	201	1,2	196,88	HW030+NMRV-P063	63C	4	6270
7,0	207	1,9	196,88	HW030+NMRV-P075	63C	4	7380
7,0	168	2,7	186,32	HW040+NMRV-P090	63C	4	8180
6,7	174	1,5	200,00	NMRV-P030/063	63C	4	6259
6,7	179	1,4	200,00	NMRV-P040/063	63C	4	6259
6,7	184	2,3	200,00	NMRV-P040/075	63C	4	7380
6,7	191	3,2	200,00	NMRV-P040/090	63C	4	8174
6,0	191	1,3	218,18	HW030+NMRV-P063	63C	4	6270
6,0	219	1,3	236,25	HW030+NMRV-P063	63C	4	6270
6,0	200	2,1	218,18	HW030+NMRV-P075	63C	4	7380
6,0	230	2,1	236,25	HW030+NMRV-P075	63C	4	7380
6,0	212	3,1	220,00	HW040+NMRV-P090	63C	4	8180
5,3	209	1,1	250,00	NMRV-P030/063	63C	4	6270
5,3	214	1,1	250,00	NMRV-P040/063	63C	4	6270
5,3	220	1,7	250,00	NMRV-P040/075	63C	4	7380
5,3	230	2,5	250,00	NMRV-P040/090	63C	4	8180
5,0	219	2,3	252,00	HW040+NMRV-P090	63C	4	8180
4,9	221	1,0	272,73	HW030+NMRV-P063	63C	4	6270
4,9	230	1,6	272,73	HW030+NMRV-P075	63C	4	7380
4,8	249	2,4	275,00	HW040+NMRV-P090	63C	4	8180
4,4	214	1,2	300,00	NMRV-P030/063	63C	4	6270
4,4	233	1,2	300,00	NMRV-P040/063	63C	4	6270
4,4	245	1,8	300,00	NMRV-P040/075	63C	4	7380
4,4	256	2,7	300,00	NMRV-P040/090	63C	4	8180
4,4	273	2,0	304,55	HW040+NMRV-P090	63C	4	8180
4,4	292	3,4	304,55	HW040+NMRV-P110	63C	4	10320
4,2	268	1,0	315,00	HW030+NMRV-P063	63C	4	6270
4,2	283	1,6	315,00	HW030+NMRV-P075	63C	4	7380
4,0	279	1,9	330,00	HW040+NMRV-P090	63C	4	8180
4,0	299	3,1	330,00	HW040+NMRV-P110	63C	4	10320
3,5	339	1,9	383,33	HW040+NMRV-P090	63C	4	8180
3,5	362	2,6	383,33	HW040+NMRV-P110	63C	4	10320
3,4	312	0,8	393,75	HW030+NMRV-P063	63C	4	6270

## 0,22 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
3,4	323	1,2	393,75	HW030+NMRV-P075	63C	4	7380
3,3	279	0,9	400,00	NMRV-P030/063	63C	4	6270
3,3	286	0,9	400,00	NMRV-P040/063	63C	4	6270
3,3	301	1,4	400,00	NMRV-P040/075	63C	4	7380
3,3	316	1,9	400,00	NMRV-P040/090	63C	4	8180
3,1	362	0,8	433,33	HW030+NMRV-P063	63C	4	6270
3,0	383	1,7	437,50	HW040+NMRV-P090	63C	4	8180
3,0	363	2,1	440,00	HW040+NMRV-P110	63C	4	10320
2,9	378	1,5	460,00	HW040+NMRV-P090	63C	4	8180
2,9	406	2,4	460,00	HW040+NMRV-P110	63C	4	10320
2,8	366	1,0	472,50	HW030+NMRV-P075	63C	4	7380
2,7	324	0,7	500,00	NMRV-P030/063	63C	4	6270
2,7	344	1,1	500,00	NMRV-P040/075	63C	4	7380
2,7	370	1,5	500,00	NMRV-P040/090	63C	4	8180
2,5	436	0,8	541,67	HW030+NMRV-P075	63C	4	7380
2,5	428	1,3	525,00	HW040+NMRV-P090	63C	4	8180
2,5	460	2,0	525,00	HW040+NMRV-P110	63C	4	10320
2,2	455	1,0	600,00	NMRV-P040/075	63C	4	7380
2,2	477	1,5	600,00	NMRV-P040/090	63C	4	8180
2,2	458	1,0	613,33	HW040+NMRV-P090	63C	4	8180
2,2	495	1,6	613,33	HW040+NMRV-P110	63C	4	10320
2,0	494	0,8	650,00	HW030+NMRV-P075	63C	4	7380
1,9	518	0,8	700,00	HW040+NMRV-P090	63C	4	8180
1,9	561	1,5	700,00	HW040+NMRV-P110	63C	4	10320
1,8	547	0,8	750,00	NMRV-P040/075	63C	4	7380
1,8	573	1,2	750,00	NMRV-P040/090	63C	4	8180
1,7	560	1,2	766,67	HW040+NMRV-P110	63C	4	10320
1,5	633	1,0	875,00	HW040+NMRV-P110	63C	4	10320
1,5	614	0,7	900,00	NMRV-P040/075	63C	4	7380
1,5	643	1,1	900,00	NMRV-P040/090	63C	4	8180
1,1	796	0,9	1200,00	NMRV-P040/090	63C	4	8180
1,1	820	0,9	1200,00	NMRV-P050/090	63C	4	8180
1,1	820	1,5	1200,00	NMRV-P050/110	63C	4	10320
0,9	950	0,7	1500,00	NMRV-P040/090	63C	4	8180
0,9	965	0,7	1500,00	NMRV-P050/090	63C	4	8180
0,9	965	1,3	1500,00	NMRV-P050/110	63C	4	10320
0,7	1086	1,2	1800,00	NMRV-P050/110	63C	4	10320
0,6	1405	0,8	2400,00	NMRV-P050/110	63C	4	10320

## 0,25 kW

n <sub>2</sub> [rpm]	M <sub>2</sub> [Nm]	f <sub>s</sub>	i	Getriebe	Motor		Fr <sub>2</sub> [N]
					Baugröße	Pole	
560,0	4	3,2	5,00	NMRV030	63B	2	474
373,0	6	2,3	7,50	NMRV030	63B	2	542
280,0	7	1,8	10,00	NMRV030	63B	2	597
280,0	8	3,9	10,00	NMRV040	63B	2	1149
264,0	8	2,4	5,00	NMRV030	63D	4	597
187,0	10	1,2	15,00	NMRV030	63B	2	683
187,0	11	2,9	15,00	NMRV040	63B	2	1315
180,0	12	3,6	5,00	NMRV040	71B	6	1331
176,0	12	1,6	7,50	NMRV030	63D	4	683
176,0	12	3,6	7,50	NMRV040	63D/71A	4	1315
140,0	13	0,9	20,00	NMRV030	63B	2	752
140,0	14	2,0	20,00	NMRV040	63B	2	1447
132,0	15	1,3	10,00	NMRV030	63D	4	752
132,0	15	2,9	10,00	NMRV040	63D/71A	4	1447
120,0	17	2,7	7,50	NMRV040	71B	6	1524
112,0	16	1,0	25,00	NMRV030	63B	2	810
112,0	17	1,6	25,00	NMRV040	63B	2	1559
93,0	18	0,8	30,00	NMRV030	63B	2	861
93,0	20	1,7	30,00	NMRV040	63B	2	1657
93,0	21	3,8	15,00	NMRV050	71A	4	2274
90,0	22	2,2	10,00	NMRV040	71B	6	1677
88,0	21	0,9	15,00	NMRV030	63D	4	861
88,0	23	2,0	15,00	NMRV040	63D/71A	4	1657
70,0	25	1,2	40,00	NMRV040	63B	2	1824
70,0	27	2,8	20,00	NMRV050	71A	4	2503
70,0	25	2,3	40,00	NMRV050	63B	2	2503
66,0	29	1,5	20,00	NMRV040	63D/71A	4	1824
60,0	32	1,8	22,08	HA31+NMRV040	63D/71A	4	1922
60,0	32	3,0	22,08	HA31+NMRV050	63D/71A	4	2638
60,0	31	1,6	15,00	NMRV040	71B	6	1920
60,0	32	2,9	15,00	NMRV050	71B	6	2635
56,0	35	1,8	23,75	HA31+NMRV040	63D/71A	4	1969
56,0	35	2,1	23,75	HA31+NMRV050	63D/71A	4	2703
56,0	34	3,9	25,00	NMRV-P063	71A	4	3524
56,0	29	1,0	50,00	NMRV040	63B	2	1964
56,0	33	2,1	25,00	NMRV050	71A	4	2696
56,0	30	1,8	50,00	NMRV050	63B	2	2696
53,0	31	0,7	25,00	NMRV030	63D	4	1021
53,0	34	1,1	25,00	NMRV040	63D/71A	4	1964
52,0	37	1,7	25,50	HA31+NMRV040	63D/71A	4	2017
52,0	37	2,0	25,50	HA31+NMRV050	63D/71A	4	2768
47,0	34	0,8	60,00	NMRV040	63B	2	2087

## 0,25 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
47,0	34	1,5	60,00	NMRV050	63B	2	2865
46,0	38	2,3	30,00	NMRV050	71A	4	2865
45,0	42	1,4	29,44	HA31+NMRV040	63D/71A	4	2116
45,0	42	2,7	29,44	HA31+NMRV050	63D/71A	4	2904
45,0	41	3,9	20,00	NMRV-P063	71B	6	3791
45,0	40	1,2	20,00	NMRV040	71B	6	2113
45,0	41	2,0	20,00	NMRV050	71B	6	2900
44,0	39	1,2	30,00	NMRV040	63D/71A	4	2087
42,0	46	1,5	31,50	HA31+NMRV040	63D/71A	4	2164
42,0	46	1,6	31,50	HA31+NMRV050	63D/71A	4	2970
41,0	46	1,4	22,08	HA31+NMRV040	71B	6	2184
41,0	47	2,3	22,08	HA31+NMRV050	71B	6	2997
38,0	51	1,3	23,75	HA31+NMRV040	71B	6	2237
38,0	51	1,5	23,75	HA31+NMRV050	71B	6	3071
37,0	51	1,3	35,63	HA31+NMRV040	63D/71A	4	2254
37,0	51	2,1	35,63	HA31+NMRV050	63D/71A	4	3094
36,0	50	3,0	25,00	NMRV-P063	71B	6	4084
36,0	48	0,9	25,00	NMRV040	71B	6	2276
36,0	49	1,5	25,00	NMRV050	71B	6	3124
35,0	54	1,2	25,50	HA31+NMRV040	71B	6	2291
35,0	54	1,5	25,50	HA31+NMRV050	71B	6	3145
35,0	49	3,0	40,00	NMRV-P063	71A	4	4122
35,0	42	1,1	80,00	NMRV050	63B	2	3153
34,0	55	3,7	38,67	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	4156
33,0	48	0,9	40,00	NMRV040	63D/71A	4	2298
33,0	49	1,7	40,00	NMRV050	63D/71A	4	3153
32,0	58	1,2	40,91	HA31+NMRV040	63D/71A	4	2361
32,0	59	1,9	40,91	HA31+NMRV050	63D/71A	4	3240
31,0	59	1,1	29,44	HA31+NMRV040	71B	6	2404
31,0	61	2,1	29,44	HA31+NMRV050	71B	6	3299
31,0	62	3,7	29,00	HW030+NMRV-P063	71B	6	4291
30,0	59	1,1	44,17	HA31+NMRV040	63D/71A	4	2422
30,0	59	1,9	44,17	HA31+NMRV050	63D/71A	4	3324
30,0	60	3,3	44,17	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	4345
30,0	57	3,1	30,00	NMRV-P063	71B	6	4339
30,0	53	1,0	30,00	NMRV040	71B	6	2419
30,0	55	1,7	30,00	NMRV050	71B	6	3320
29,0	67	1,0	31,50	HA31+NMRV040	71B	6	2458
29,0	67	1,2	31,50	HA31+NMRV050	71B	6	3374
28,0	65	1,0	47,50	HA31+NMRV040	63D/71A	4	2481
28,0	67	1,9	47,50	HA31+NMRV050	63D/71A	4	3406
28,0	67	3,2	47,50	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	4452

## 0,25 kW

n <sub>2</sub> [rpm]	M <sub>2</sub> [Nm]	f <sub>s</sub>	i	Getriebe	Motor		Fr <sub>2</sub> [N]
					Baugröße	Pole	
28,0	58	2,5	50,00	NMRV-P063	71A	4	4440
28,0	60	3,7	50,00	NMRV-P075	71A	4	5241
28,0	49	0,8	100,00	NMRV050	63B	2	3397
26,0	57	0,7	50,00	NMRV040	63D	4	2475
26,0	58	1,3	50,00	NMRV050	63D/71A	4	3397
25,0	73	1,0	35,63	HA31+NMRV040	71B	6	2561
25,0	74	1,5	35,63	HA31+NMRV050	71B	6	3515
24,0	74	0,9	54,55	HA31+NMRV040	63D/71A	4	2598
24,0	76	1,7	54,55	HA31+NMRV050	63D/71A	4	3566
23,0	79	3,0	38,67	HW030+NMRV-P063	71B	6	4722
23,0	77	2,8	58,00	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	4758
23,0	70	2,4	40,00	NMRV-P063	71B	6	4776
23,0	65	2,1	60,00	NMRV-P063	71A	4	4719
23,0	73	3,8	40,00	NMRV-P075	71B	6	5637
23,0	68	3,1	60,00	NMRV-P075	71A	4	5569
23,0	67	0,7	40,00	NMRV040	71B	6	2662
23,0	68	1,3	40,00	NMRV050	71B	6	3654
22,0	75	0,8	58,89	HA31+NMRV040	63D/71A	4	2665
22,0	84	0,9	40,91	HA31+NMRV040	71B	6	2682
22,0	76	1,3	58,89	HA31+NMRV050	63D/71A	4	3658
22,0	85	1,4	40,91	HA31+NMRV050	71B	6	3681
22,0	65	1,1	60,00	NMRV050	63D/71A	4	3610
21,0	85	0,8	63,00	HA31+NMRV040	63D/71A	4	2726
21,0	88	1,5	63,00	HA31+NMRV050	63D/71A	4	3742
20,0	84	0,8	44,17	HA31+NMRV040	71B	6	2752
20,0	85	1,5	44,17	HA31+NMRV050	71B	6	3777
20,0	86	2,7	44,17	HW030+NMRV-P063	71B	6	4937
20,0	88	3,0	44,17	HW030+NMRV-P075	71B	6	5827
19,0	94	0,8	47,50	HA31+NMRV040	71B	6	2819
19,0	92	0,7	71,25	HA31+NMRV040	63D/71A	4	2840
19,0	97	1,4	47,50	HA31+NMRV050	71B	6	3869
19,0	93	1,4	71,25	HA31+NMRV050	63D/71A	4	3898
19,0	96	2,6	47,50	HW030+NMRV-P063	71B	6	5058
19,0	94	2,5	71,25	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	5096
19,0	98	3,6	47,50	HW030+NMRV-P075	71B	6	5970
19,0	97	3,9	71,25	HW030+NMRV-P075	63D	4	6015
18,0	101	0,7	78,75	HA31+NMRV040	71A	4	2886
18,0	82	2,0	50,00	NMRV-P063	71B	6	5145
18,0	85	3,0	50,00	NMRV-P075	71B	6	6073
18,0	80	1,0	50,00	NMRV050	71B	6	3936
17,0	109	1,2	78,75	HA31+NMRV050	63D/71A	4	4031
17,0	111	1,2	54,55	HA31+NMRV050	71B	6	4052



## 0,25 kW

n <sub>2</sub> [rpm]	M <sub>2</sub> [Nm]	f <sub>s</sub>	i	Getriebe	Motor		Fr <sub>2</sub> [N]
					Baugröße	Pole	
17,0	99	2,2	77,33	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	5237
17,0	101	3,7	77,33	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	6181
17,0	80	1,5	80,00	NMRV-P063	71A	4	5193
17,0	84	2,3	80,00	NMRV-P075	71A	4	6130
17,0	78	0,8	80,00	NMRV050	63D/71A	4	3973
16,0	111	2,3	58,00	HW030+NMRV-P063	71B	6	5406
16,0	107	2,3	81,82	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	5336
16,0	114	2,5	58,00	HW030+NMRV-P075	71B	6	6381
16,0	110	3,5	81,82	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	6298
15,0	107	1,1	58,89	HA31+NMRV050	71B	6	4157
15,0	100	1,2	88,33	HA31+NMRV050	63D/71A	4	4188
15,0	102	2,1	88,33	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	5474
15,0	106	3,2	88,33	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	6461
15,0	94	1,6	60,00	NMRV-P063	71B	6	5467
15,0	99	2,5	60,00	NMRV-P075	71B	6	6453
15,0	89	0,9	60,00	NMRV050	71B	6	4183
14,0	128	1,1	63,00	HA31+NMRV050	71B	6	4251
14,0	122	1,1	94,50	HA31+NMRV050	63D/71A	4	4283
14,0	119	2,0	95,00	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	5609
14,0	123	3,3	95,00	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	6620
14,0	89	1,3	100,00	NMRV-P063	71A	4	5595
14,0	96	1,9	100,00	NMRV-P075	71A	4	6603
13,2	112	1,3	100,00	NMRV-P030/063	63D	4	4967
13,2	115	2,2	100,00	NMRV-P040/063	63D/71A	4	4967
13,2	116	3,0	100,00	NMRV-P040/075	63D/71A	4	5863
13,2	119	3,0	100,00	NMRV-P040/090	63D/71A	4	6487
13,2	112	1,2	100,00	NMRV030/050	63D	4	3800
13,2	115	1,2	100,00	NMRV040/050	63D/71A	4	3800
13,0	134	1,0	71,25	HA31+NMRV050	71B	6	4429
13,0	126	0,9	102,00	HA31+NMRV050	63D/71A	4	4394
13,0	135	2,0	71,25	HW030+NMRV-P063	71B	6	5790
13,0	139	2,2	71,25	HW030+NMRV-P075	71B	6	6834
12,0	134	0,9	109,09	HA31+NMRV050	63D/71A	4	4493
12,0	140	1,8	77,33	HW030+NMRV-P063	71B	6	5950
12,0	136	1,8	109,09	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	5873
12,0	144	3,0	77,33	HW030+NMRV-P075	71B	6	7023
12,0	140	3,0	109,09	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	6932
11,0	160	0,9	78,75	HA31+NMRV050	71B	6	4579
11,0	151	0,9	118,13	HA31+NMRV050	63D/71A	4	4614
11,0	155	1,8	81,82	HW030+NMRV-P063	71B	6	6063
11,0	153	1,7	118,13	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	6031
11,0	136	2,8	116,00	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	7076

## 0,25 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
11,0	159	2,0	81,82	HW030+NMRV-P075	71B	6	7156
11,0	112	1,2	80,00	NMRV-P063	71B	6	6018
11,0	119	1,9	80,00	NMRV-P075	71B	6	7103
10,0	140	1,0	88,33	HA31+NMRV050	71B	6	4758
10,0	148	0,7	127,50	HA31+NMRV050	63D/71A	4	4733
10,0	178	0,8	94,50	HA31+NMRV050	71B	6	4840
10,0	143	1,8	88,33	HW030+NMRV-P063	71B	6	6220
10,0	163	1,4	136,36	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	6270
10,0	149	2,7	88,33	HW030+NMRV-P075	71B	6	7341
10,0	167	2,1	136,36	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	7380
10,0	175	3,6	137,50	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
9,3	174	3,8	150,00	NMRV-P050/090	71A	4	7426
9,0	155	0,7	154,67	HA31+NMRV050	63D/71A	4	4840
9,0	154	0,9	142,50	HA31+NMRV050	63D/71A	4	4840
9,0	171	1,6	95,00	HW030+NMRV-P063	71B	6	6270
9,0	156	1,6	142,50	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	6270
9,0	167	2,2	154,67	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	7380
9,0	176	2,6	95,00	HW030+NMRV-P075	71B	6	7380
9,0	164	2,5	142,50	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	7380
9,0	172	3,0	155,26	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
9,0	127	1,0	100,00	NMRV-P063	71B	6	6270
9,0	135	1,4	100,00	NMRV-P075	71B	6	7380
8,8	157	1,3	150,00	NMRV-P030/063	63D	4	5686
8,8	161	1,6	150,00	NMRV-P040/063	63D/71A	4	5686
8,8	165	2,6	150,00	NMRV-P040/075	63D/71A	4	6712
8,8	170	3,0	150,00	NMRV-P040/090	63D/71A	4	7426
8,8	155	0,9	150,00	NMRV030/050	63D	4	4350
8,8	159	0,9	150,00	NMRV040/050	63D/71A	4	4350
8,0	175	0,8	163,64	HA31+NMRV050	63D/71A	4	4840
8,0	195	1,4	109,09	HW030+NMRV-P063	71B	6	6270
8,0	178	1,5	163,64	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	6270
8,0	221	1,2	118,13	HW030+NMRV-P063	71B	6	6270
8,0	192	1,4	157,50	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	6270
8,0	193	2,3	116,00	HW030+NMRV-P075	71B	6	7380
8,0	200	2,4	109,09	HW030+NMRV-P075	71B	6	7380
8,0	186	2,3	163,64	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	7380
8,0	211	3,6	110,00	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
8,0	197	3,7	165,00	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
7,0	200	0,7	189,00	HA31+NMRV050	63D/71A	4	4840
7,0	166	1,1	176,67	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	6270
7,0	233	1,1	136,36	HW030+NMRV-P063	71B	6	6270
7,0	230	1,1	196,88	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	6270

## 0,25 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
7,0	175	1,8	176,67	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	7380
7,0	240	1,7	136,36	HW030+NMRV-P075	71B	6	7380
7,0	237	1,6	196,88	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	7380
7,0	193	2,4	186,32	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
7,0	218	3,5	126,00	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
7,0	253	2,8	137,50	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
7,0	264	3,7	137,50	HW040+NMRV-P110	71B	6	10320
7,0	223	2,7	200,00	NMRV-P050/090	71A	4	8174
6,6	198	1,3	200,00	NMRV-P030/063	63D	4	6259
6,6	203	1,2	200,00	NMRV-P040/063	63D/71A	4	6259
6,6	209	2,0	200,00	NMRV-P040/075	63D/71A	4	7380
6,6	217	2,8	200,00	NMRV-P040/090	63D/71A	4	8174
6,0	223	1,3	142,50	HW030+NMRV-P063	71B	6	6270
6,0	254	1,2	163,64	HW030+NMRV-P063	71B	6	6270
6,0	219	1,2	218,18	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	6270
6,0	278	1,0	157,50	HW030+NMRV-P063	71B	6	6270
6,0	251	1,1	236,25	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	6270
6,0	237	1,8	154,67	HW030+NMRV-P075	71B	6	7380
6,0	234	2,0	142,50	HW030+NMRV-P075	71B	6	7380
6,0	267	1,8	163,64	HW030+NMRV-P075	71B	6	7380
6,0	229	1,8	218,18	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	7380
6,0	264	1,8	236,25	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	7380
6,0	239	2,4	155,26	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
6,0	243	2,7	220,00	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
6,0	255	3,5	252,00	HW040+NMRV-P110	71A	4	10320
5,6	267	2,1	250,00	NMRV-P050/090	71A	4	8180
5,3	237	1,0	250,00	NMRV-P030/063	63D	4	6270
5,3	243	1,0	250,00	NMRV-P040/063	63D/71A	4	6270
5,3	250	1,5	250,00	NMRV-P040/075	63D/71A	4	7380
5,3	261	2,2	250,00	NMRV-P040/090	63D/71A	4	8180
5,0	228	0,9	176,67	HW030+NMRV-P063	71B	6	6270
5,0	241	1,4	176,67	HW030+NMRV-P075	71B	6	7380
5,0	282	3,0	165,00	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
5,0	251	2,0	252,00	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
4,8	253	0,9	272,73	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	6270
4,8	264	1,4	272,73	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	7380
4,8	268	1,9	186,32	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
4,8	285	2,1	275,00	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
4,8	287	3,2	186,32	HW040+NMRV-P110	71B	6	10320
4,8	304	3,6	275,00	HW040+NMRV-P110	63D/71A	4	10320
4,6	298	2,3	300,00	NMRV-P050/090	71A	4	8180
4,6	332	0,8	196,88	HW030+NMRV-P063	71B	6	6270

## 0,25 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
4,6	342	1,2	196,88	HW030+NMRV-P075	71B	6	7380
4,4	244	1,0	300,00	NMRV-PO30/063	63D	4	6270
4,4	265	1,0	300,00	NMRV-PO40/063	63D/71A	4	6270
4,4	278	1,6	300,00	NMRV-PO40/075	63D/71A	4	7380
4,4	291	2,4	300,00	NMRV-PO40/090	63D/71A	4	8180
4,3	313	1,8	304,55	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
4,3	334	2,9	304,55	HW040+NMRV-P110	63D/71A	4	10320
4,2	307	0,9	315,00	HW030+NMRV-P063	63D/71A	4	6270
4,2	324	1,4	315,00	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	7380
4,1	310	0,9	218,18	HW030+NMRV-P063	71B	6	6270
4,1	328	1,4	218,18	HW030+NMRV-P075	71B	6	7380
4,1	348	2,2	220,00	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
4,1	364	3,5	220,00	HW040+NMRV-P110	71B	6	10320
4,0	319	1,6	330,00	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
4,0	342	2,7	330,00	HW040+NMRV-P110	63D/71A	4	10320
3,8	362	1,0	236,25	HW030+NMRV-P063	71B	6	6270
3,8	380	1,2	236,25	HW030+NMRV-P075	71B	6	7380
3,6	352	1,5	252,00	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
3,6	378	2,6	252,00	HW040+NMRV-P110	71B	6	10320
3,5	339	0,7	393,75	HW030+NMRV-P063	71A	4	6270
3,5	368	1,7	400,00	NMRV-PO50/090	71A	4	8180
3,5	386	3,1	400,00	NMRV-PO50/110	71A	4	10320
3,5	386	3,1	400,00	NMRV-PO63/110	71A	4	10320
3,4	370	1,1	393,75	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	7380
3,4	388	1,6	383,33	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
3,4	415	2,3	383,33	HW040+NMRV-P110	63D/71A	4	10320
3,3	374	1,1	272,73	HW030+NMRV-P075	71B	6	7380
3,3	405	1,6	275,00	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
3,3	434	2,7	275,00	HW040+NMRV-P110	71B	6	10320
3,3	317	0,8	400,00	NMRV-PO30/063	63D	4	6270
3,3	325	0,8	400,00	NMRV-PO40/063	63D/71A	4	6270
3,3	342	1,2	400,00	NMRV-PO40/075	63D/71A	4	7380
3,3	359	1,7	400,00	NMRV-PO40/090	63D/71A	4	8180
3,0	446	1,4	304,55	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
3,0	439	1,5	437,50	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
3,0	416	1,9	440,00	HW040+NMRV-P110	63D/71A	4	10320
3,0	479	2,4	304,55	HW040+NMRV-P110	71B	6	10320
2,9	467	1,0	315,00	HW030+NMRV-P075	71B	6	7380
2,9	433	1,3	460,00	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
2,9	465	2,1	460,00	HW040+NMRV-P110	63D/71A	4	10320
2,8	419	0,9	472,50	HW030+NMRV-P075	63D/71A	4	7380
2,8	491	1,2	500,00	NMRV-PO50/090	71A	4	8180

## 0,25 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
2,8	512	2,3	500,00	NMRV-P050/110	71A	4	10320
2,8	524	2,2	500,00	NMRV-P063/110	71A	4	10320
2,8	460	3,4	500,00	NMRV-P063/130	71A	4	13500
2,7	452	1,2	330,00	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
2,7	486	2,1	330,00	HW040+NMRV-P110	71B	6	10320
2,6	391	0,9	500,00	NMRV-P040/075	63D/71A	4	7380
2,6	420	1,3	500,00	NMRV-P040/090	63D/71A	4	8180
2,5	490	1,1	525,00	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
2,5	527	1,8	525,00	HW040+NMRV-P110	63D/71A	4	10320
2,4	500	0,7	541,67	HW030+NMRV-P075	63D	4	7380
2,3	548	1,3	600,00	NMRV-P050/090	71A	4	8180
2,3	548	2,3	600,00	NMRV-P050/110	71A	4	10320
2,3	562	2,3	600,00	NMRV-P063/110	71A	4	10320
2,3	571	3,1	600,00	NMRV-P063/130	71A	4	13500
2,3	530	0,8	393,75	HW030+NMRV-P075	71B	6	7380
2,3	556	1,2	383,33	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
2,3	598	1,7	383,33	HW040+NMRV-P110	71B	6	10320
2,2	524	0,8	613,33	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
2,2	567	1,4	613,33	HW040+NMRV-P110	63D/71A	4	10320
2,2	517	0,9	600,00	NMRV-P040/075	63D/71A	4	7380
2,2	542	1,3	600,00	NMRV-P040/090	63D/71A	4	8180
2,1	631	1,1	437,50	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
2,0	620	0,9	460,00	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
2,0	593	1,4	440,00	HW040+NMRV-P110	71B	6	10320
2,0	667	1,6	460,00	HW040+NMRV-P110	71B	6	10320
1,9	594	0,7	700,00	HW040+NMRV-P090	63D/71A	4	8180
1,9	643	1,3	700,00	HW040+NMRV-P110	63D/71A	4	10320
1,9	660	1,1	750,00	NMRV-P050/090	71A	4	8180
1,9	660	1,9	750,00	NMRV-P050/110	71A	4	10320
1,9	677	1,9	750,00	NMRV-P063/110	71A	4	10320
1,9	687	2,6	750,00	NMRV-P063/130	71A	4	13500
1,9	666	3,5	750,00	NMRV-P063/150	71A	4	18000
1,8	622	0,7	750,00	NMRV-P040/075	63D/71A	4	7380
1,8	651	1,1	750,00	NMRV-P040/090	63D/71A	4	8180
1,7	703	0,8	525,00	HW040+NMRV-P090	71B	6	8180
1,7	641	1,0	766,67	HW040+NMRV-P110	63D/71A	4	10320
1,7	757	1,2	525,00	HW040+NMRV-P110	71B	6	10320
1,5	751	0,9	900,00	NMRV-P050/090	71A	4	8180
1,5	751	1,7	900,00	NMRV-P050/110	71A	4	10320
1,5	771	1,6	900,00	NMRV-P063/110	71A	4	10320
1,5	783	2,2	900,00	NMRV-P063/130	71A	4	13500
1,5	840	2,5	900,00	NMRV-P063/150	71A	4	18000

## 0,25 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
1,5	815	1,0	613,33	HWO40+NMRV-P110	71B	6	10320
1,5	725	0,9	875,00	HWO40+NMRV-P110	63D/71A	4	10320
1,5	730	1,0	900,00	NMRV-P040/090	63D/71A	4	8180
1,3	925	0,9	700,00	HWO40+NMRV-P110	71B	6	10320
1,2	914	0,7	766,67	HWO40+NMRV-P110	71B	6	10320
1,2	973	1,3	1200,00	NMRV-P063/110	71A	4	10320
1,2	988	1,8	1200,00	NMRV-P063/130	71A	4	13500
1,2	1013	2,6	1200,00	NMRV-P063/150	71A	4	18000
1,1	905	0,8	1200,00	NMRV-P040/090	63D/71A	4	8180
1,1	932	0,8	1200,00	NMRV-P050/090	63D/71A	4	8180
1,1	932	1,4	1200,00	NMRV-P050/110	63D/71A	4	10320
0,9	1148	1,1	1500,00	NMRV-P063/110	71A	4	10320
0,9	1165	1,5	1500,00	NMRV-P063/130	71A	4	13500
0,9	1189	2,0	1500,00	NMRV-P063/150	71A	4	18000
0,9	1097	1,2	1500,00	NMRV-P050/110	63D/71A	4	10320
0,8	1296	1,0	1800,00	NMRV-P063/110	71A	4	10320
0,8	1315	1,3	1800,00	NMRV-P063/130	71A	4	13500
0,8	1412	1,5	1800,00	NMRV-P063/150	71A	4	18000
0,7	1234	1,0	1800,00	NMRV-P050/110	63D/71A	4	10320
0,6	1676	0,7	2400,00	NMRV-P063/110	71A	4	10320
0,6	1676	1,0	2400,00	NMRV-P063/130	71A	4	13500
0,6	1702	1,6	2400,00	NMRV-P063/150	71A	4	18000
0,6	1596	0,7	2400,00	NMRV-P050/110	63D/71A	4	10320
0,5	1998	0,8	3000,00	NMRV-P063/130	71A	4	13500
0,5	1998	1,2	3000,00	NMRV-P063/150	71A	4	18000
0,3	2453	0,9	4000,00	NMRV-P063/150	71A	4	18000
0,3	2749	0,8	5000,00	NMRV-P063/150	71A	4	18000

## 0,37 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
558,0	6	2,1	5,00	NMRV030	63C	2	474
372,0	8	1,6	7,50	NMRV030	63C	2	542
372,0	8	3,3	7,50	NMRV040	63C/71A	2	1044
279,0	11	1,2	10,00	NMRV030	63C	2	597
279,0	11	2,6	10,00	NMRV040	63C/71A	2	1149
276,0	11	3,2	5,00	NMRV040	71B	4	1149
188,0	16	3,5	15,00	NMRV050	71A	2	1805
186,0	16	0,8	15,00	NMRV030	63C	2	683
186,0	16	1,9	15,00	NMRV040	63C/71A	2	1315
184,0	17	2,5	7,50	NMRV040	71B	4	1315
176,0	17	2,4	5,00	NMRV040	71C	6	1331

## 0,37 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
141,0	21	2,5	20,00	NMRV050	71A	2	1987
140,0	21	1,4	20,00	NMRV040	63C/71A	2	1447
138,0	22	2,0	10,00	NMRV040	71B	4	1447
138,0	22	3,5	10,00	NMRV050	71B	4	1987
117,0	26	1,8	7,50	NMRV040	71C	6	1524
117,0	26	3,5	7,50	NMRV050	71C/80A	6	2091
113,0	26	3,7	25,00	NMRV-P063	71A	2	2797
113,0	25	2,0	25,00	NMRV050	71A	2	2140
112,0	25	1,1	25,00	NMRV040	63C/71A	2	1559
94,0	29	2,2	30,00	NMRV050	71A	2	2274
93,0	29	1,2	30,00	NMRV040	63C/71A	2	1657
92,0	32	1,4	15,00	NMRV040	71B	4	1657
92,0	32	2,5	15,00	NMRV050	71B	4	2274
88,0	33	1,4	10,00	NMRV040	71C	6	1677
88,0	34	2,7	10,00	NMRV050	71C/80A	6	2302
71,0	38	3,0	40,00	NMRV-P063	71A	2	3272
70,0	37	0,8	40,00	NMRV040	63C/71A	2	1824
70,0	37	1,6	40,00	NMRV050	63C/71A	2	2503
69,0	42	3,5	20,00	NMRV-P063	71B	4	3272
69,0	40	1,1	20,00	NMRV040	71B	4	1824
69,0	41	1,9	20,00	NMRV050	71B	4	2503
62,0	45	1,3	22,08	HA31+NMRV040	71B	4	1894
62,0	46	2,1	22,08	HA31+NMRV050	71B	4	2599
62,0	47	4,0	22,08	HW030+NMRV-P063	71B	4	3398
59,0	49	3,5	15,00	NMRV-P063	71C/80A	6	3444
59,0	48	1,1	15,00	NMRV040	71C	6	1920
59,0	48	1,9	15,00	NMRV050	71C/80A	6	2635
58,0	50	1,3	23,75	HA31+NMRV040	71B	4	1940
58,0	50	1,5	23,75	HA31+NMRV050	71B	4	2663
56,0	45	2,3	50,00	NMRV-P063	71A	2	3524
56,0	47	3,5	50,00	NMRV-P075	71A	2	4160
56,0	44	1,2	50,00	NMRV050	63C/71A	2	2696
55,0	51	2,6	25,00	NMRV-P063	71B	4	3524
55,0	49	0,8	25,00	NMRV040	71B	4	1964
55,0	49	1,4	25,00	NMRV050	71B	4	2696
54,0	53	1,2	25,50	HA31+NMRV040	71B	4	1987
54,0	53	1,4	25,50	HA31+NMRV050	71B	4	2727
48,0	61	3,3	29,00	HW030+NMRV-P063	71B	4	3721
47,0	59	1,0	29,44	HA31+NMRV040	71B	4	2084
47,0	60	1,9	29,44	HA31+NMRV050	71B	4	2861
47,0	52	1,9	60,00	NMRV-P063	71A	2	3745
47,0	54	2,9	60,00	NMRV-P075	71A	2	4421

## 0,37 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
47,0	51	1,0	60,00	NMRV050	63C/71A	2	2865
46,0	58	2,8	30,00	NMRV-P063	71B	4	3745
46,0	55	0,9	30,00	NMRV040	71B	4	2087
46,0	56	1,6	30,00	NMRV050	71B	4	2865
44,0	65	1,0	31,50	HA31+NMRV040	71B	4	2132
44,0	65	1,1	31,50	HA31+NMRV050	71B	4	2926
44,0	63	2,6	20,00	NMRV-P063	71C/80A	6	3791
44,0	61	0,8	20,00	NMRV040	71C	6	2113
44,0	62	1,3	20,00	NMRV050	71C/80A	6	2900
40,0	70	1,0	22,08	HA31+NMRV040	71C/80A	6	2200
40,0	71	1,5	22,08	HA31+NMRV050	71C/80A	6	3020
40,0	72	2,9	22,08	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	3948
40,0	72	3,9	22,08	HW030+NMRV-P075	71C	6	4659
39,0	72	0,9	35,63	HA31+NMRV040	71B	4	2221
39,0	73	1,5	35,63	HA31+NMRV050	71B	4	3049
37,0	77	0,9	23,75	HA31+NMRV040	71C/80A	6	2254
37,0	77	1,0	23,75	HA31+NMRV050	71C/80A	6	3094
36,0	77	2,6	38,67	HW030+NMRV-P063	71B	4	4095
36,0	78	3,8	38,67	HW030+NMRV-P075	71B	4	4834
35,0	82	0,8	25,50	HA31+NMRV040	71C	6	2308
35,0	82	1,0	25,50	HA31+NMRV050	71C	6	3168
35,0	76	2,0	25,00	NMRV-P063	71C/80A	6	4084
35,0	73	2,0	40,00	NMRV-P063	71B	4	4122
35,0	64	1,4	80,00	NMRV-P063	71A	2	4122
35,0	78	3,1	25,00	NMRV-P075	71C/80A	6	4820
35,0	75	3,3	40,00	NMRV-P075	71B	4	4865
35,0	67	2,1	80,00	NMRV-P075	71A	2	4865
35,0	74	1,0	25,00	NMRV050	71C/80A	6	3124
35,0	70	1,2	40,00	NMRV050	71B	4	3153
35,0	63	0,7	80,00	NMRV050	63C/71A	2	3153
34,0	82	0,8	40,91	HA31+NMRV040	71B	4	2326
34,0	83	1,3	40,91	HA31+NMRV050	71B	4	3192
31,0	83	0,7	44,17	HA31+NMRV040	71B	4	2386
31,0	84	1,4	44,17	HA31+NMRV050	71B	4	3275
31,0	85	2,4	44,17	HW030+NMRV-P063	71B	4	4281
31,0	87	3,6	44,17	HW030+NMRV-P075	71B	4	5053
30,0	90	0,7	29,44	HA31+NMRV040	71C/80A	6	2422
30,0	92	1,4	29,44	HA31+NMRV050	71C/80A	6	3324
30,0	94	2,5	29,00	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	4323
30,0	94	3,0	29,00	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	5102
29,0	92	0,7	47,50	HA31+NMRV040	71B	4	2445
29,0	94	1,4	47,50	HA31+NMRV050	71B	4	3355



## 0,37 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
29,0	94	2,3	47,50	HW030+NMRV-P063	71B	4	4386
29,0	95	3,3	47,50	HW030+NMRV-P075	71B	4	5177
29,0	86	2,1	30,00	NMRV-P063	71C/80A	6	4339
29,0	89	3,2	30,00	NMRV-P075	71C/80A	6	5122
29,0	83	1,1	30,00	NMRV050	71C/80A	6	3320
28,0	102	0,8	31,50	HA31+NMRV050	71C	6	3400
28,0	86	1,7	50,00	NMRV-P063	71B	4	4440
28,0	74	1,1	100,00	NMRV-P063	71A	2	4440
28,0	90	2,5	50,00	NMRV-P075	71B	4	5241
28,0	78	1,7	100,00	NMRV-P075	71A	2	5241
28,0	82	0,9	50,00	NMRV050	71B	4	3397
25,0	112	1,0	35,63	HA31+NMRV050	71C/80A	6	3542
25,0	108	1,2	54,55	HA31+NMRV050	71B	4	3514
24,0	110	2,0	58,00	HW030+NMRV-P063	71B	4	4688
24,0	113	3,1	58,00	HW030+NMRV-P075	71B	4	5533
23,0	108	0,9	58,89	HA31+NMRV050	71B	4	3605
23,0	119	2,0	38,67	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	4758
23,0	121	2,7	38,67	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	5616
23,0	97	1,4	60,00	NMRV-P063	71B	4	4719
23,0	101	2,1	60,00	NMRV-P075	71B	4	5569
23,0	92	0,8	60,00	NMRV050	71B	4	3610
22,0	124	1,1	63,00	HA31+NMRV050	71B	4	3687
22,0	129	0,9	40,91	HA31+NMRV050	71C	6	3709
22,0	106	1,6	40,00	NMRV-P063	71C/80A	6	4776
22,0	111	2,5	40,00	NMRV-P075	71C/80A	6	5637
22,0	103	0,9	40,00	NMRV050	71C	6	3654
21,0	134	3,8	42,00	HW040+NMRV-P090	71C	6	6388
21,0	134	3,8	42,00	HW040+NMRV-P110	71C	6	8071
20,0	128	1,0	44,17	HA31+NMRV050	71C/80A	6	3805
20,0	130	1,8	44,17	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	4974
20,0	133	2,0	44,17	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	5871
19,0	146	0,9	47,50	HA31+NMRV050	71C/80A	6	3898
19,0	131	1,0	71,25	HA31+NMRV050	71B	4	3841
19,0	146	1,7	47,50	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	5096
19,0	133	1,8	71,25	HW030+NMRV-P063	71B	4	5021
19,0	148	2,4	47,50	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	6015
19,0	137	2,7	71,25	HW030+NMRV-P075	71B	4	5926
19,0	130	3,3	50,00	NMRV-P090	80A	6	6719
18,0	155	0,9	78,75	HA31+NMRV050	71B	4	3971
18,0	140	1,6	77,33	HW030+NMRV-P063	71B	4	5160
18,0	143	2,6	77,33	HW030+NMRV-P075	71B	4	6090
18,0	145	3,5	77,63	HW040+NMRV-P090	71B	4	6747

## 0,37 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
18,0	124	1,3	50,00	NMRV-P063	71C/80A	6	5145
18,0	128	2,0	50,00	NMRV-P075	71C/80A	6	6073
17,0	152	1,6	81,82	HW030+NMRV-P063	71B	4	5258
17,0	156	2,5	81,82	HW030+NMRV-P075	71B	4	6206
17,0	119	1,0	80,00	NMRV-P063	71B	4	5193
17,0	125	1,6	80,00	NMRV-P075	71B	4	6130
16,0	152	0,7	58,89	HA31+NMRV050	80A	6	4097
16,0	142	0,8	88,33	HA31+NMRV050	71B	4	4126
16,0	168	0,8	54,55	HA31+NMRV050	71C	6	4082
16,0	144	1,5	88,33	HW030+NMRV-P063	71B	4	5394
16,0	150	2,3	88,33	HW030+NMRV-P075	71B	4	6366
16,0	160	3,7	84,00	HW040+NMRV-P090	71B	4	6927
16,0	147	2,6	60,00	NMRV-P090	80A	6	7140
15,0	172	0,8	94,50	HA31+NMRV050	71B	4	4220
15,0	168	1,5	58,00	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	5447
15,0	169	1,4	95,00	HW030+NMRV-P063	71B	4	5526
15,0	173	1,7	58,00	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	6429
15,0	174	2,3	95,00	HW030+NMRV-P075	71B	4	6523
15,0	165	3,6	93,16	HW040+NMRV-P090	71B	4	7170
15,0	142	1,1	60,00	NMRV-P063	71C/80A	6	5467
15,0	149	1,7	60,00	NMRV-P075	71C/80A	6	6453
14,0	194	0,7	63,00	HA31+NMRV050	71C	6	4283
14,0	192	3,7	63,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	6	7312
14,0	133	0,9	100,00	NMRV-P063	71B	4	5595
14,0	143	1,3	100,00	NMRV-P075	71B	4	6603
13,8	169	1,5	100,00	NMRV-P040/063	71B	4	4967
13,8	172	2,1	100,00	NMRV-P040/075	71B	4	5863
13,8	176	2,1	100,00	NMRV-P040/090	71B	4	6487
13,8	180	3,3	100,00	NMRV-P050/090	71B	4	6487
13,8	180	3,6	100,00	NMRV-P050/110	71B	4	8198
13,8	169	0,8	100,00	NMRV040/050	71B	4	3800
13,0	190	0,7	71,25	HA31+NMRV050	80A	6	4365
13,0	192	1,3	109,09	HW030+NMRV-P063	71B	4	5787
13,0	198	2,1	109,09	HW030+NMRV-P075	71B	4	6830
13,0	207	3,1	110,00	HW040+NMRV-P090	71B	4	7579
12,0	205	1,3	71,25	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	5833
12,0	216	1,2	118,13	HW030+NMRV-P063	71B	4	5942
12,0	192	2,0	116,00	HW030+NMRV-P075	71B	4	6972
12,0	211	1,5	71,25	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	6885
12,0	180	1,7	80,00	NMRV-P090	80A	6	7859
12,0	192	2,9	80,00	NMRV-P110	80A	6	9931
11,0	212	1,2	77,33	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	5995

## 0,37 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
11,0	234	1,2	81,82	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	6108
11,0	219	2,0	77,33	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7076
11,0	241	1,3	81,82	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7210
11,0	221	2,8	77,63	HW040+NMRV-P090	71C/80A	6	7839
11,0	217	3,1	126,00	HW040+NMRV-P090	71B	4	7930
11,0	170	0,8	80,00	NMRV-P063	71C/80A	6	6018
11,0	180	1,2	80,00	NMRV-P075	71C/80A	6	7103
10,0	216	1,2	88,33	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	6266
10,0	221	1,1	142,50	HW030+NMRV-P063	71B	4	6270
10,0	230	1,0	136,36	HW030+NMRV-P063	71B	4	6234
10,0	226	1,8	88,33	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7380
10,0	232	1,7	142,50	HW030+NMRV-P075	71B	4	7380
10,0	237	1,5	136,36	HW030+NMRV-P075	71B	4	7358
10,0	246	2,8	84,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	6	8048
10,0	248	2,6	137,50	HW040+NMRV-P090	71B	4	8164
10,0	253	3,8	84,00	HW040+NMRV-P110	71C	6	10169
10,0	259	3,7	137,50	HW040+NMRV-P110	71B	4	10316
9,2	238	1,1	150,00	NMRV-P040/063	71B	4	5686
9,2	245	1,7	150,00	NMRV-P040/075	71B	4	6712
9,2	251	2,1	150,00	NMRV-P040/090	71B	4	7426
9,2	257	2,6	150,00	NMRV-P050/090	71B	4	7426
9,2	260	3,6	150,00	NMRV-P050/110	71B	4	9384
9,0	258	1,0	95,00	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	6270
9,0	272	1,0	157,50	HW030+NMRV-P063	71B	4	6270
9,0	237	1,6	154,67	HW030+NMRV-P075	71B	4	7380
9,0	266	1,7	95,00	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7380
9,0	249	2,8	93,16	HW040+NMRV-P090	71C/80A	6	8180
9,0	243	2,1	155,26	HW040+NMRV-P090	71B	4	8180
9,0	255	3,6	155,26	HW040+NMRV-P110	71B	4	10320
9,0	205	1,0	100,00	NMRV-P075	71C/80A	6	7380
9,0	207	1,4	100,00	NMRV-P090	80A	6	8180
9,0	222	2,3	100,00	NMRV-P110	80A	6	10320
8,0	235	0,8	176,67	HW030+NMRV-P063	71B	4	6270
8,0	295	0,9	109,09	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	6270
8,0	252	1,0	163,64	HW030+NMRV-P063	71B	4	6270
8,0	248	1,2	176,67	HW030+NMRV-P075	71B	4	7380
8,0	292	1,5	116,00	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7380
8,0	303	1,6	109,09	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7380
8,0	264	1,6	163,64	HW030+NMRV-P075	71B	4	7380
8,0	319	2,3	110,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	6	8180
8,0	278	2,6	165,00	HW040+NMRV-P090	71B	4	8180
8,0	308	3,8	105,00	HW040+NMRV-P110	71C	6	10320

## 0,37 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
8,0	282	3,9	168,00	HW040+NMRV-P110	71B	4	10320
7,0	335	0,8	118,13	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	6270
7,0	326	0,8	196,88	HW030+NMRV-P063	71B	4	6270
7,0	336	1,2	196,88	HW030+NMRV-P075	71B	4	7380
7,0	273	1,7	186,32	HW040+NMRV-P090	71B	4	8180
7,0	330	2,3	126,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	6	8180
7,0	292	2,8	186,32	HW040+NMRV-P110	71B	4	10320
7,0	330	3,8	126,00	HW040+NMRV-P110	71C	6	10320
6,9	300	0,8	200,00	NMRV-P040/063	71B	4	6259
6,9	309	1,4	200,00	NMRV-P040/075	71B	4	7380
6,9	322	1,9	200,00	NMRV-P040/090	71B	4	8174
6,9	329	1,9	200,00	NMRV-P050/090	71B	4	8174
6,9	338	3,4	200,00	NMRV-P050/110	71B	4	10320
6,9	338	3,4	200,00	NMRV-P063/110	71B	4	10320
6,0	338	0,9	142,50	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	6270
6,0	353	0,7	136,36	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	6270
6,0	310	0,8	218,18	HW030+NMRV-P063	71B	4	6270
6,0	394	0,7	157,50	HW030+NMRV-P063	80A	6	6270
6,0	356	0,8	236,25	HW030+NMRV-P063	71B	4	6270
6,0	359	1,2	154,67	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7380
6,0	354	1,3	142,50	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7380
6,0	363	1,2	136,36	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7380
6,0	325	1,3	218,18	HW030+NMRV-P075	71B	4	7380
6,0	373	1,3	236,25	HW030+NMRV-P075	71B	4	7380
6,0	362	1,6	155,26	HW040+NMRV-P090	71C/80A	6	8180
6,0	383	1,8	137,50	HW040+NMRV-P090	71C/80A	6	8180
6,0	344	1,9	220,00	HW040+NMRV-P090	71B	4	8180
6,0	384	2,7	155,26	HW040+NMRV-P110	71C/80A	6	10320
6,0	399	2,4	137,50	HW040+NMRV-P110	71C/80A	6	10320
6,0	361	3,3	220,00	HW040+NMRV-P110	71B	4	10320
5,5	370	1,0	250,00	NMRV-P040/075	71B	4	7380
5,5	386	1,5	250,00	NMRV-P040/090	71B	4	8180
5,5	395	1,4	250,00	NMRV-P050/090	71B	4	8180
5,5	412	2,8	250,00	NMRV-P050/110	71B	4	10320
5,5	412	2,8	250,00	NMRV-P063/110	71B	4	10320
5,5	412	3,7	250,00	NMRV-P063/130	71B	4	13500
5,0	385	0,8	163,64	HW030+NMRV-P063	71C/80A	6	6270
5,0	365	0,9	176,67	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7380
5,0	404	1,2	163,64	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7380
5,0	373	1,0	272,73	HW030+NMRV-P075	71B	4	7380
5,0	355	1,4	252,00	HW040+NMRV-P090	71B	4	8180
5,0	427	2,0	165,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	6	8180

## 0,37 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
5,0	404	1,5	275,00	HW040+NMRV-P090	71B	4	8180
5,0	427	2,9	168,00	HW040+NMRV-P110	71C/80A	6	10320
5,0	380	2,3	252,00	HW040+NMRV-P110	71B	4	10320
5,0	430	2,5	275,00	HW040+NMRV-P110	71B	4	10320
4,7	405	1,3	186,32	HW040+NMRV-P090	71C/80A	6	8180
4,7	434	2,1	186,32	HW040+NMRV-P110	71C/80A	6	10320
4,6	412	1,1	300,00	NMRV-P040/075	71B	4	7380
4,6	431	1,6	300,00	NMRV-P040/090	71B	4	8180
4,6	441	1,6	300,00	NMRV-P050/090	71B	4	8180
4,6	441	2,9	300,00	NMRV-P050/110	71B	4	10320
4,6	441	2,9	300,00	NMRV-P063/110	71B	4	10320
4,6	448	3,9	300,00	NMRV-P063/130	71B	4	13500
4,5	518	0,8	196,88	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7380
4,5	443	1,2	304,55	HW040+NMRV-P090	71B	4	8180
4,5	473	2,1	304,55	HW040+NMRV-P110	71B	4	10320
4,4	459	1,0	315,00	HW030+NMRV-P075	71B	4	7380
4,2	452	1,2	330,00	HW040+NMRV-P090	71B	4	8180
4,2	484	1,9	330,00	HW040+NMRV-P110	71B	4	10320
4,0	496	0,9	218,18	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7380
4,0	526	1,5	220,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	6	8180
4,0	551	2,3	220,00	HW040+NMRV-P110	71C/80A	6	10320
3,7	576	0,8	236,25	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7380
3,6	549	1,2	383,33	HW040+NMRV-P090	71B	4	8180
3,6	588	1,6	383,33	HW040+NMRV-P110	71B	4	10320
3,5	524	0,8	393,75	HW030+NMRV-P075	71B	4	7380
3,5	533	1,0	252,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	6	8180
3,5	572	1,7	252,00	HW040+NMRV-P110	71C/80A	6	10320
3,5	506	0,8	400,00	NMRV-P040/075	71B	4	7380
3,5	532	1,1	400,00	NMRV-P040/090	71B	4	8180
3,5	545	1,1	400,00	NMRV-P050/090	71B	4	8180
3,5	571	2,1	400,00	NMRV-P050/110	71B	4	10320
3,5	571	2,1	400,00	NMRV-P063/110	71B	4	10320
3,5	571	2,9	400,00	NMRV-P063/130	71B	4	13500
3,2	566	0,7	272,73	HW030+NMRV-P075	71C/80A	6	7380
3,2	613	1,0	275,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	6	8180
3,2	622	1,0	437,50	HW040+NMRV-P090	71B	4	8180
3,2	658	1,8	275,00	HW040+NMRV-P110	71C/80A	6	10320
3,1	589	1,3	440,00	HW040+NMRV-P110	71B	4	10320
3,0	661	0,7	315,00	HW030+NMRV-P075	80A	6	7380
3,0	613	0,9	460,00	HW040+NMRV-P090	71B	4	8180
3,0	659	1,5	460,00	HW040+NMRV-P110	71B	4	10320
2,9	676	0,9	304,55	HW040+NMRV-P090	71C/80A	6	8180

## 0,37 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
2,9	725	1,6	304,55	HWO40+NMRV-P110	71C/80A	6	10320
2,8	622	0,9	500,00	NMRV-P040/090	71B	4	8180
2,8	727	0,8	500,00	NMRV-P050/090	71B	4	8180
2,8	757	1,5	500,00	NMRV-P050/110	71B	4	10320
2,8	776	1,5	500,00	NMRV-P063/110	71B	4	10320
2,8	681	2,3	500,00	NMRV-P063/130	71B	4	13500
2,8	681	3,4	500,00	NMRV-P063/150	71B	4	18000
2,7	685	0,8	330,00	HWO40+NMRV-P090	71C/80A	6	8180
2,7	736	1,4	330,00	HWO40+NMRV-P110	71C/80A	6	10320
2,6	694	0,8	525,00	HWO40+NMRV-P090	71B	4	8180
2,6	746	1,2	525,00	HWO40+NMRV-P110	71B	4	10320
2,3	841	0,8	383,33	HWO40+NMRV-P090	71C/80A	6	8180
2,3	905	1,1	383,33	HWO40+NMRV-P110	71C/80A	6	10320
2,3	803	1,0	613,33	HWO40+NMRV-P110	71B	4	10320
2,3	802	0,9	600,00	NMRV-P040/090	71B	4	8180
2,3	812	0,9	600,00	NMRV-P050/090	71B	4	8180
2,3	812	1,6	600,00	NMRV-P050/110	71B	4	10320
2,3	832	1,5	600,00	NMRV-P063/110	71B	4	10320
2,3	844	2,1	600,00	NMRV-P063/130	71B	4	13500
2,3	840	3,2	600,00	NMRV-P063/150	71B	4	18000
2,0	955	0,7	437,50	HWO40+NMRV-P090	71C	6	8180
2,0	898	0,9	440,00	HWO40+NMRV-P110	71C/80A	6	10320
2,0	910	0,9	700,00	HWO40+NMRV-P110	71B	4	10320
1,9	1010	1,0	460,00	HWO40+NMRV-P110	71C/80A	6	10320
1,8	964	0,7	750,00	NMRV-P040/090	71B	4	8180
1,8	977	0,7	750,00	NMRV-P050/090	71B	4	8180
1,8	977	1,3	750,00	NMRV-P050/110	71B	4	10320
1,8	1002	1,3	750,00	NMRV-P063/110	71B	4	10320
1,8	1017	1,7	750,00	NMRV-P063/130	71B	4	13500
1,8	986	2,4	750,00	NMRV-P063/150	71B	4	18000
1,8	907	0,7	766,67	HWO40+NMRV-P110	71B	4	10320
1,7	1146	0,8	525,00	HWO40+NMRV-P110	71C	6	10320
1,5	1111	1,1	900,00	NMRV-P050/110	71B	4	10320
1,5	1141	1,1	900,00	NMRV-P063/110	71B	4	10320
1,5	1158	1,5	900,00	NMRV-P063/130	71B	4	13500
1,5	1244	1,7	900,00	NMRV-P063/150	71B	4	18000
1,5	1154	0,7	613,33	HWO40+NMRV-P110	80A	6	10320
1,1	1380	0,9	1200,00	NMRV-P050/110	71B	4	10320
1,1	1441	0,9	1200,00	NMRV-P063/110	71B	4	10320
1,1	1462	1,2	1200,00	NMRV-P063/130	71B	4	13500
1,1	1499	1,8	1200,00	NMRV-P063/150	71B	4	18000
0,9	1623	0,8	1500,00	NMRV-P050/110	71B	4	10320

## 0,37 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
0,9	1699	0,7	1500,00	NMRV-P063/110	71B	4	10320
0,9	1725	1,0	1500,00	NMRV-P063/130	71B	4	13500
0,9	1760	1,3	1500,00	NMRV-P063/150	71B	4	18000
0,8	1946	0,9	1800,00	NMRV-P063/130	71B	4	13500
0,8	2089	1,0	1800,00	NMRV-P063/150	71B	4	18000
0,6	2519	1,1	2400,00	NMRV-P063/150	71B	4	18000
0,5	2958	0,8	3000,00	NMRV-P063/150	71B	4	18000

## 0,55 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
562,0	8	2,9	5,00	NMRV040	71B	2	912
375,0	12	2,2	7,50	NMRV040	71B	2	1044
281,0	16	1,8	10,00	NMRV040	71B	2	1149
281,0	17	3,2	10,00	NMRV050	71B	2	1577
274,0	17	2,1	5,00	NMRV040	71C	4	1149
274,0	17	4,0	5,00	NMRV050	71C	4	1577
187,0	24	1,3	15,00	NMRV040	71B	2	1315
187,0	24	2,4	15,00	NMRV050	71B	2	1805
186,0	25	3,3	5,00	NMRV050	80B	6	1827
183,0	25	1,7	7,50	NMRV040	71C	4	1315
183,0	25	3,0	7,50	NMRV050	71C/80A	4	1805
141,0	32	3,3	20,00	NMRV-P063	71B	2	2597
141,0	31	0,9	20,00	NMRV040	71B	2	1447
141,0	31	1,7	20,00	NMRV050	71B	2	1987
137,0	33	1,4	10,00	NMRV040	71C	4	1447
137,0	33	2,4	10,00	NMRV050	71C/80A	4	1987
124,0	36	2,5	7,50	NMRV050	80B	6	2091
112,0	39	2,5	25,00	NMRV-P063	71B	2	2797
112,0	37	0,7	25,00	NMRV040	71B	2	1559
112,0	38	1,3	25,00	NMRV050	71B	2	2140
94,0	44	2,7	30,00	NMRV-P063	71B	2	2973
94,0	43	0,8	30,00	NMRV040	71B	2	1657
94,0	43	1,5	30,00	NMRV050	71B	2	2274
93,0	48	3,2	10,00	NMRV-P063	80B	6	3009
93,0	48	1,9	10,00	NMRV050	80B	6	2302
91,0	48	3,1	15,00	NMRV-P063	71C/80A	4	2973
91,0	48	0,9	15,00	NMRV040	71C	4	1657
91,0	48	1,7	15,00	NMRV050	71C/80A	4	2274
70,0	57	2,0	40,00	NMRV-P063	71B	2	3272
70,0	58	3,1	40,00	NMRV-P075	71B	2	3862
70,0	55	1,1	40,00	NMRV050	71B	2	2503

## 0,55 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
69,0	63	2,3	20,00	NMRV-P063	71C/80A	4	3272
69,0	64	3,7	20,00	NMRV-P075	71C/80A	4	3862
69,0	61	0,7	20,00	NMRV040	71C	4	1824
69,0	61	1,3	20,00	NMRV050	71C/80A	4	2503
62,0	68	0,8	22,08	HA31+NMRV040	71C/80A	4	1898
62,0	69	1,4	22,08	HA31+NMRV050	71C/80A	4	2606
62,0	70	2,6	22,08	HW030+NMRV-P063	71C/80A	4	3406
62,0	70	3,7	22,08	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	4020
62,0	69	2,5	15,00	NMRV-P063	80B	6	3444
62,0	70	3,8	15,00	NMRV-P075	80B	6	4065
62,0	68	1,4	15,00	NMRV050	80B	6	2635
58,0	74	0,8	23,75	HA31+NMRV040	71C/80A	4	1945
58,0	74	1,0	23,75	HA31+NMRV050	71C/80A	4	2670
56,0	67	1,6	50,00	NMRV-P063	71B	2	3524
56,0	70	2,4	50,00	NMRV-P075	71B	2	4160
56,0	65	0,8	50,00	NMRV050	71B	2	2696
55,0	76	1,8	25,00	NMRV-P063	71C/80A	4	3524
55,0	78	2,8	25,00	NMRV-P075	71C/80A	4	4160
55,0	74	1,0	25,00	NMRV050	71C/80A	4	2696
54,0	79	0,8	25,50	HA31+NMRV040	71C	4	1992
54,0	79	0,9	25,50	HA31+NMRV050	71C	4	2734
47,0	90	1,3	29,44	HA31+NMRV050	71C/80A	4	2868
47,0	91	2,2	29,00	HW030+NMRV-P063	71C/80A	4	3730
47,0	91	3,1	29,00	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	4403
47,0	88	1,9	20,00	NMRV-P063	80B	6	3791
47,0	77	1,3	60,00	NMRV-P063	71B	2	3745
47,0	90	3,0	20,00	NMRV-P075	80B	6	4474
47,0	81	2,0	60,00	NMRV-P075	71B	2	4421
47,0	87	1,0	20,00	NMRV050	80B	6	2900
46,0	86	1,9	30,00	NMRV-P063	71C/80A	4	3745
46,0	89	2,8	30,00	NMRV-P075	71C/80A	4	4421
46,0	84	1,0	30,00	NMRV050	71C/80A	4	2865
43,0	97	0,8	31,50	HA31+NMRV050	71C	4	2933
42,0	99	1,1	22,08	HA31+NMRV050	80B	6	2965
42,0	102	2,1	22,08	HW030+NMRV-P063	80B	6	3876
42,0	101	2,8	22,08	HW030+NMRV-P075	80B	6	4574
40,0	108	3,9	23,29	HW040+NMRV-P090	80B	6	5152
40,0	108	3,9	23,29	HW040+NMRV-P110	80B	6	6510
39,0	108	0,7	23,75	HA31+NMRV050	80B	6	3038
38,0	109	1,0	35,63	HA31+NMRV050	71C/80A	4	3056
37,0	107	1,4	25,00	NMRV-P063	80B	6	4084
37,0	110	2,2	25,00	NMRV-P075	80B	6	4820



## 0,55 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
37,0	113	3,6	25,00	NMRV-P090	80B	6	5333
37,0	104	0,7	25,00	NMRV050	80B	6	3124
35,0	116	1,8	38,67	HW030+NMRV-P063	71C/80A	4	4105
35,0	117	2,5	38,67	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	4846
35,0	96	0,9	80,00	NMRV-P063	71B	2	4122
35,0	100	1,4	80,00	NMRV-P075	71B	2	4865
35,0	114	3,5	40,00	NMRV-P090	80A	4	5383
34,0	109	1,4	40,00	NMRV-P063	71C/80A	4	4122
34,0	112	2,2	40,00	NMRV-P075	71C/80A	4	4865
34,0	104	0,8	40,00	NMRV050	71C	4	3153
33,0	124	0,9	40,91	HA31+NMRV050	71C	4	3200
33,0	130	3,8	42,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	5511
33,0	130	3,8	42,00	HW040+NMRV-P110	71C/80A	4	6964
32,0	129	1,0	29,44	HA31+NMRV050	80B	6	3263
32,0	132	1,8	29,00	HW030+NMRV-P063	80B	6	4244
32,0	132	2,1	29,00	HW030+NMRV-P075	80B	6	5009
31,0	126	0,9	44,17	HA31+NMRV050	71C/80A	4	3283
31,0	128	1,6	44,17	HW030+NMRV-P063	71C/80A	4	4291
31,0	131	2,4	44,17	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	5065
31,0	120	1,5	30,00	NMRV-P063	80B	6	4339
31,0	125	2,3	30,00	NMRV-P075	80B	6	5122
31,0	129	3,8	30,00	NMRV-P090	80B	6	5667
31,0	117	0,8	30,00	NMRV050	80B	6	3320
30,0	141	3,9	31,05	HW040+NMRV-P090	80B	6	5671
30,0	141	3,9	31,05	HW040+NMRV-P110	80B	6	7165
29,0	141	0,9	47,50	HA31+NMRV050	71C/80A	4	3364
29,0	141	1,5	47,50	HW030+NMRV-P063	71C/80A	4	4397
29,0	143	2,2	47,50	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	5190
29,0	141	4,0	46,58	HW040+NMRV-P090	71C	4	5705
28,0	110	0,7	100,00	NMRV-P063	71B	2	4440
28,0	116	1,1	100,00	NMRV-P075	71B	2	5241
28,0	137	2,7	50,00	NMRV-P090	80A	4	5799
27,0	128	1,1	50,00	NMRV-P063	71C/80A	4	4440
27,0	134	1,7	50,00	NMRV-P075	71C/80A	4	5241
26,0	158	0,7	35,63	HA31+NMRV050	80B	6	3477
25,0	161	0,8	54,55	HA31+NMRV050	71C	4	3522
24,0	168	1,4	38,67	HW030+NMRV-P063	80B	6	4671
24,0	164	1,3	58,00	HW030+NMRV-P063	71C/80A	4	4699
24,0	170	1,9	38,67	HW030+NMRV-P075	80B	6	5513
24,0	169	2,1	58,00	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	5547
23,0	149	1,1	40,00	NMRV-P063	80B	6	4776
23,0	145	0,9	60,00	NMRV-P063	71C/80A	4	4719

## 0,55 kW

n <sub>2</sub> [rpm]	M <sub>2</sub> [Nm]	f <sub>s</sub>	i	Getriebe	Motor		Fr <sub>2</sub> [N]
					Baugröße	Pole	
23,0	156	1,8	40,00	NMRV-P075	80B	6	5637
23,0	152	1,4	60,00	NMRV-P075	71C/80A	4	5569
23,0	163	2,8	40,00	NMRV-P090	80B	6	6238
23,0	158	2,2	60,00	NMRV-P090	80A	4	6163
23,0	167	3,7	60,00	NMRV-P110	80A	4	7787
22,0	186	0,7	63,00	HA31+NMRV050	71C	4	3696
22,0	189	2,7	42,00	HW040+NMRV-P090	80B	6	6271
22,0	187	3,3	63,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	6309
22,0	189	2,7	42,00	HW040+NMRV-P110	80B	6	7924
21,0	180	0,7	44,17	HA31+NMRV050	80B	6	3736
21,0	182	1,3	44,17	HW030+NMRV-P063	80B	6	4883
21,0	187	1,4	44,17	HW030+NMRV-P075	80B	6	5763
20,0	205	1,2	47,50	HW030+NMRV-P063	80B	6	5003
20,0	208	1,7	47,50	HW030+NMRV-P075	80B	6	5905
20,0	202	3,2	46,58	HW040+NMRV-P090	80B	6	6491
20,0	205	3,9	46,58	HW040+NMRV-P110	80B	6	8202
19,0	199	1,2	71,25	HW030+NMRV-P063	71C/80A	4	5033
19,0	205	1,8	71,25	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	5941
19,0	175	0,9	50,00	NMRV-P063	80B	6	5145
19,0	181	1,4	50,00	NMRV-P075	80B	6	6073
19,0	195	2,2	50,00	NMRV-P090	80B	6	6719
19,0	203	3,7	50,00	NMRV-P110	80B	6	8491
18,0	209	1,0	77,33	HW030+NMRV-P063	71C/80A	4	5172
18,0	215	1,7	77,33	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	6105
18,0	218	2,4	77,63	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	6764
18,0	174	0,7	80,00	NMRV-P063	80A	4	5193
18,0	192	1,5	80,00	NMRV-P090	80A	4	6783
18,0	204	2,5	80,00	NMRV-P110	80A	4	8571
17,0	227	1,1	81,82	HW030+NMRV-P063	71C/80A	4	5270
17,0	234	1,7	81,82	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	6221
17,0	187	1,0	80,00	NMRV-P075	71C/80A	4	6130
16,0	215	1,0	88,33	HW030+NMRV-P063	71C/80A	4	5407
16,0	237	1,1	58,00	HW030+NMRV-P063	80B	6	5347
16,0	225	1,5	88,33	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	6382
16,0	243	1,2	58,00	HW030+NMRV-P075	80B	6	6311
16,0	240	2,5	84,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	6944
16,0	246	3,8	84,00	HW040+NMRV-P110	71C/80A	4	8774
16,0	200	0,8	60,00	NMRV-P063	80B	6	5467
16,0	210	1,2	60,00	NMRV-P075	80B	6	6453
16,0	220	1,7	60,00	NMRV-P090	80B	6	7140
16,0	234	2,9	60,00	NMRV-P110	80B	6	9023
15,0	247	2,4	93,16	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	7188

## 0,55 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
15,0	270	2,6	63,00	HW040+NMRV-P090	80B	6	7179
15,0	266	3,9	62,11	HW040+NMRV-P110	80B	6	9028
14,0	253	0,9	95,00	HW030+NMRV-P063	71C/80A	4	5540
14,0	260	1,5	95,00	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	6538
14,0	215	0,8	100,00	NMRV-P075	71C/80A	4	6603
14,0	225	1,2	100,00	NMRV-P090	80A	4	7306
14,0	240	2,0	100,00	NMRV-P110	80A	4	9232
13,7	252	1,0	100,00	NMRV-P040/063	71C	4	4967
13,7	255	1,4	100,00	NMRV-P040/075	71C	4	5863
13,7	261	1,4	100,00	NMRV-P040/090	71C	4	6487
13,7	268	2,2	100,00	NMRV-P050/090	71C/80A	4	6487
13,7	268	2,4	100,00	NMRV-P050/110	71C/80A	4	8198
13,0	288	0,9	71,25	HW030+NMRV-P063	80B	6	5727
13,0	288	0,9	109,09	HW030+NMRV-P063	71C/80A	4	5801
13,0	296	1,0	71,25	HW030+NMRV-P075	80B	6	6759
13,0	296	1,4	109,09	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	6847
13,0	300	3,7	105,00	HW040+NMRV-P110	71C/80A	4	9452
12,0	299	0,9	77,33	HW030+NMRV-P063	80B	6	5885
12,0	324	0,8	118,13	HW030+NMRV-P063	71C/80A	4	5957
12,0	307	1,4	77,33	HW030+NMRV-P075	80B	6	6947
12,0	288	1,3	116,00	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	6989
12,0	311	2,0	77,63	HW040+NMRV-P090	80B	6	7696
12,0	310	2,1	110,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	7597
12,0	324	3,6	77,63	HW040+NMRV-P110	80B	6	9725
12,0	253	0,9	80,00	NMRV-P075	80B	6	7103
12,0	271	1,2	80,00	NMRV-P090	80B	6	7859
12,0	289	2,0	80,00	NMRV-P110	80B	6	9931
11,0	304	0,8	88,33	HW030+NMRV-P063	80B	6	6152
11,0	330	0,9	81,82	HW030+NMRV-P063	80B	6	5997
11,0	318	1,3	88,33	HW030+NMRV-P075	80B	6	7261
11,0	339	1,0	81,82	HW030+NMRV-P075	80B	6	7078
11,0	346	2,0	84,00	HW040+NMRV-P090	80B	6	7901
11,0	324	2,0	126,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	7949
11,0	355	2,7	84,00	HW040+NMRV-P110	80B	6	9984
11,0	326	3,6	126,00	HW040+NMRV-P110	71C/80A	4	10044
10,0	363	0,7	95,00	HW030+NMRV-P063	80B	6	6270
10,0	332	0,8	142,50	HW030+NMRV-P063	71C/80A	4	6270
10,0	374	1,2	95,00	HW030+NMRV-P075	80B	6	7380
10,0	348	1,2	142,50	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	7380
10,0	355	1,0	136,36	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	7376
10,0	350	2,0	93,16	HW040+NMRV-P090	80B	6	8178
10,0	372	1,7	137,50	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	8180

## 0,55 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
10,0	351	3,6	93,16	HW040+NMRV-P110	80B	6	10320
10,0	387	2,4	137,50	HW040+NMRV-P110	71C/80A	4	10320
9,1	354	0,7	150,00	NMRV-P040/063	71C	4	5686
9,1	364	1,2	150,00	NMRV-P040/075	71C	4	6712
9,1	373	1,4	150,00	NMRV-P040/090	71C	4	7426
9,1	382	1,7	150,00	NMRV-P050/090	71C/80A	4	7426
9,1	387	2,4	150,00	NMRV-P050/110	71C/80A	4	9384
9,1	387	3,1	150,00	NMRV-P063/110	71C/80A	4	9384
9,0	369	0,7	163,64	HW030+NMRV-P063	80A	4	6270
9,0	355	1,0	154,67	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	7380
9,0	427	1,1	109,09	HW030+NMRV-P075	80B	6	7380
9,0	364	1,4	155,26	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	8180
9,0	382	2,4	155,26	HW040+NMRV-P110	71C/80A	4	10320
9,0	433	2,7	105,00	HW040+NMRV-P110	80B	6	10320
9,0	311	0,9	100,00	NMRV-P090	80B	6	8180
9,0	333	1,5	100,00	NMRV-P110	80B	6	10320
8,0	410	1,1	116,00	HW030+NMRV-P075	80B	6	7380
8,0	395	1,1	163,64	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	7380
8,0	371	0,8	176,67	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	7380
8,0	449	1,7	110,00	HW040+NMRV-P090	80B	6	8180
8,0	417	1,7	165,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	8180
8,0	423	2,6	168,00	HW040+NMRV-P110	71C/80A	4	10320
7,0	498	0,9	142,50	HW030+NMRV-P075	80B	6	7380
7,0	511	0,8	136,36	HW030+NMRV-P075	80B	6	7380
7,0	502	0,8	196,88	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	7380
7,0	409	1,1	186,32	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	8180
7,0	464	1,7	126,00	HW040+NMRV-P090	80B	6	8180
7,0	539	1,3	137,50	HW040+NMRV-P090	80B	6	8180
7,0	437	1,9	186,32	HW040+NMRV-P110	71C/80A	4	10320
7,0	464	2,7	126,00	HW040+NMRV-P110	80B	6	10320
7,0	561	1,7	137,50	HW040+NMRV-P110	80B	6	10320
6,8	459	0,9	200,00	NMRV-P040/075	71C	4	7380
6,8	478	1,3	200,00	NMRV-P040/090	71C	4	8174
6,8	490	1,2	200,00	NMRV-P050/090	71C/80A	4	8174
6,8	503	2,3	200,00	NMRV-P050/110	71C/80A	4	10320
6,8	503	2,3	200,00	NMRV-P063/110	71C/80A	4	10320
6,8	503	3,2	200,00	NMRV-P063/130	71C/80A	4	13500
6,0	505	0,8	154,67	HW030+NMRV-P075	80B	6	7380
6,0	569	0,9	163,64	HW030+NMRV-P075	80B	6	7380
6,0	486	0,8	218,18	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	7380
6,0	559	0,9	236,25	HW030+NMRV-P075	71C/80A	4	7380
6,0	509	1,1	155,26	HW040+NMRV-P090	80B	6	8180

## 0,55 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
6,0	600	1,4	165,00	HW040+NMRV-P090	80B	6	8180
6,0	515	1,3	220,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	8180
6,0	540	1,9	155,26	HW040+NMRV-P110	80B	6	10320
6,0	601	2,0	168,00	HW040+NMRV-P110	80B	6	10320
6,0	541	2,2	220,00	HW040+NMRV-P110	71C/80A	4	10320
5,5	574	1,0	250,00	NMRV-P040/090	71C	4	8180
5,5	588	1,0	250,00	NMRV-P050/090	71C/80A	4	8180
5,5	612	1,9	250,00	NMRV-P050/110	71C/80A	4	10320
5,5	612	1,9	250,00	NMRV-P063/110	71C/80A	4	10320
5,5	612	2,5	250,00	NMRV-P063/130	71C/80A	4	13500
5,5	612	3,3	250,00	NMRV-P063/150	71C/80A	4	18000
5,0	604	1,0	275,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	8180
5,0	570	0,9	186,32	HW040+NMRV-P090	80B	6	8180
5,0	531	0,9	252,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	8180
5,0	610	1,5	186,32	HW040+NMRV-P110	80B	6	10320
5,0	569	1,6	252,00	HW040+NMRV-P110	71C/80A	4	10320
5,0	643	1,7	275,00	HW040+NMRV-P110	71C/80A	4	10320
4,6	612	0,7	300,00	NMRV-P040/075	71C	4	7380
4,6	641	1,1	300,00	NMRV-P040/090	71C	4	8180
4,6	656	1,1	300,00	NMRV-P050/090	71C/80A	4	8180
4,6	656	1,9	300,00	NMRV-P050/110	71C/80A	4	10320
4,6	656	1,9	300,00	NMRV-P063/110	71C/80A	4	10320
4,6	666	2,6	300,00	NMRV-P063/130	71C/80A	4	13500
4,6	728	3,2	300,00	NMRV-P063/150	71C/80A	4	18000
4,5	664	0,8	304,55	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	8180
4,5	708	1,4	304,55	HW040+NMRV-P110	71C/80A	4	10320
4,2	740	1,0	220,00	HW040+NMRV-P090	80B	6	8180
4,2	676	0,8	330,00	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	8180
4,2	775	1,6	220,00	HW040+NMRV-P110	80B	6	10320
4,2	725	1,3	330,00	HW040+NMRV-P110	71C/80A	4	10320
3,7	749	0,7	252,00	HW040+NMRV-P090	80B	6	8180
3,7	805	1,2	252,00	HW040+NMRV-P110	80B	6	10320
3,6	822	0,8	383,33	HW040+NMRV-P090	71C/80A	4	8180
3,6	880	1,1	383,33	HW040+NMRV-P110	71C/80A	4	10320
3,4	791	0,8	400,00	NMRV-P040/090	71C	4	8180
3,4	809	0,8	400,00	NMRV-P050/090	71C/80A	4	8180
3,4	849	1,4	400,00	NMRV-P050/110	71C/80A	4	10320
3,4	849	1,4	400,00	NMRV-P063/110	71C/80A	4	10320
3,4	849	1,9	400,00	NMRV-P063/130	71C/80A	4	13500
3,4	862	3,1	400,00	NMRV-P063/150	71C/80A	4	18000
3,4	863	0,7	275,00	HW040+NMRV-P090	80B	6	8180
3,4	925	1,3	275,00	HW040+NMRV-P110	80B	6	10320

## 0,55 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
3,1	882	0,9	440,00	HWO40+NMRV-P110	71C/80A	4	10320
3,1	1020	1,1	304,55	HWO40+NMRV-P110	80B	6	10320
3,0	986	1,0	460,00	HWO40+NMRV-P110	71C/80A	4	10320
2,8	1035	1,0	330,00	HWO40+NMRV-P110	80B	6	10320
2,7	1126	1,0	500,00	NMRV-P050/110	71C/80A	4	10320
2,7	1154	1,0	500,00	NMRV-P063/110	71C/80A	4	10320
2,7	1012	1,5	500,00	NMRV-P063/130	71C/80A	4	13500
2,7	1012	2,3	500,00	NMRV-P063/150	71C/80A	4	18000
2,6	1117	0,8	525,00	HWO40+NMRV-P110	71C	4	10320
2,4	1273	0,8	383,33	HWO40+NMRV-P110	80B	6	10320
2,3	1207	1,0	600,00	NMRV-P050/110	71C/80A	4	10320
2,3	1237	1,0	600,00	NMRV-P063/110	71C/80A	4	10320
2,3	1255	1,4	600,00	NMRV-P063/130	71C/80A	4	13500
2,3	1248	2,1	600,00	NMRV-P063/150	71C/80A	4	18000
2,0	1420	0,7	460,00	HWO40+NMRV-P110	80B	6	10320
1,8	1452	0,9	750,00	NMRV-P050/110	71C/80A	4	10320
1,8	1489	0,8	750,00	NMRV-P063/110	71C/80A	4	10320
1,8	1512	1,2	750,00	NMRV-P063/130	71C/80A	4	13500
1,8	1465	1,6	750,00	NMRV-P063/150	71C/80A	4	18000
1,5	1651	0,8	900,00	NMRV-P050/110	71C/80A	4	10320
1,5	1697	0,7	900,00	NMRV-P063/110	71C/80A	4	10320
1,5	1722	1,0	900,00	NMRV-P063/130	71C/80A	4	13500
1,5	1849	1,1	900,00	NMRV-P063/150	71C/80A	4	18000
1,1	2174	0,8	1200,00	NMRV-P063/130	71C/80A	4	13500
1,1	2229	1,2	1200,00	NMRV-P063/150	71C/80A	4	18000
0,9	2617	0,9	1500,00	NMRV-P063/150	71C/80A	4	18000
0,6	3744	0,7	2400,00	NMRV-P063/150	71C/80A	4	18000

## 0,75 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
560,0	12	2,1	5,00	NMRV040	71C <sup>(1)</sup>	2	912
560,0	12	3,9	5,00	NMRV050	71C/80A	2	1251
373,0	17	1,6	7,50	NMRV040	71C <sup>(1)</sup>	2	1044
373,0	17	3,0	7,50	NMRV050	71C/80A	2	1433
280,0	23	1,3	10,00	NMRV040	71C <sup>(1)</sup>	2	1149
280,0	23	3,0	5,00	NMRV050	80B	4	1577
280,0	23	2,4	10,00	NMRV050	71C/80A	2	1577
187,0	34	3,7	7,50	NMRV-P063	80B	4	2359
187,0	33	3,3	15,00	NMRV-P063	71C/80A	2	2359
187,0	33	1,0	15,00	NMRV040	71C <sup>(1)</sup>	2	1315
187,0	34	2,3	7,50	NMRV050	80B	4	1805

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)

## 0,75 kW

n <sub>2</sub> [rpm]	M <sub>2</sub> [Nm]	f <sub>s</sub>	i	Getriebe	Motor		Fr <sub>2</sub> [N]
					Baugröße	Pole	
187,0	33	1,7	15,00	NMRV050	71C/80A	2	1805
184,0	34	2,4	5,00	NMRV050	80C	6	1827
140,0	45	3,0	10,00	NMRV-P063	80B	4	2597
140,0	43	2,4	20,00	NMRV-P063	71C/80A	2	2597
140,0	44	3,9	20,00	NMRV-P075	71C/80A	2	3065
140,0	45	1,8	10,00	NMRV050	80B	4	1987
140,0	42	1,2	20,00	NMRV050	71C/80A	2	1987
123,0	51	2,9	7,50	NMRV-P063	80C/90S	6	2734
123,0	50	1,8	7,50	NMRV050	80C	6	2091
112,0	53	1,8	25,00	NMRV-P063	71C/80A	2	2797
112,0	54	3,0	25,00	NMRV-P075	71C/80A	2	3302
112,0	52	1,0	25,00	NMRV050	71C/80A	2	2140
93,0	64	2,3	15,00	NMRV-P063	80B	4	2973
93,0	61	2,0	30,00	NMRV-P063	71C/80A	2	2973
93,0	66	3,5	15,00	NMRV-P075	80B	4	3509
93,0	62	3,0	30,00	NMRV-P075	71C/80A	2	3509
93,0	64	1,3	15,00	NMRV050	80B	4	2274
93,0	59	1,1	30,00	NMRV050	71C/80A	2	2274
92,0	66	2,3	10,00	NMRV-P063	80C/90S	6	3009
92,0	67	3,4	10,00	NMRV-P075	80C/90S	6	3551
92,0	66	1,4	10,00	NMRV050	80C	6	2302
70,0	84	1,7	20,00	NMRV-P063	80B	4	3272
70,0	78	1,4	40,00	NMRV-P063	71C/80A	2	3272
70,0	85	2,8	20,00	NMRV-P075	80B	4	3862
70,0	80	2,3	40,00	NMRV-P075	71C/80A	2	3862
70,0	82	3,4	40,00	NMRV-P090	80A	2	4273
70,0	82	1,0	20,00	NMRV050	80B	4	2503
70,0	76	0,8	40,00	NMRV050	71C <sup>(1)</sup>	2	2503
63,0	92	1,1	22,08	HA31+NMRV050	80B	4	2587
63,0	94	2,0	22,08	HW030+NMRV-P063	80B	4	3382
63,0	93	2,8	22,08	HW030+NMRV-P075	80B	4	3991
61,0	96	1,8	15,00	NMRV-P063	80C/90S	6	3444
61,0	97	2,7	15,00	NMRV-P075	80C/90S	6	4065
61,0	93	1,0	15,00	NMRV050	80C	6	2635
59,0	99	0,7	23,75	HA31+NMRV050	80B	4	2650
56,0	101	1,3	25,00	NMRV-P063	80B	4	3524
56,0	92	1,1	50,00	NMRV-P063	71C/80A	2	3524
56,0	104	2,1	25,00	NMRV-P075	80B	4	4160
56,0	96	1,7	50,00	NMRV-P075	71C/80A	2	4160
56,0	106	3,5	25,00	NMRV-P090	80B	4	4603
56,0	98	2,7	50,00	NMRV-P090	80A	2	4603
56,0	98	0,7	25,00	NMRV050	80B	4	2696

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)

## 0,75 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
48,0	119	1,0	29,44	HA31+NMRV050	80B	4	2847
48,0	122	1,7	29,00	HW030+NMRV-P063	80B	4	3703
48,0	121	2,3	29,00	HW030+NMRV-P075	80B	4	4371
47,0	115	1,4	30,00	NMRV-P063	80B	4	3745
47,0	106	0,9	60,00	NMRV-P063	71C/80A	2	3745
47,0	118	2,1	30,00	NMRV-P075	80B	4	4421
47,0	111	1,4	60,00	NMRV-P075	71C/80A	2	4421
47,0	121	3,6	30,00	NMRV-P090	80B	4	4891
47,0	115	2,1	60,00	NMRV-P090	80A	2	4891
47,0	119	4,0	60,00	NMRV-P110	80A <sup>(1)</sup>	2	6181
47,0	112	0,8	30,00	NMRV050	80B	4	2865
46,0	121	1,3	20,00	NMRV-P063	80C/90S	6	3791
46,0	125	2,2	20,00	NMRV-P075	80C/90S	6	4474
46,0	128	3,4	20,00	NMRV-P090	80C/90S	6	4951
45,0	130	3,8	31,05	HW040+NMRV-P090	80B	4	4948
42,0	137	0,8	22,08	HA31+NMRV050	80C	6	2976
42,0	140	1,5	22,08	HW030+NMRV-P063	80C	6	3890
42,0	140	2,0	22,08	HW030+NMRV-P075	80C	6	4591
40,0	149	2,9	23,29	HW040+NMRV-P090	80C/90S	6	5171
40,0	149	2,9	23,29	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	6534
39,0	145	0,7	35,63	HA31+NMRV050	80B	4	3034
37,0	148	1,0	25,00	NMRV-P063	80C/90S	6	4084
37,0	152	1,6	25,00	NMRV-P075	80C/90S	6	4820
37,0	156	2,6	25,00	NMRV-P090	80C/90S	6	5333
36,0	155	1,3	38,67	HW030+NMRV-P063	80B	4	4076
36,0	157	1,9	38,67	HW030+NMRV-P075	80B	4	4811
35,0	145	1,0	40,00	NMRV-P063	80B	4	4122
35,0	149	1,6	40,00	NMRV-P075	80B	4	4865
35,0	137	1,0	80,00	NMRV-P075	71C/80A	2	4865
35,0	156	2,5	40,00	NMRV-P090	80B	4	5383
35,0	143	1,6	80,00	NMRV-P090	80A	2	5383
35,0	151	2,6	80,00	NMRV-P110	80A	2	6803
33,0	163	0,7	44,17	HA31+NMRV050	80B	4	3229
33,0	174	2,8	42,00	HW040+NMRV-P090	80B	4	5472
33,0	174	2,8	42,00	HW040+NMRV-P110	80B	4	6914
32,0	170	1,2	44,17	HW030+NMRV-P063	80B	4	4260
32,0	182	1,3	29,00	HW030+NMRV-P063	80C	6	4259
32,0	175	1,8	44,17	HW030+NMRV-P075	80B	4	5029
32,0	182	1,5	29,00	HW030+NMRV-P075	80C	6	5027
31,0	178	0,7	29,44	HA31+NMRV050	80C	6	3275
31,0	166	1,1	30,00	NMRV-P063	80C/90S	6	4339
31,0	173	1,6	30,00	NMRV-P075	80C/90S	6	5122

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)



## 0,75 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
31,0	178	2,7	30,00	NMRV-P090	80C/90S	6	5667
30,0	185	0,7	47,50	HA31+NMRV050	80B	4	3316
30,0	194	2,9	31,05	HW040+NMRV-P090	80C/90S	6	5691
30,0	188	3,0	46,58	HW040+NMRV-P090	80B	4	5664
30,0	194	2,9	31,05	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	7191
29,0	188	1,1	47,50	HW030+NMRV-P063	80B	4	4365
29,0	191	1,7	47,50	HW030+NMRV-P075	80B	4	5152
28,0	171	0,8	50,00	NMRV-P063	80B	4	4440
28,0	179	1,3	50,00	NMRV-P075	80B	4	5241
28,0	159	0,8	100,00	NMRV-P075	71C/80A	2	5241
28,0	187	2,0	50,00	NMRV-P090	80B	4	5799
28,0	168	1,2	100,00	NMRV-P090	80A	2	5799
28,0	194	3,4	50,00	NMRV-P110	80B	4	7328
28,0	178	2,1	100,00	NMRV-P110	80A	2	7328
24,0	232	1,0	38,67	HW030+NMRV-P063	80C	6	4688
24,0	219	1,0	58,00	HW030+NMRV-P063	80B	4	4666
24,0	235	1,4	38,67	HW030+NMRV-P075	80C	6	5533
24,0	225	1,6	58,00	HW030+NMRV-P075	80B	4	5507
24,0	189	0,7	60,00	NMRV-P063	80B	4	4719
23,0	248	3,7	62,11	HW040+NMRV-P110	80B	4	7877
23,0	206	0,8	40,00	NMRV-P063	80C/90S	6	4776
23,0	215	1,3	40,00	NMRV-P075	80C/90S	6	5637
23,0	203	1,1	60,00	NMRV-P075	80B	4	5569
23,0	224	2,0	40,00	NMRV-P090	80C/90S	6	6238
23,0	215	1,6	60,00	NMRV-P090	80B	4	6163
23,0	234	3,4	40,00	NMRV-P110	80C/90S	6	7882
23,0	227	2,7	60,00	NMRV-P110	80B	4	7787
22,0	261	1,9	42,00	HW040+NMRV-P090	80C/90S	6	6294
22,0	249	2,5	63,00	HW040+NMRV-P090	80B	4	6264
22,0	261	1,9	42,00	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	7953
21,0	252	0,9	44,17	HW030+NMRV-P063	80C	6	4900
21,0	258	1,0	44,17	HW030+NMRV-P075	80C	6	5784
20,0	266	0,9	71,25	HW030+NMRV-P063	80B	4	4997
20,0	273	1,4	71,25	HW030+NMRV-P075	80B	4	5898
20,0	279	2,3	46,58	HW040+NMRV-P090	80C/90S	6	6515
20,0	282	2,9	46,58	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	8232
19,0	283	0,9	47,50	HW030+NMRV-P063	80C	6	5021
19,0	287	1,2	47,50	HW030+NMRV-P075	80C	6	5926
18,0	279	0,8	77,33	HW030+NMRV-P063	80B	4	5135
18,0	287	1,3	77,33	HW030+NMRV-P075	80B	4	6061
18,0	290	1,8	77,63	HW040+NMRV-P090	80B	4	6715
18,0	302	3,2	77,63	HW040+NMRV-P110	80B	4	8485

## 0,75 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
18,0	249	1,0	50,00	NMRV-P075	80C/90S	6	6073
18,0	250	0,8	80,00	NMRV-P075	80B	4	6130
18,0	269	1,6	50,00	NMRV-P090	80C/90S	6	6719
18,0	262	1,1	80,00	NMRV-P090	80B	4	6783
18,0	280	2,7	50,00	NMRV-P110	80C/90S	6	8491
18,0	278	1,9	80,00	NMRV-P110	80B	4	8571
17,0	304	0,8	81,82	HW030+NMRV-P063	80B	4	5233
17,0	312	1,3	81,82	HW030+NMRV-P075	80B	4	6176
17,0	320	1,8	84,00	HW040+NMRV-P090	80B	4	6894
17,0	328	2,8	84,00	HW040+NMRV-P110	80B	4	8711
16,0	288	0,8	88,33	HW030+NMRV-P063	80B	4	5368
16,0	326	0,8	58,00	HW030+NMRV-P063	80C	6	5366
16,0	301	1,1	88,33	HW030+NMRV-P075	80B	4	6336
16,0	335	0,9	58,00	HW030+NMRV-P075	80C	6	6334
15,0	337	0,7	95,00	HW030+NMRV-P063	80B	4	5500
15,0	347	1,2	95,00	HW030+NMRV-P075	80B	4	6491
15,0	329	1,8	93,16	HW040+NMRV-P090	80B	4	7136
15,0	372	1,9	63,00	HW040+NMRV-P090	80C/90S	6	7204
15,0	367	2,9	62,11	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	9060
15,0	333	3,1	93,16	HW040+NMRV-P110	80B	4	9017
15,0	290	0,9	60,00	NMRV-P075	80C/90S	6	6453
15,0	304	1,3	60,00	NMRV-P090	80C/90S	6	7140
15,0	322	2,1	60,00	NMRV-P110	80C/90S	6	9023
14,3	365	1,6	100,00	NMRV-P050/090	80B	4	6487
14,3	365	1,8	100,00	NMRV-P050/110	80B	4	8198
14,3	365	3,0	100,00	NMRV-P063/110	80B	4	8198
14,3	369	3,0	100,00	NMRV-P063/130	80B	4	10722
14,0	307	0,9	100,00	NMRV-P090	80B	4	7306
14,0	327	1,5	100,00	NMRV-P110	80B	4	9232
13,0	408	0,8	71,25	HW030+NMRV-P075	80C	6	6784
13,0	395	1,1	109,09	HW030+NMRV-P075	80B	4	6798
13,0	413	1,6	110,00	HW040+NMRV-P090	80B	4	7542
13,0	400	2,8	105,00	HW040+NMRV-P110	80B	4	9384
12,0	424	1,0	77,33	HW030+NMRV-P075	80C	6	6972
12,0	384	1,0	116,00	HW030+NMRV-P075	80B	4	6938
12,0	429	1,4	77,63	HW040+NMRV-P090	80C/90S	6	7724
12,0	447	2,6	77,63	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	9760
12,0	374	0,8	80,00	NMRV-P090	80C/90S	6	7859
12,0	399	1,4	80,00	NMRV-P110	80C/90S	6	9931
12,0	405	2,1	80,00	NMRV130	90S	6	12989
11,0	477	1,4	84,00	HW040+NMRV-P090	80C/90S	6	7930
11,0	433	1,5	126,00	HW040+NMRV-P090	80B	4	7892

## 0,75 kW

n <sub>2</sub> [rpm]	M <sub>2</sub> [Nm]	f <sub>s</sub>	i	Getriebe	Motor		Fr <sub>2</sub> [N]
					Baugröße	Pole	
11,0	490	1,9	84,00	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	10020
11,0	436	2,7	126,00	HW040+NMRV-P110	80B	4	9972
10,0	439	0,9	88,33	HW030+NMRV-P075	80C	6	7288
10,0	515	0,9	95,00	HW030+NMRV-P075	80C	6	7380
10,0	464	0,9	142,50	HW030+NMRV-P075	80B	4	7380
10,0	473	0,7	136,36	HW030+NMRV-P075	80B	4	7323
10,0	482	1,4	93,16	HW040+NMRV-P090	80C/90S	6	8180
10,0	496	1,3	137,50	HW040+NMRV-P090	80B	4	8125
10,0	484	2,6	93,16	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	10320
10,0	517	1,8	137,50	HW040+NMRV-P110	80B	4	10266
9,5	521	1,3	150,00	NMRV-P050/090	80B	4	7426
9,5	527	1,8	150,00	NMRV-P050/110	80B	4	9384
9,5	527	2,3	150,00	NMRV-P063/110	80B	4	9384
9,5	521	3,0	150,00	NMRV-P063/130	80B	4	12274
9,5	526	3,7	150,00	NMRV-P063/150	80B	4	18000
9,0	474	0,8	154,67	HW030+NMRV-P075	80B	4	7380
9,0	527	0,8	163,64	HW030+NMRV-P075	80B	4	7380
9,0	486	1,1	155,26	HW040+NMRV-P090	80B	4	8180
9,0	510	1,8	155,26	HW040+NMRV-P110	80B	4	10320
9,0	596	1,9	105,00	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	10320
9,0	459	1,1	100,00	NMRV-P110	80C/90S	6	10320
9,0	467	1,7	100,00	NMRV130	90S	6	13500
8,0	565	0,8	116,00	HW030+NMRV-P075	80C	6	7380
8,0	588	0,8	109,09	HW030+NMRV-P075	80C	6	7380
8,0	546	0,8	186,32	HW040+NMRV-P090	80B	4	8180
8,0	619	1,2	110,00	HW040+NMRV-P090	80C/90S	6	8180
8,0	556	1,3	165,00	HW040+NMRV-P090	80B	4	8180
8,0	583	1,4	186,32	HW040+NMRV-P110	80B	4	10320
8,0	564	1,9	168,00	HW040+NMRV-P110	80B	4	10320
7,2	668	0,9	200,00	NMRV-P050/090	80B	4	8174
7,2	685	1,7	200,00	NMRV-P050/110	80B	4	10320
7,2	685	1,7	200,00	NMRV-P063/110	80B	4	10320
7,2	685	2,3	200,00	NMRV-P063/130	80B	4	13500
7,2	685	3,0	200,00	NMRV-P063/150	80B	4	18000
7,0	743	0,9	137,50	HW040+NMRV-P090	80C/90S	6	8180
7,0	640	1,2	126,00	HW040+NMRV-P090	80C/90S	6	8180
7,0	640	1,9	126,00	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	10320
7,0	774	1,3	137,50	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	10320
6,0	827	1,0	165,00	HW040+NMRV-P090	80C/90S	6	8180
6,0	687	1,0	220,00	HW040+NMRV-P090	80B	4	8180
6,0	701	0,8	155,26	HW040+NMRV-P090	80C/90S	6	8180
6,0	709	0,7	252,00	HW040+NMRV-P090	80B	4	8180

## 0,75 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
6,0	745	1,4	155,26	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	10320
6,0	759	1,2	252,00	HW040+NMRV-P110	80B	4	10320
6,0	722	1,6	220,00	HW040+NMRV-P110	80B	4	10320
5,7	801	0,7	250,00	NMRV-P050/090	80B	4	8180
5,7	835	1,4	250,00	NMRV-P050/110	80B	4	10320
5,7	835	1,4	250,00	NMRV-P063/110	80B	4	10320
5,7	835	1,8	250,00	NMRV-P063/130	80B	4	13500
5,7	835	2,5	250,00	NMRV-P063/150	80B	4	18000
5,0	806	0,7	275,00	HW040+NMRV-P090	80B	4	8180
5,0	828	1,5	168,00	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	10320
5,0	859	1,3	275,00	HW040+NMRV-P110	80B	4	10320
4,9	841	1,1	186,32	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	10320
4,8	895	0,8	300,00	NMRV-P050/090	80B	4	8180
4,8	895	1,4	300,00	NMRV-P050/110	80B	4	10320
4,8	895	1,4	300,00	NMRV-P063/110	80B	4	10320
4,8	908	1,9	300,00	NMRV-P063/130	80B	4	13500
4,8	993	2,3	300,00	NMRV-P063/150	80B	4	18000
4,6	945	1,0	304,55	HW040+NMRV-P110	80B	4	10320
4,2	1020	0,8	220,00	HW040+NMRV-P090	80C/90S	6	8180
4,2	1068	1,2	220,00	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	10320
4,2	968	1,0	330,00	HW040+NMRV-P110	80B	4	10320
3,7	1109	0,9	252,00	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	10320
3,7	1174	0,8	383,33	HW040+NMRV-P110	80B	4	10320
3,6	1157	1,0	400,00	NMRV-P050/110	80B	4	10320
3,6	1157	1,0	400,00	NMRV-P063/110	80B	4	10320
3,6	1157	1,4	400,00	NMRV-P063/130	80B	4	13500
3,6	1175	2,3	400,00	NMRV-P063/150	80B	4	18000
3,3	1275	0,9	275,00	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	10320
3,0	1406	0,8	304,55	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	10320
3,0	1316	0,8	460,00	HW040+NMRV-P110	80B	4	10320
2,9	1535	0,8	500,00	NMRV-P050/110	80B	4	10320
2,9	1573	0,7	500,00	NMRV-P063/110	80B	4	10320
2,9	1380	1,1	500,00	NMRV-P063/130	80B	4	13500
2,9	1380	1,7	500,00	NMRV-P063/150	80B	4	18000
2,8	1427	0,7	330,00	HW040+NMRV-P110	80C/90S	6	10320
2,4	1645	0,8	600,00	NMRV-P050/110	80B	4	10320
2,4	1686	0,8	600,00	NMRV-P063/110	80B	4	10320
2,4	1712	1,0	600,00	NMRV-P063/130	80B	4	13500
2,4	1702	1,6	600,00	NMRV-P063/150	80B	4	18000
1,9	2061	0,9	750,00	NMRV-P063/130	80B	4	13500
1,9	1998	1,2	750,00	NMRV-P063/150	80B	4	18000
1,6	2348	0,7	900,00	NMRV-P063/130	80B	4	13500

0,75 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
1,6	2521	0,8	900,00	NMRV-P063/150	80B	4	18000
1,2	3039	0,9	1200,00	NMRV-P063/150	80B	4	18000

0,92 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
280,0	28	2,4	5,00	NMRV050	80C <sup>(1)</sup>	4	1577
187,0	42	3,1	7,50	NMRV-P063	80C <sup>(1)</sup>	4	2359
187,0	41	1,9	7,50	NMRV050	80C <sup>(1)</sup>	4	1805
140,0	55	2,5	10,00	NMRV-P063	80C <sup>(1)</sup>	4	2597
140,0	55	3,6	10,00	NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	3065
140,0	55	1,4	10,00	NMRV050	80C <sup>(1)</sup>	4	1987
93,0	79	1,9	15,00	NMRV-P063	80C <sup>(1)</sup>	4	2973
93,0	81	2,8	15,00	NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	3509
93,0	78	1,0	15,00	NMRV050	80C <sup>(1)</sup>	4	2274
70,0	103	1,4	20,00	NMRV-P063	80C <sup>(1)</sup>	4	3272
70,0	104	2,3	20,00	NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	3862
70,0	107	3,7	20,00	NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	4273
70,0	100	0,8	20,00	NMRV050	80C <sup>(1)</sup>	4	2503
63,0	113	0,9	22,08	HA31+NMRV050	80C <sup>(1)</sup>	4	2587
63,0	115	1,6	22,08	HW030+NMRV-P063	80C <sup>(1)</sup>	4	3382
63,0	114	2,3	22,08	HW030+NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	3991
60,0	121	3,4	23,29	HW040+NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	4495
60,0	123	3,4	23,29	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	5680
56,0	124	1,1	25,00	NMRV-P063	80C <sup>(1)</sup>	4	3524
56,0	127	1,7	25,00	NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	4160
56,0	130	2,9	25,00	NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	4603
48,0	147	0,8	29,44	HA31+NMRV050	80C <sup>(1)</sup>	4	2847
48,0	149	1,4	29,00	HW030+NMRV-P063	80C <sup>(1)</sup>	4	3703
48,0	148	1,9	29,00	HW030+NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	4371
47,0	141	1,1	30,00	NMRV-P063	80C <sup>(1)</sup>	4	3745
47,0	145	1,7	30,00	NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	4421
47,0	149	2,9	30,00	NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	4891
45,0	160	3,1	31,05	HW040+NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	4948
45,0	160	3,4	31,05	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	6252
36,0	190	1,1	38,67	HW030+NMRV-P063	80C <sup>(1)</sup>	4	4076
36,0	192	1,5	38,67	HW030+NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	4811
35,0	178	0,8	40,00	NMRV-P063	80C <sup>(1)</sup>	4	4122
35,0	183	1,3	40,00	NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	4865
35,0	191	2,1	40,00	NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	5383
35,0	198	3,5	40,00	NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	6803
33,0	213	2,3	42,00	HW040+NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	5472

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)

## 0,92 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
33,0	213	2,3	42,00	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	6914
32,0	209	1,0	44,17	HW030+NMRV-P063	80C <sup>(1)</sup>	4	4260
32,0	214	1,5	44,17	HW030+NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	5029
30,0	231	2,4	46,58	HW040+NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	5664
30,0	233	3,4	46,58	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	7157
29,0	231	0,9	47,50	HW030+NMRV-P063	80C <sup>(1)</sup>	4	4365
29,0	234	1,4	47,50	HW030+NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	5152
28,0	220	1,0	50,00	NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	5241
28,0	229	1,6	50,00	NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	5799
28,0	238	2,8	50,00	NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	7328
24,0	269	0,8	58,00	HW030+NMRV-P063	80C <sup>(1)</sup>	4	4666
24,0	276	1,3	58,00	HW030+NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	5507
23,0	304	3,0	62,11	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	7877
23,0	249	0,9	60,00	NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	5569
23,0	264	1,3	60,00	NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	6163
23,0	279	2,2	60,00	NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	7787
22,0	306	2,0	63,00	HW040+NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	6264
20,0	326	0,7	71,25	HW030+NMRV-P063	80C <sup>(1)</sup>	4	4997
20,0	335	1,1	71,25	HW030+NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	5898
18,0	352	1,1	77,33	HW030+NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	6061
18,0	356	1,4	77,63	HW040+NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	6715
18,0	370	2,6	77,63	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	8485
18,0	321	0,9	80,00	NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	6783
18,0	341	1,5	80,00	NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	8571
17,0	382	1,0	81,82	HW030+NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	6176
17,0	393	1,5	84,00	HW040+NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	6894
17,0	403	2,3	84,00	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	8711
16,0	369	0,9	88,33	HW030+NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	6336
15,0	426	0,9	95,00	HW030+NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	6491
15,0	404	1,5	93,16	HW040+NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	7136
15,0	408	2,5	93,16	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	9017
14,0	448	1,3	100,00	NMRV-P050/090	80C <sup>(1)</sup>	4	6487
14,0	448	1,4	100,00	NMRV-P050/110	80C <sup>(1)</sup>	4	8198
14,0	448	2,5	100,00	NMRV-P063/110	80C <sup>(1)</sup>	4	8198
14,0	453	2,5	100,00	NMRV-P063/130	80C <sup>(1)</sup>	4	10722
14,0	377	0,7	100,00	NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	7306
14,0	402	1,2	100,00	NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	9232
13,0	484	0,9	109,09	HW030+NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	6798
13,0	507	1,3	110,00	HW040+NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	7542
13,0	491	2,3	105,00	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	9384
12,0	471	0,8	116,00	HW030+NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	6938
11,0	531	1,2	126,00	HW040+NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	7892

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)

## 0,92 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
11,0	534	2,2	126,00	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	9972
10,0	569	0,7	142,50	HW030+NMRV-P075	80C <sup>(1)</sup>	4	7380
10,0	609	1,0	137,50	HW040+NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	8125
10,0	634	1,5	137,50	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	10266
9,3	639	1,0	150,00	NMRV-P050/090	80C <sup>(1)</sup>	4	7426
9,3	647	1,4	150,00	NMRV-P050/110	80C <sup>(1)</sup>	4	9384
9,3	647	1,8	150,00	NMRV-P063/110	80C <sup>(1)</sup>	4	9384
9,3	639	2,5	150,00	NMRV-P063/130	80C <sup>(1)</sup>	4	12274
9,3	645	3,1	150,00	NMRV-P063/150	80C <sup>(1)</sup>	4	18000
9,0	596	0,9	155,26	HW040+NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	8180
9,0	626	1,5	155,26	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
8,0	682	1,1	165,00	HW040+NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	8180
8,0	715	1,1	186,32	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
8,0	692	1,6	168,00	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
7,0	819	0,7	200,00	NMRV-P050/090	80C <sup>(1)</sup>	4	8174
7,0	841	1,4	200,00	NMRV-P050/110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
7,0	841	1,4	200,00	NMRV-P063/110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
7,0	841	1,9	200,00	NMRV-P063/130	80C <sup>(1)</sup>	4	13500
7,0	841	2,5	200,00	NMRV-P063/150	80C <sup>(1)</sup>	4	18000
6,0	843	0,8	220,00	HW040+NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	4	8180
6,0	931	1,0	252,00	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
6,0	885	1,3	220,00	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
5,6	1024	1,1	250,00	NMRV-P050/110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
5,6	1024	1,1	250,00	NMRV-P063/110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
5,6	1024	1,5	250,00	NMRV-P063/130	80C <sup>(1)</sup>	4	13500
5,6	1024	2,0	250,00	NMRV-P063/150	80C <sup>(1)</sup>	4	18000
5,0	1053	1,0	275,00	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
4,7	1097	1,2	300,00	NMRV-P050/110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
4,7	1097	1,2	300,00	NMRV-P063/110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
4,7	1114	1,6	300,00	NMRV-P063/130	80C <sup>(1)</sup>	4	13500
4,7	1218	1,9	300,00	NMRV-P063/150	80C <sup>(1)</sup>	4	18000
4,6	1159	0,8	304,55	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
4,2	1187	0,8	330,00	HW040+NMRV-P110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
3,5	1420	0,8	400,00	NMRV-P050/110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
3,5	1420	0,8	400,00	NMRV-P063/110	80C <sup>(1)</sup>	4	10320
3,5	1420	1,2	400,00	NMRV-P063/130	80C <sup>(1)</sup>	4	13500
3,5	1441	1,9	400,00	NMRV-P063/150	80C <sup>(1)</sup>	4	18000
2,8	1693	0,9	500,00	NMRV-P063/130	80C <sup>(1)</sup>	4	13500
2,8	1693	1,4	500,00	NMRV-P063/150	80C <sup>(1)</sup>	4	18000
2,3	2100	0,8	600,00	NMRV-P063/130	80C <sup>(1)</sup>	4	13500
2,3	2088	1,3	600,00	NMRV-P063/150	80C <sup>(1)</sup>	4	18000
1,9	2451	1,0	750,00	NMRV-P063/150	80C <sup>(1)</sup>	4	18000

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)

0,92 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
1,2	3728	0,7	1200,00	NMRV-P063/150	80C <sup>(1)</sup>	4	18000

1,10 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
568,0	17	2,7	5,00	NMRV050	80B	2	1251
379,0	25	3,7	7,50	NMRV-P063	80B	2	1873
379,0	25	2,1	7,50	NMRV050	80B	2	1433
284,0	33	3,0	10,00	NMRV-P063	80B	2	2061
284,0	33	1,6	10,00	NMRV050	80B	2	1577
282,0	33	2,1	5,00	NMRV050	80D <sup>(1)</sup>	4	1577
189,0	48	2,3	15,00	NMRV-P063	80B	2	2359
189,0	49	3,4	15,00	NMRV-P075	80B	2	2785
189,0	48	1,2	15,00	NMRV050	80B	2	1805
188,0	50	2,6	7,50	NMRV-P063	80D/90S	4	2359
188,0	50	3,7	7,50	NMRV-P075	80D/90S	4	2785
188,0	49	1,6	7,50	NMRV050	80D <sup>(1)</sup>	4	1805
142,0	63	1,7	20,00	NMRV-P063	80B	2	2597
142,0	64	2,7	20,00	NMRV-P075	80B	2	3065
142,0	65	4,0	20,00	NMRV-P090	80B	2	3391
142,0	62	0,9	20,00	NMRV050	80B	2	1987
141,0	65	2,1	10,00	NMRV-P063	80D/90S	4	2597
141,0	66	3,1	10,00	NMRV-P075	80D/90S	4	3065
141,0	65	1,2	10,00	NMRV050	80D <sup>(1)</sup>	4	1987
124,0	75	2,0	7,50	NMRV-P063	90L	6	2734
124,0	75	2,9	7,50	NMRV-P075	90L/100LR	6	3227
114,0	77	1,2	25,00	NMRV-P063	80B	2	2797
114,0	78	2,0	25,00	NMRV-P075	80B	2	3302
114,0	80	3,1	25,00	NMRV-P090	80B	2	3653
95,0	88	1,4	30,00	NMRV-P063	80B	2	2973
95,0	90	2,1	30,00	NMRV-P075	80B	2	3509
95,0	92	3,4	30,00	NMRV-P090	80B	2	3882
94,0	93	0,9	15,00	NMRV050	80D <sup>(1)</sup>	4	2274
94,0	86	0,7	30,00	NMRV050	80B	2	2274
93,0	96	1,6	10,00	NMRV-P063	90L	6	3009
93,0	95	1,6	15,00	NMRV-P063	80D/90S	4	2973
93,0	97	2,4	10,00	NMRV-P075	90L/100LR	6	3551
93,0	97	2,4	15,00	NMRV-P075	80D/90S	4	3509
71,0	113	1,0	40,00	NMRV-P063	80B	2	3272
71,0	116	1,6	40,00	NMRV-P075	80B	2	3862
71,0	119	2,3	40,00	NMRV-P090	80B	2	4273
70,0	123	1,2	20,00	NMRV-P063	80D/90S	4	3272

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)



## 1,10 kW

n <sub>2</sub> [rpm]	M <sub>2</sub> [Nm]	f <sub>s</sub>	i	Getriebe	Motor		Fr <sub>2</sub> [N]
					Baugröße	Pole	
70,0	125	1,9	20,00	NMRV-P075	80D/90S	4	3862
70,0	128	3,1	20,00	NMRV-P090	80D/90S	4	4273
64,0	134	0,7	22,08	HA31+NMRV050	80D <sup>(1)</sup>	4	2581
64,0	137	1,4	22,08	HW030+NMRV-P063	80D <sup>(1)</sup>	4	3374
64,0	135	1,9	22,08	HW030+NMRV-P075	80D <sup>(1)</sup>	4	3982
62,0	139	1,2	15,00	NMRV-P063	90L	6	3444
62,0	141	1,9	15,00	NMRV-P075	90L/100LR	6	4065
62,0	144	3,2	15,00	NMRV-P090	90L/100LR	6	4498
60,0	145	2,8	23,29	HW040+NMRV-P090	80D/90S	4	4495
60,0	147	2,8	23,29	HW040+NMRV-P110	80D/90S	4	5680
57,0	134	0,8	50,00	NMRV-P063	80B	2	3524
57,0	139	1,2	50,00	NMRV-P075	80B	2	4160
57,0	143	1,9	50,00	NMRV-P090	80B	2	4603
57,0	148	3,3	50,00	NMRV-P110	80B	2	5816
56,0	148	0,9	25,00	NMRV-P063	80D/90S	4	3524
56,0	152	1,4	25,00	NMRV-P075	80D/90S	4	4160
56,0	156	2,4	25,00	NMRV-P090	80D/90S	4	4603
49,0	177	1,2	29,00	HW030+NMRV-P063	80D <sup>(1)</sup>	4	3694
49,0	176	1,6	29,00	HW030+NMRV-P075	80D <sup>(1)</sup>	4	4360
47,0	176	0,9	20,00	NMRV-P063	90L	6	3791
47,0	169	0,9	30,00	NMRV-P063	80D/90S	4	3745
47,0	181	1,5	20,00	NMRV-P075	90L/100LR	6	4474
47,0	173	1,4	30,00	NMRV-P075	80D/90S	4	4421
47,0	160	1,0	60,00	NMRV-P075	80B	2	4421
47,0	185	2,3	20,00	NMRV-P090	90L/100LR	6	4951
47,0	178	2,4	30,00	NMRV-P090	80D/90S	4	4891
47,0	167	1,5	60,00	NMRV-P090	80B	2	4891
47,0	190	3,8	20,00	NMRV-P110	90L/100LR	6	6256
47,0	174	2,7	60,00	NMRV-P110	80B	2	6181
45,0	191	2,6	31,05	HW040+NMRV-P090	80D/90S	4	4948
45,0	191	2,8	31,05	HW040+NMRV-P110	80D/90S	4	6252
40,0	214	2,0	23,29	HW040+NMRV-P090	90L	6	5134
40,0	214	2,0	23,29	HW040+NMRV-P110	90L	6	6487
38,0	212	0,7	25,00	NMRV-P063	90L	6	4084
37,0	220	1,1	25,00	NMRV-P075	90L/100LR	6	4820
37,0	226	1,8	25,00	NMRV-P090	90L/100LR	6	5333
37,0	232	3,3	25,00	NMRV-P110	90L/100LR	6	6739
36,0	225	0,9	38,67	HW030+NMRV-P063	80D <sup>(1)</sup>	4	4066
36,0	228	1,3	38,67	HW030+NMRV-P075	80D <sup>(1)</sup>	4	4799
35,0	212	0,7	40,00	NMRV-P063	80D/90S	4	4122
35,0	219	1,1	40,00	NMRV-P075	80D/90S	4	4865
35,0	199	0,7	80,00	NMRV-P075	80B	2	4865

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)

## 1,10 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
35,0	228	1,7	40,00	NMRV-P090	80D/90S	4	5383
35,0	208	1,1	80,00	NMRV-P090	80B	2	5383
35,0	237	3,0	40,00	NMRV-P110	80D/90S	4	6803
35,0	220	1,8	80,00	NMRV-P110	80B	2	6803
33,0	255	1,9	42,00	HW040+NMRV-P090	80D/90S	4	5472
33,0	255	1,9	42,00	HW040+NMRV-P110	80D/90S	4	6914
32,0	248	0,8	44,17	HW030+NMRV-P063	80D <sup>(1)</sup>	4	4250
32,0	254	1,3	44,17	HW030+NMRV-P075	80D <sup>(1)</sup>	4	5017
31,0	241	0,7	30,00	NMRV-P063	90L	6	4339
31,0	251	1,1	30,00	NMRV-P075	90L/100LR	6	5122
31,0	258	1,9	30,00	NMRV-P090	90L/100LR	6	5667
31,0	261	3,2	30,00	NMRV-P110	90L/100LR	6	7161
30,0	274	0,8	47,50	HW030+NMRV-P063	80D <sup>(1)</sup>	4	4355
30,0	278	1,1	47,50	HW030+NMRV-P075	80D <sup>(1)</sup>	4	5140
30,0	279	2,0	31,05	HW040+NMRV-P090	90L	6	5650
30,0	276	2,0	46,58	HW040+NMRV-P090	80D/90S	4	5664
30,0	279	2,0	31,05	HW040+NMRV-P110	90L	6	7140
30,0	279	2,8	46,58	HW040+NMRV-P110	80D/90S	4	7157
28,0	263	0,9	50,00	NMRV-P075	80D/90S	4	5241
28,0	274	1,4	50,00	NMRV-P090	80D/90S	4	5799
28,0	245	0,8	100,00	NMRV-P090	80B	2	5799
28,0	285	2,3	50,00	NMRV-P110	80D/90S	4	7328
28,0	260	1,4	100,00	NMRV-P110	80B	2	7328
24,0	328	1,1	58,00	HW030+NMRV-P075	80D <sup>(1)</sup>	4	5494
24,0	336	3,3	40,00	NMRV130	100LR	6	10309
23,0	363	2,5	62,11	HW040+NMRV-P110	80D/90S	4	7877
23,0	312	0,9	40,00	NMRV-P075	90L/100LR	6	5637
23,0	297	0,7	60,00	NMRV-P075	80D/90S	4	5569
23,0	325	1,4	40,00	NMRV-P090	90L/100LR	6	6238
23,0	315	1,1	60,00	NMRV-P090	80D/90S	4	6163
23,0	339	2,3	40,00	NMRV-P110	90L/100LR	6	7882
23,0	333	1,8	60,00	NMRV-P110	80D/90S	4	7787
22,0	374	1,4	42,00	HW040+NMRV-P090	90L	6	6249
22,0	366	1,7	63,00	HW040+NMRV-P090	80D/90S	4	6264
22,0	374	1,4	42,00	HW040+NMRV-P110	90L	6	7896
20,0	398	0,9	71,25	HW030+NMRV-P075	80D <sup>(1)</sup>	4	5884
20,0	400	1,6	46,58	HW040+NMRV-P090	90L	6	6468
20,0	405	2,0	46,58	HW040+NMRV-P110	90L	6	8173
19,0	361	0,7	50,00	NMRV-P075	90L/100LR	6	6073
19,0	390	1,1	50,00	NMRV-P090	90L/100LR	6	6719
19,0	407	1,8	50,00	NMRV-P110	90L/100LR	6	8491
19,0	404	2,6	50,00	NMRV130	100LR	6	11105

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)

## 1,10 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
19,0	409	3,9	50,00	NMRV150	100LR	6	15182
18,0	417	0,9	77,33	HW030+NMRV-P075	80D <sup>(1)</sup>	4	6047
18,0	426	1,2	77,63	HW040+NMRV-P090	80D/90S	4	6715
18,0	443	2,2	77,63	HW040+NMRV-P110	80D/90S	4	8485
18,0	384	0,7	80,00	NMRV-P090	80D/90S	4	6783
18,0	408	1,3	80,00	NMRV-P110	80D/90S	4	8571
18,0	414	2,0	80,00	NMRV130	90S	4	11210
17,0	454	0,9	81,82	HW030+NMRV-P075	80D <sup>(1)</sup>	4	6161
17,0	469	1,3	84,00	HW040+NMRV-P090	80D/90S	4	6894
17,0	482	1,9	84,00	HW040+NMRV-P110	80D/90S	4	8711
16,0	438	0,8	88,33	HW030+NMRV-P075	80D <sup>(1)</sup>	4	6321
16,0	441	0,9	60,00	NMRV-P090	90L/100LR	6	7140
16,0	468	1,5	60,00	NMRV-P110	90L/100LR	6	9023
16,0	464	2,0	60,00	NMRV130	100LR	6	11801
16,0	471	3,1	60,00	NMRV150	100LR	6	16133
15,0	505	0,8	95,00	HW030+NMRV-P075	80D <sup>(1)</sup>	4	6476
15,0	483	1,2	93,16	HW040+NMRV-P090	80D/90S	4	7136
15,0	534	1,3	63,00	HW040+NMRV-P090	90L	6	7153
15,0	526	2,0	62,11	HW040+NMRV-P110	90L	6	8996
15,0	488	2,1	93,16	HW040+NMRV-P110	80D/90S	4	9017
14,1	535	1,1	100,00	NMRV-P050/090	80D <sup>(1)</sup>	4	6487
14,1	535	1,2	100,00	NMRV-P050/110	80D <sup>(1)</sup>	4	8198
14,1	535	2,1	100,00	NMRV-P063/110	80D/90S	4	8198
14,1	542	2,1	100,00	NMRV-P063/130	80D/90S	4	10722
14,0	480	1,0	100,00	NMRV-P110	80D/90S	4	9232
14,0	488	1,5	100,00	NMRV130	90S	4	12076
13,0	575	0,7	109,09	HW030+NMRV-P075	80D <sup>(1)</sup>	4	6782
13,0	606	1,1	110,00	HW040+NMRV-P090	80D/90S	4	7542
13,0	587	1,9	105,00	HW040+NMRV-P110	80D/90S	4	9384
12,0	616	1,0	77,63	HW040+NMRV-P090	90L	6	7669
12,0	641	1,8	77,63	HW040+NMRV-P110	90L	6	9690
12,0	578	1,0	80,00	NMRV-P110	90L/100LR	6	9931
12,0	587	1,5	80,00	NMRV130	90L/100LR	6	12989
12,0	584	2,2	80,00	NMRV150	100LR	6	17757
11,0	685	1,0	84,00	HW040+NMRV-P090	90L	6	7873
11,0	635	1,0	126,00	HW040+NMRV-P090	80D/90S	4	7892
11,0	703	1,4	84,00	HW040+NMRV-P110	90L	6	9948
11,0	639	1,9	126,00	HW040+NMRV-P110	80D/90S	4	9972
10,0	728	0,9	137,50	HW040+NMRV-P090	80D/90S	4	8125
10,0	692	1,0	93,16	HW040+NMRV-P090	90L	6	8149
10,0	695	1,8	93,16	HW040+NMRV-P110	90L	6	10297
10,0	758	1,2	137,50	HW040+NMRV-P110	80D/90S	4	10266

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)

## 1,10 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
10,0	675	1,7	100,00	NMRV150	100LR	6	18000
9,4	764	0,9	150,00	NMRV-P050/090	80D <sup>(1)</sup>	4	7426
9,4	774	1,2	150,00	NMRV-P050/110	80D <sup>(1)</sup>	4	9384
9,4	774	1,5	150,00	NMRV-P063/110	80D/90S	4	9384
9,4	764	2,1	150,00	NMRV-P063/130	80D/90S	4	12274
9,4	771	2,6	150,00	NMRV-P063/150	80D/90S	4	18000
9,0	712	0,7	155,26	HWO40+NMRV-P090	80D/90S	4	8180
9,0	889	0,8	110,00	HWO40+NMRV-P090	90L	6	8180
9,0	748	1,2	155,26	HWO40+NMRV-P110	80D/90S	4	10320
9,0	856	1,4	105,00	HWO40+NMRV-P110	90L	6	10320
9,0	666	0,8	100,00	NMRV-P110	90L/100LR	6	10320
9,0	678	1,2	100,00	NMRV130	90L/100LR	6	13500
8,0	816	0,9	165,00	HWO40+NMRV-P090	80D/90S	4	8180
8,0	855	1,0	186,32	HWO40+NMRV-P110	80D/90S	4	10320
8,0	827	1,3	168,00	HWO40+NMRV-P110	80D/90S	4	10320
7,0	1005	1,1	200,00	NMRV-P050/110	80D <sup>(1)</sup>	4	10320
7,0	1005	1,1	200,00	NMRV-P063/110	80D/90S	4	10320
7,0	1005	1,6	200,00	NMRV-P063/130	80D/90S	4	13500
7,0	1005	2,1	200,00	NMRV-P063/150	80D/90S	4	18000
7,0	918	0,8	126,00	HWO40+NMRV-P090	90L	6	8180
7,0	919	1,4	126,00	HWO40+NMRV-P110	90L	6	10320
7,0	1111	0,9	137,50	HWO40+NMRV-P110	90L	6	10320
6,0	1188	0,7	165,00	HWO40+NMRV-P090	90L	6	8180
6,0	1069	1,0	155,26	HWO40+NMRV-P110	90L	6	10320
6,0	1189	1,0	168,00	HWO40+NMRV-P110	90L	6	10320
6,0	1113	0,8	252,00	HWO40+NMRV-P110	80D/90S	4	10320
6,0	1058	1,1	220,00	HWO40+NMRV-P110	80D/90S	4	10320
5,6	1224	1,0	250,00	NMRV-P050/110	80D <sup>(1)</sup>	4	10320
5,6	1224	1,0	250,00	NMRV-P063/110	80D/90S	4	10320
5,6	1224	1,2	250,00	NMRV-P063/130	80D/90S	4	13500
5,6	1224	1,7	250,00	NMRV-P063/150	80D/90S	4	18000
5,0	1208	0,8	186,32	HWO40+NMRV-P110	90L	6	10320
5,0	1259	0,9	275,00	HWO40+NMRV-P110	80D/90S	4	10320
4,7	1312	1,0	300,00	NMRV-P050/110	80D <sup>(1)</sup>	4	10320
4,7	1312	1,0	300,00	NMRV-P063/110	80D/90S	4	10320
4,7	1332	1,3	300,00	NMRV-P063/130	80D/90S	4	13500
4,7	1456	1,6	300,00	NMRV-P063/150	80D/90S	4	18000
4,6	1385	0,7	304,55	HWO40+NMRV-P110	80D/90S	4	10320
4,3	1533	0,8	220,00	HWO40+NMRV-P110	90L	6	10320
3,5	1697	1,0	400,00	NMRV-P063/130	80D/90S	4	13500
3,5	1723	1,5	400,00	NMRV-P063/150	80D/90S	4	18000
2,8	2024	0,8	500,00	NMRV-P063/130	80D/90S	4	13500

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)

## 1,10 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
2,8	2024	1,2	500,00	NMRV-P063/150	80D/90S	4	18000
2,4	2510	0,7	600,00	NMRV-P063/130	80D/90S	4	13500
2,4	2496	1,1	600,00	NMRV-P063/150	80D/90S	4	18000
1,9	2931	0,8	750,00	NMRV-P063/150	80D/90S	4	18000

## 1,50 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
562,0	23	1,9	5,00	NMRV050	80C <sup>(1)</sup>	2	1251
375,0	35	2,7	7,50	NMRV-P063	80C/90S	2	1873
375,0	35	3,8	7,50	NMRV-P075	80C/90S	2	2210
375,0	34	1,5	7,50	NMRV050	80C <sup>(1)</sup>	2	1433
281,0	45	2,2	10,00	NMRV-P063	80C/90S	2	2061
281,0	46	3,3	10,00	NMRV-P075	80C/90S	2	2433
281,0	45	1,2	10,00	NMRV050	80C <sup>(1)</sup>	2	1577
187,0	68	1,9	7,50	NMRV-P063	90L/90LA	4	2359
187,0	67	1,6	15,00	NMRV-P063	80C/90S	2	2359
187,0	68	2,7	7,50	NMRV-P075	90L/90LA	4	2785
187,0	67	2,5	15,00	NMRV-P075	80C/90S	2	2785
187,0	68	4,0	15,00	NMRV-P090	80C <sup>(1)</sup>	2	3081
187,0	66	0,9	15,00	NMRV050	80C <sup>(1)</sup>	2	1805
141,0	87	1,2	20,00	NMRV-P063	80C/90S	2	2597
141,0	88	2,0	20,00	NMRV-P075	80C/90S	2	3065
141,0	90	2,9	20,00	NMRV-P090	80C/90S	2	3391
140,0	89	1,5	10,00	NMRV-P063	90L/90LA	4	2597
140,0	90	2,2	10,00	NMRV-P075	90L/90LA	4	3065
140,0	91	3,7	10,00	NMRV-P090	90L/90LA	4	3391
124,0	102	2,1	7,50	NMRV-P075	100L/100LA	6	3227
124,0	103	3,6	7,50	NMRV-P090	100L/100LA	6	3570
112,0	106	0,9	25,00	NMRV-P063	80C/90S	2	2797
112,0	107	1,5	25,00	NMRV-P075	80C/90S	2	3302
112,0	110	2,3	25,00	NMRV-P090	80C/90S	2	3653
94,0	121	1,0	30,00	NMRV-P063	80C/90S	2	2973
94,0	124	1,5	30,00	NMRV-P075	80C/90S	2	3509
94,0	127	2,4	30,00	NMRV-P090	80C/90S	2	3882
93,0	129	1,2	15,00	NMRV-P063	90L/90LA	4	2973
93,0	132	1,7	10,00	NMRV-P075	100L/100LA	6	3551
93,0	132	1,7	15,00	NMRV-P075	90L/90LA	4	3509
93,0	134	3,0	10,00	NMRV-P090	100L/100LA	6	3929
93,0	134	3,0	15,00	NMRV-P090	90L/90LA	4	3882
70,0	168	0,9	20,00	NMRV-P063	90L/90LA	4	3272
70,0	155	0,7	40,00	NMRV-P063	80C/90S	2	3272

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)

## 1,50 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
70,0	170	1,4	20,00	NMRV-P075	90L/90LA	4	3862
70,0	159	1,1	40,00	NMRV-P075	80C/90S	2	3862
70,0	174	2,2	20,00	NMRV-P090	90L/90LA	4	4273
70,0	163	1,7	40,00	NMRV-P090	80C/90S	2	4273
70,0	176	3,7	20,00	NMRV-P110	90L/90LA	4	5399
70,0	169	3,1	40,00	NMRV-P110	80C/90S	2	5399
62,0	192	1,4	15,00	NMRV-P075	100L/100LA	6	4065
62,0	196	2,4	15,00	NMRV-P090	100L/100LA	6	4498
62,0	199	3,8	15,00	NMRV-P110	100L/100LA	6	5684
60,0	198	2,1	23,29	HW040+NMRV-P090	90L/90LA	4	4495
60,0	200	2,1	23,29	HW040+NMRV-P110	90L/90LA	4	5680
56,0	207	1,0	25,00	NMRV-P075	90L/90LA	4	4160
56,0	191	0,9	50,00	NMRV-P075	80C/90S	2	4160
56,0	212	1,8	25,00	NMRV-P090	90L/90LA	4	4603
56,0	196	1,4	50,00	NMRV-P090	80C/90S	2	4603
56,0	217	3,1	25,00	NMRV-P110	90L/90LA	4	5816
56,0	204	2,4	50,00	NMRV-P110	80C/90S	2	5816
47,0	227	0,7	30,00	NMRV-P063	90L	4	3745
47,0	246	1,1	20,00	NMRV-P075	100L/100LA	6	4474
47,0	236	1,0	30,00	NMRV-P075	90L/90LA	4	4421
47,0	220	0,7	60,00	NMRV-P075	80C/90S	2	4421
47,0	253	1,7	20,00	NMRV-P090	100L/100LA	6	4951
47,0	243	1,8	30,00	NMRV-P090	90L/90LA	4	4891
47,0	229	1,1	60,00	NMRV-P090	80C/90S	2	4891
47,0	259	2,8	20,00	NMRV-P110	100L/100LA	6	6256
47,0	246	3,0	30,00	NMRV-P110	90L/90LA	4	6181
47,0	239	2,0	60,00	NMRV-P110	80C/90S	2	6181
45,0	260	1,9	31,05	HW040+NMRV-P090	90L/90LA	4	4948
45,0	260	2,1	31,05	HW040+NMRV-P110	90L/90LA	4	6252
37,0	300	0,8	25,00	NMRV-P075	100L/100LA	6	4820
37,0	308	1,3	25,00	NMRV-P090	100L/100LA	6	5333
37,0	316	2,4	25,00	NMRV-P110	100L/100LA	6	6739
37,0	320	3,3	25,00	NMRV130	100L/100LA	6	8814
35,0	299	0,8	40,00	NMRV-P075	90L/90LA	4	4865
35,0	311	1,3	40,00	NMRV-P090	90L/90LA	4	5383
35,0	285	0,8	80,00	NMRV-P090	80C/90S	2	5383
35,0	323	2,2	40,00	NMRV-P110	90L/90LA	4	6803
35,0	302	1,3	80,00	NMRV-P110	80C/90S	2	6803
33,0	347	1,4	42,00	HW040+NMRV-P090	90L/90LA	4	5472
33,0	347	1,4	42,00	HW040+NMRV-P110	90L/90LA	4	6914
31,0	342	0,8	30,00	NMRV-P075	100L/100LA	6	5122
31,0	351	1,4	30,00	NMRV-P090	100L/100LA	6	5667

## 1,50 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
31,0	356	2,4	30,00	NMRV-P110	100L/100LA	6	7161
31,0	365	3,2	30,00	NMRV130	100L/100LA	6	9366
30,0	376	1,5	46,58	HW040+NMRV-P090	90L/90LA	4	5664
30,0	381	2,1	46,58	HW040+NMRV-P110	90L/90LA	4	7157
28,0	373	1,0	50,00	NMRV-P090	90L/90LA	4	5799
28,0	389	1,7	50,00	NMRV-P110	90L/90LA	4	7328
28,0	357	1,0	100,00	NMRV-P110	80C/90S	2	7328
23,0	495	1,8	62,11	HW040+NMRV-P110	90L/90LA	4	7877
23,0	444	1,0	40,00	NMRV-P090	100L/100LA	6	6238
23,0	430	0,8	60,00	NMRV-P090	90L/90LA	4	6163
23,0	462	1,7	40,00	NMRV-P110	100L/100LA	6	7882
23,0	454	1,4	60,00	NMRV-P110	90L/90LA	4	7787
23,0	468	2,3	40,00	NMRV130	100L/100LA	6	10309
22,0	499	1,2	63,00	HW040+NMRV-P090	90L/90LA	4	6264
19,0	555	1,3	50,00	NMRV-P110	100L/100LA	6	8491
19,0	562	1,9	50,00	NMRV130	100L/100LA	6	11105
19,0	570	2,8	50,00	NMRV150	100L/100LA	6	15182
18,0	581	0,9	77,63	HW040+NMRV-P090	90L/90LA	4	6715
18,0	604	1,6	77,63	HW040+NMRV-P110	90L/90LA	4	8485
18,0	557	0,9	80,00	NMRV-P110	90L/90LA	4	8571
18,0	565	1,5	80,00	NMRV130	90L/90LA	4	11210
17,0	640	0,9	84,00	HW040+NMRV-P090	90L/90LA	4	6894
17,0	657	1,4	84,00	HW040+NMRV-P110	90L/90LA	4	8711
16,0	638	1,1	60,00	NMRV-P110	100L/100LA	6	9023
16,0	647	1,5	60,00	NMRV130	100L/100LA	6	11801
16,0	656	2,2	60,00	NMRV150	100L/100LA	6	16133
15,0	658	0,9	93,16	HW040+NMRV-P090	90L/90LA	4	7136
15,0	666	1,6	93,16	HW040+NMRV-P110	90L/90LA	4	9017
14,2	730	1,5	100,00	NMRV-P063/110	90L/90LA	4	8198
14,2	739	1,5	100,00	NMRV-P063/130	90L/90LA	4	10722
14,0	655	0,7	100,00	NMRV-P110	90L/90LA	4	9232
14,0	665	1,1	100,00	NMRV130	90L/90LA	4	12076
13,0	827	0,8	110,00	HW040+NMRV-P090	90L/90LA	4	7542
13,0	800	1,4	105,00	HW040+NMRV-P110	90L/90LA	4	9384
12,0	789	0,7	80,00	NMRV-P110	100L/100LA	6	9931
12,0	801	1,1	80,00	NMRV130	100L/100LA	6	12989
12,0	813	1,6	80,00	NMRV150	100L/100LA	6	17757
11,0	866	0,8	126,00	HW040+NMRV-P090	90L/90LA	4	7892
11,0	871	1,4	126,00	HW040+NMRV-P110	90L/90LA	4	9972
10,0	1033	0,9	137,50	HW040+NMRV-P110	90L/90LA	4	10266
9,5	1055	1,1	150,00	NMRV-P063/110	90L/90LA	4	9384
9,5	1042	1,5	150,00	NMRV-P063/130	90L/90LA	4	12274

## 1,50 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
9,5	1052	1,9	150,00	NMRV-P063/150	90L/90LA	4	18000
9,0	1020	0,9	155,26	HWO40+NMRV-P110	90L/90LA	4	10320
9,0	924	0,8	100,00	NMRV130	100L/100LA	6	13500
9,0	940	1,2	100,00	NMRV150	100L/100LA	6	18000
8,0	1149	0,7	186,32	HWO40+NMRV-P110	90L	4	10320
8,0	1128	1,0	168,00	HWO40+NMRV-P110	90L/90LA	4	10320
7,1	1371	0,8	200,00	NMRV-P063/110	90L/90LA	4	10320
7,1	1371	1,2	200,00	NMRV-P063/130	90L/90LA	4	13500
7,1	1371	1,5	200,00	NMRV-P063/150	90L/90LA	4	18000
6,0	1443	0,8	220,00	HWO40+NMRV-P110	90L/90LA	4	10320
5,7	1669	0,7	250,00	NMRV-P063/110	90L/90LA	4	10320
5,7	1669	0,9	250,00	NMRV-P063/130	90L/90LA	4	13500
5,7	1669	1,2	250,00	NMRV-P063/150	90L/90LA	4	18000
4,7	1789	0,7	300,00	NMRV-P063/110	90L/90LA	4	10320
4,7	1816	1,0	300,00	NMRV-P063/130	90L/90LA	4	13500
4,7	1985	1,2	300,00	NMRV-P063/150	90L/90LA	4	18000
3,5	2315	0,7	400,00	NMRV-P063/130	90L/90LA	4	13500
3,5	2350	1,1	400,00	NMRV-P063/150	90L/90LA	4	18000
2,8	2760	0,8	500,00	NMRV-P063/150	90L/90LA	4	18000
2,4	3404	0,8	600,00	NMRV-P063/150	90L/90LA	4	18000

## 1,85 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
187,0	84	1,5	7,50	NMRV-P063	90LB <sup>(1)</sup>	4	2359
187,0	84	2,2	7,50	NMRV-P075	90LB <sup>(1)</sup>	4	2785
187,0	85	3,7	7,50	NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	3081
140,0	110	1,2	10,00	NMRV-P063	90LB <sup>(1)</sup>	4	2597
140,0	111	1,8	10,00	NMRV-P075	90LB <sup>(1)</sup>	4	3065
140,0	112	3,0	10,00	NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	3391
124,0	125	1,7	7,50	NMRV-P075	100LB	6	3227
124,0	127	2,9	7,50	NMRV-P090	100LB	6	3570
93,0	159	0,9	15,00	NMRV-P063	90LB <sup>(1)</sup>	4	2973
93,0	163	1,4	10,00	NMRV-P075	100LB	6	3551
93,0	163	1,4	15,00	NMRV-P075	90LB <sup>(1)</sup>	4	3509
93,0	165	2,5	10,00	NMRV-P090	100LB	6	3929
93,0	165	2,4	15,00	NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	3882
93,0	165	4,0	15,00	NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	4905
70,0	207	0,7	20,00	NMRV-P063	90LB <sup>(1)</sup>	4	3272
70,0	209	1,1	20,00	NMRV-P075	90LB <sup>(1)</sup>	4	3862
70,0	215	1,8	20,00	NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	4273
70,0	217	3,0	20,00	NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	5399

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)



## 1,85 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
62,0	237	1,1	15,00	NMRV-P075	100LB	6	4065
62,0	242	1,9	15,00	NMRV-P090	100LB	6	4498
62,0	245	3,1	15,00	NMRV-P110	100LB	6	5684
60,0	244	1,7	23,29	HW040+NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	4495
60,0	247	1,7	23,29	HW040+NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	5680
56,0	256	0,8	25,00	NMRV-P075	90LB <sup>(1)</sup>	4	4160
56,0	262	1,4	25,00	NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	4603
56,0	268	2,5	25,00	NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	5816
47,0	304	0,9	20,00	NMRV-P075	100LB	6	4474
47,0	292	0,8	30,00	NMRV-P075	90LB <sup>(1)</sup>	4	4421
47,0	312	1,4	20,00	NMRV-P090	100LB	6	4951
47,0	299	1,4	30,00	NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	4891
47,0	319	2,3	20,00	NMRV-P110	100LB	6	6256
47,0	303	2,4	30,00	NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	6181
45,0	321	1,5	31,05	HW040+NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	4948
45,0	321	1,7	31,05	HW040+NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	6252
37,0	380	1,1	25,00	NMRV-P090	100LB	6	5333
37,0	389	1,9	25,00	NMRV-P110	100LB	6	6739
37,0	394	2,7	25,00	NMRV130	100LB	6	8814
35,0	384	1,0	40,00	NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	5383
35,0	399	1,8	40,00	NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	6803
33,0	428	1,1	42,00	HW040+NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	5472
33,0	428	1,1	42,00	HW040+NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	6914
31,0	433	1,1	30,00	NMRV-P090	100LB	6	5667
31,0	439	1,9	30,00	NMRV-P110	100LB	6	7161
31,0	450	2,6	30,00	NMRV130	100LB	6	9366
30,0	464	1,2	46,58	HW040+NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	5664
30,0	470	1,7	46,58	HW040+NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	7157
28,0	461	0,8	50,00	NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	5799
28,0	480	1,4	50,00	NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	7328
23,0	611	1,5	62,11	HW040+NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	7877
23,0	547	0,8	40,00	NMRV-P090	100LB	6	6238
23,0	570	1,4	40,00	NMRV-P110	100LB	6	7882
23,0	560	1,1	60,00	NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	7787
23,0	578	1,9	40,00	NMRV130	100LB	6	10309
22,0	615	1,0	63,00	HW040+NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	6264
19,0	684	1,1	50,00	NMRV-P110	100LB	6	8491
19,0	693	1,5	50,00	NMRV130	100LB	6	11105
19,0	703	2,3	50,00	NMRV150	100LB	6	15182
18,0	716	0,7	77,63	HW040+NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	6715
18,0	745	1,3	77,63	HW040+NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	8485
18,0	687	0,8	80,00	NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	8571

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)

## 1,85 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
18,0	697	1,2	80,00	NMRV130	90LB <sup>(1)</sup>	4	11210
17,0	789	0,7	84,00	HW040+NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	6894
17,0	810	1,1	84,00	HW040+NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	8711
16,0	786	0,9	60,00	NMRV-P110	100LB	6	9023
16,0	798	1,2	60,00	NMRV130	100LB	6	11801
16,0	809	1,8	60,00	NMRV150	100LB	6	16133
15,0	812	0,7	93,16	HW040+NMRV-P090	90LB <sup>(1)</sup>	4	7136
15,0	821	1,3	93,16	HW040+NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	9017
14,0	900	1,2	100,00	NMRV-P063/110	90LB <sup>(1)</sup>	4	8198
14,0	911	1,2	100,00	NMRV-P063/130	90LB <sup>(1)</sup>	4	10722
14,0	820	0,9	100,00	NMRV130	90LB <sup>(1)</sup>	4	12076
13,0	987	1,1	105,00	HW040+NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	9384
12,0	988	0,9	80,00	NMRV130	100LB	6	12989
12,0	1003	1,3	80,00	NMRV150	100LB	6	17757
11,0	1075	1,1	126,00	HW040+NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	9972
10,0	1275	0,7	137,50	HW040+NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	10266
9,3	1301	0,9	150,00	NMRV-P063/110	90LB <sup>(1)</sup>	4	9384
9,3	1285	1,2	150,00	NMRV-P063/130	90LB <sup>(1)</sup>	4	12274
9,3	1297	1,5	150,00	NMRV-P063/150	90LB <sup>(1)</sup>	4	18000
9,0	1258	0,7	155,26	HW040+NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	10320
9,0	1159	1,0	100,00	NMRV150	100LB	6	18000
8,0	1392	0,8	168,00	HW040+NMRV-P110	90LB <sup>(1)</sup>	4	10320
7,0	1691	0,9	200,00	NMRV-P063/130	90LB <sup>(1)</sup>	4	13500
7,0	1691	1,2	200,00	NMRV-P063/150	90LB <sup>(1)</sup>	4	18000
5,6	2059	0,7	250,00	NMRV-P063/130	90LB <sup>(1)</sup>	4	13500
5,6	2059	1,0	250,00	NMRV-P063/150	90LB <sup>(1)</sup>	4	18000
4,7	2240	0,8	300,00	NMRV-P063/130	90LB <sup>(1)</sup>	4	13500
4,7	2449	0,9	300,00	NMRV-P063/150	90LB <sup>(1)</sup>	4	18000
3,5	2898	0,9	400,00	NMRV-P063/150	90LB <sup>(1)</sup>	4	18000

## 2,20 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
384,0	50	1,9	7,50	NMRV-P063	90L	2	1873
384,0	50	2,6	7,50	NMRV-P075	90L	2	2210
288,0	65	1,5	10,00	NMRV-P063	90L	2	2061
288,0	66	2,3	10,00	NMRV-P075	90L	2	2433
288,0	66	3,6	10,00	NMRV-P090	90L	2	2692
191,0	96	1,1	15,00	NMRV-P063	90L	2	2359
191,0	97	1,7	15,00	NMRV-P075	90L	2	2785
191,0	98	2,8	15,00	NMRV-P090	90L	2	3081
189,0	99	1,9	7,50	NMRV-P075	100LA/112MR	4	2785

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)

## 2,20 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
189,0	100	3,2	7,50	NMRV-P090	100LA/112MR	4	3081
143,0	125	0,8	20,00	NMRV-P063	90L	2	2597
143,0	126	1,4	20,00	NMRV-P075	90L	2	3065
143,0	129	2,0	20,00	NMRV-P090	90L	2	3391
143,0	131	3,7	20,00	NMRV-P110	90L	2	4285
142,0	130	1,5	10,00	NMRV-P075	100LA/112MR	4	3065
142,0	132	2,6	10,00	NMRV-P090	100LA/112MR	4	3391
124,0	149	1,4	7,50	NMRV-P075	112M/112MA	6	3227
124,0	151	2,5	7,50	NMRV-P090	112M/112MA	6	3570
114,0	154	1,0	25,00	NMRV-P075	90L	2	3302
114,0	158	1,6	25,00	NMRV-P090	90L	2	3653
114,0	162	3,1	25,00	NMRV-P110	90L	2	4616
95,0	191	1,2	15,00	NMRV-P075	100LA/112MR	4	3509
95,0	179	1,0	30,00	NMRV-P075	90L	2	3509
95,0	193	2,1	15,00	NMRV-P090	100LA/112MR	4	3882
95,0	183	1,7	30,00	NMRV-P090	90L	2	3882
95,0	193	3,4	15,00	NMRV-P110	100LA/112MR	4	4905
95,0	185	3,0	30,00	NMRV-P110	90L	2	4905
93,0	194	1,2	10,00	NMRV-P075	112M/112MA	6	3551
93,0	197	2,1	10,00	NMRV-P090	112M/112MA	6	3929
93,0	199	3,6	10,00	NMRV-P110	112M/112MA	6	4965
72,0	229	0,8	40,00	NMRV-P075	90L	2	3862
72,0	235	1,2	40,00	NMRV-P090	90L	2	4273
72,0	244	2,2	40,00	NMRV-P110	90L	2	5399
71,0	246	1,0	20,00	NMRV-P075	100LA/112MR	4	3862
71,0	252	1,6	20,00	NMRV-P090	100LA/112MR	4	4273
71,0	254	2,5	20,00	NMRV-P110	100LA/112MR	4	5399
62,0	281	0,9	15,00	NMRV-P075	112M/112MA	6	4065
62,0	288	1,6	15,00	NMRV-P090	112M/112MA	6	4498
62,0	291	2,6	15,00	NMRV-P110	112M/112MA	6	5684
57,0	300	0,7	25,00	NMRV-P075	100LA/112MR	4	4160
57,0	307	1,2	25,00	NMRV-P090	100LA/112MR	4	4603
57,0	283	0,9	50,00	NMRV-P090	90L	2	4603
57,0	314	2,2	25,00	NMRV-P110	100LA/112MR	4	5816
57,0	294	1,7	50,00	NMRV-P110	90L	2	5816
57,0	314	3,0	25,00	NMRV130	100LA/112MR	4	7607
48,0	331	0,7	60,00	NMRV-P090	90L	2	4891
48,0	344	1,4	60,00	NMRV-P110	90L	2	6181
47,0	361	0,7	20,00	NMRV-P075	112M/112MA	6	4474
47,0	342	0,7	30,00	NMRV-P075	100LA/112MR	4	4421
47,0	370	1,2	20,00	NMRV-P090	112M/112MA	6	4951
47,0	351	1,2	30,00	NMRV-P090	100LA/112MR	4	4891

## 2,20 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
47,0	380	1,9	20,00	NMRV-P110	112M/112MA	6	6256
47,0	355	2,0	30,00	NMRV-P110	100LA/112MR	4	6181
47,0	360	2,9	30,00	NMRV130	100LA/112MR	4	8084
37,0	452	0,9	25,00	NMRV-P090	112M/112MA	6	5333
37,0	463	1,6	25,00	NMRV-P110	112M/112MA	6	6739
37,0	469	2,2	25,00	NMRV130	112M/112MA	6	8814
36,0	450	0,9	40,00	NMRV-P090	100LA/112MR	4	5383
36,0	468	1,5	40,00	NMRV-P110	100LA/112MR	4	6803
36,0	435	0,9	80,00	NMRV-P110	90L	2	6803
36,0	468	2,2	40,00	NMRV130	100LA/112MR	4	8897
31,0	515	0,9	30,00	NMRV-P090	112M/112MA	6	5667
31,0	522	1,6	30,00	NMRV-P110	112M/112MA	6	7161
31,0	535	2,2	30,00	NMRV130	112M/112MA	6	9366
29,0	533	0,7	50,00	NMRV-P090	100LA/112MR	4	5799
29,0	514	0,7	100,00	NMRV-P110	90L	2	7328
28,0	562	1,2	50,00	NMRV-P110	100LA/112MR	4	7328
28,0	562	1,7	50,00	NMRV130	100LA/112MR	4	9584
28,0	570	2,5	50,00	NMRV150	100LA/112MR	4	13103
24,0	630	0,7	40,00	NMRV-P090	112M	6	6238
24,0	657	0,9	60,00	NMRV-P110	100LA/112MR	4	7787
24,0	648	1,4	60,00	NMRV130	100LA/112MR	4	10185
24,0	657	1,9	60,00	NMRV150	100LA/112MR	4	13924
23,0	678	1,2	40,00	NMRV-P110	112M/112MA	6	7882
23,0	687	1,6	40,00	NMRV130	112M/112MA	6	10309
19,0	813	0,9	50,00	NMRV-P110	112M/112MA	6	8491
19,0	825	1,3	50,00	NMRV130	112M/112MA	6	11105
19,0	836	1,9	50,00	NMRV150	112M/112MA	6	15182
18,0	817	1,0	80,00	NMRV130	100LA/112MR	4	11210
18,0	817	1,4	80,00	NMRV150	100LA/112MR	4	15325
16,0	935	0,7	60,00	NMRV-P110	112M/112MA	6	9023
16,0	949	1,0	60,00	NMRV130	112M/112MA	6	11801
16,0	962	1,5	60,00	NMRV150	112M/112MA	6	16133
14,0	962	0,8	100,00	NMRV130	100LA/112MR	4	12076
14,0	962	1,0	100,00	NMRV150	100LA/112MR	4	16508
12,0	1175	0,7	80,00	NMRV130	112M/112MA	6	12989
12,0	1193	1,1	80,00	NMRV150	112M/112MA	6	17757
9,0	1378	0,8	100,00	NMRV150	112M/112MA	6	18000

## 3,00 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
383,0	68	1,9	7,50	NMRV-P075	100L/100LA	2	2210

## 3,00 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
383,0	69	3,0	7,50	NMRV-P090	100L/100LA	2	2446
287,0	90	1,7	10,00	NMRV-P075	100L/100LA	2	2433
287,0	90	2,6	10,00	NMRV-P090	100L/100LA	2	2692
191,0	132	1,3	15,00	NMRV-P075	100L/100LA	2	2785
191,0	133	2,0	15,00	NMRV-P090	100L/100LA	2	3081
191,0	135	3,6	15,00	NMRV-P110	100L/100LA	2	3893
189,0	135	1,4	7,50	NMRV-P075	100LB/112MS	4	2785
189,0	136	2,3	7,50	NMRV-P090	100LB/112MS	4	3081
144,0	172	1,0	20,00	NMRV-P075	100L/100LA	2	3065
144,0	176	1,5	20,00	NMRV-P090	100L/100LA	2	3391
144,0	178	2,7	20,00	NMRV-P110	100L/100LA	2	4285
142,0	178	1,1	10,00	NMRV-P075	100LB/112MS	4	3065
142,0	180	1,9	10,00	NMRV-P090	100LB/112MS	4	3391
142,0	180	3,3	10,00	NMRV-P110	100LB/112MS	4	4285
124,0	203	1,1	7,50	NMRV-P075	112MB	6	3227
124,0	206	1,8	7,50	NMRV-P090	112MB	6	3570
124,0	206	3,2	7,50	NMRV-P110	112MB/132S/132SA	6	4511
115,0	210	0,8	25,00	NMRV-P075	100L/100LA	2	3302
115,0	215	1,2	25,00	NMRV-P090	100L/100LA	2	3653
115,0	220	2,3	25,00	NMRV-P110	100L/100LA	2	4616
96,0	243	0,8	30,00	NMRV-P075	100L/100LA	2	3509
96,0	249	1,2	30,00	NMRV-P090	100L/100LA	2	3882
96,0	252	2,2	30,00	NMRV-P110	100L/100LA	2	4905
96,0	263	3,7	10,00	NMRV130	132S/132SA	6	6494
95,0	260	0,9	15,00	NMRV-P075	100LB/112MS	4	3509
95,0	263	1,5	15,00	NMRV-P090	100LB/112MS	4	3882
95,0	263	2,5	15,00	NMRV-P110	100LB/112MS	4	4905
93,0	265	0,9	10,00	NMRV-P075	112MB	6	3551
93,0	268	1,5	10,00	NMRV-P090	112MB	6	3929
93,0	271	2,6	10,00	NMRV-P110	112MB/132S/132SA	6	4965
72,0	319	0,9	40,00	NMRV-P090	100L/100LA	2	4273
72,0	331	1,6	40,00	NMRV-P110	100L/100LA	2	5399
71,0	335	0,7	20,00	NMRV-P075	100LB/112MS	4	3862
71,0	343	1,1	20,00	NMRV-P090	100LB/112MS	4	4273
71,0	347	1,9	20,00	NMRV-P110	100LB/112MS	4	5399
64,0	381	2,8	15,00	NMRV130	132S/132SA	6	7434
62,0	393	1,2	15,00	NMRV-P090	112MB	6	4498
62,0	397	1,9	15,00	NMRV-P110	112MB/132S/132SA	6	5684
57,0	419	0,9	25,00	NMRV-P090	100LB/112MS	4	4603
57,0	429	1,6	25,00	NMRV-P110	100LB/112MS	4	5816
57,0	399	1,2	50,00	NMRV-P110	100L/100LA	2	5816
57,0	429	2,2	25,00	NMRV130	100LB/112MS	4	7607

## 3,00 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
48,0	467	1,0	60,00	NMRV-P110	100L/100LA	2	6181
48,0	507	2,0	20,00	NMRV130	132S/132SA	6	8182
48,0	507	3,0	20,00	NMRV150	132S/132SA	6	11186
47,0	505	0,8	20,00	NMRV-P090	112MB	6	4951
47,0	478	0,9	30,00	NMRV-P090	100LB/112MS	4	4891
47,0	518	1,4	20,00	NMRV-P110	112MB/132S/132SA	6	6256
47,0	484	1,5	30,00	NMRV-P110	100LB/112MS	4	6181
47,0	490	2,1	30,00	NMRV130	100LB/112MS	4	8084
38,0	627	2,2	25,00	NMRV150	132S/132SA	6	12050
37,0	632	1,2	25,00	NMRV-P110	112MB/132S/132SA	6	6739
37,0	639	1,6	25,00	NMRV130	112MB/132S/132SA	6	8814
36,0	638	1,1	40,00	NMRV-P110	100LB/112MS	4	6803
36,0	638	1,6	40,00	NMRV130	100LB/112MS	4	8897
32,0	734	1,9	30,00	NMRV150	132S/132SA	6	12805
31,0	712	1,2	30,00	NMRV-P110	112MB/132S/132SA	6	7161
31,0	730	1,6	30,00	NMRV130	112MB/132S/132SA	6	9366
28,0	767	0,9	50,00	NMRV-P110	100LB/112MS	4	7328
28,0	767	1,3	50,00	NMRV130	100LB/112MS	4	9584
28,0	777	1,8	50,00	NMRV150	100LB/112MS	4	13103
24,0	877	0,7	60,00	NMRV-P110	112MS	4	7787
24,0	884	1,0	60,00	NMRV130	100LB/112MS	4	10185
24,0	907	2,0	40,00	NMRV150	132S/132SA	6	14094
24,0	896	1,4	60,00	NMRV150	100LB/112MS	4	13924
23,0	924	0,9	40,00	NMRV-P110	112MB/132S/132SA	6	7882
23,0	937	1,2	40,00	NMRV130	112MB/132S/132SA	6	10309
19,0	1063	0,7	50,00	NMRV-P110	132S	6	8491
19,0	1124	0,9	50,00	NMRV130	112MB	6	11105
19,0	1140	1,4	50,00	NMRV150	112MB/132S/132SA	6	15182
18,0	1114	0,8	80,00	NMRV130	100LB/112MS	4	11210
18,0	1114	1,0	80,00	NMRV150	100LB/112MS	4	15325
16,0	1294	0,7	60,00	NMRV130	112MB	6	11801
16,0	1312	1,1	60,00	NMRV150	112MB/132S/132SA	6	16133
12,0	1627	0,8	80,00	NMRV150	112MB	6	17757

## 4,00 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
383,0	91	1,4	7,50	NMRV-P075	100LB/112M/112MA	2	2210
383,0	92	2,3	7,50	NMRV-P090	100LB/112M/112MA	2	2446
287,0	120	1,3	10,00	NMRV-P075	100LB/112M/112MA	2	2433
287,0	120	2,0	10,00	NMRV-P090	100LB/112M/112MA	2	2692
287,0	121	3,6	10,00	NMRV-P110	100LB/112M/112MA	2	3401

## 4,00 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
192,0	177	1,0	7,50	NMRV-P075	112M/112MA	4	2785
192,0	179	1,8	7,50	NMRV-P090	112M/112MA	4	3081
192,0	179	3,1	7,50	NMRV-P110	112M/112MA	4	3893
191,0	176	0,9	15,00	NMRV-P075	100LB/112M/112MA	2	2785
191,0	178	1,5	15,00	NMRV-P090	100LB/112M/112MA	2	3081
191,0	180	2,7	15,00	NMRV-P110	100LB/112M/112MA	2	3893
144,0	233	0,9	10,00	NMRV-P075	112M/112MA	4	3065
144,0	229	0,8	20,00	NMRV-P075	100LB/112M/112MA	2	3065
144,0	236	1,4	10,00	NMRV-P090	112M/112MA	4	3391
144,0	234	1,1	20,00	NMRV-P090	100LB/112M/112MA	2	3391
144,0	236	2,5	10,00	NMRV-P110	112M/112MA	4	4285
144,0	237	2,0	20,00	NMRV-P110	100LB/112M/112MA	2	4285
128,0	266	2,4	7,50	NMRV-P110	132MA	6	4511
128,0	269	3,3	7,50	NMRV130	132MA	6	5901
115,0	286	0,9	25,00	NMRV-P090	100LB/112M/112MA	2	3653
115,0	293	1,7	25,00	NMRV-P110	100LB/112M/112MA	2	4616
96,0	346	1,1	15,00	NMRV-P090	112M/112MA	4	3882
96,0	331	0,9	30,00	NMRV-P090	100LB/112M/112MA	2	3882
96,0	350	2,0	10,00	NMRV-P110	132MA	6	4965
96,0	346	1,9	15,00	NMRV-P110	112M/112MA	4	4905
96,0	335	1,6	30,00	NMRV-P110	100LB/112M/112MA	2	4905
96,0	350	2,7	10,00	NMRV130	132MA	6	6494
72,0	451	0,9	20,00	NMRV-P090	112M/112MA	4	4273
72,0	456	1,4	20,00	NMRV-P110	112M/112MA	4	5399
72,0	442	1,2	40,00	NMRV-P110	100LB/112M/112MA	2	5399
64,0	513	1,5	15,00	NMRV-P110	132MA	6	5684
64,0	507	2,1	15,00	NMRV130	132MA	6	7434
58,0	564	1,2	25,00	NMRV-P110	112M/112MA	4	5816
58,0	564	1,6	25,00	NMRV130	112M/112MA	4	7607
57,0	532	0,9	50,00	NMRV-P110	100LB/112M/112MA	2	5816
48,0	669	1,1	20,00	NMRV-P110	132MA	6	6256
48,0	637	1,1	30,00	NMRV-P110	112M/112MA	4	6181
48,0	623	0,8	60,00	NMRV-P110	100LB/112M/112MA	2	6181
48,0	676	1,5	20,00	NMRV130	132MA	6	8182
48,0	645	1,6	30,00	NMRV130	112M/112MA	4	8084
48,0	676	2,2	20,00	NMRV150	132MA	6	11186
38,0	816	0,9	25,00	NMRV-P110	132MA	6	6739
38,0	826	1,3	25,00	NMRV130	132MA	6	8814
38,0	836	1,7	25,00	NMRV150	132MA	6	12050
36,0	838	0,8	40,00	NMRV-P110	112M/112MA	4	6803
36,0	838	1,3	40,00	NMRV130	112M/112MA	4	8897
32,0	919	0,9	30,00	NMRV-P110	132MA	6	7161

## 4,00 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
32,0	943	1,2	30,00	NMRV130	132MA	6	9366
32,0	979	1,4	30,00	NMRV150	132MA	6	12805
29,0	1008	1,0	50,00	NMRV130	112M/112MA	4	9584
29,0	1021	1,4	50,00	NMRV150	112M/112MA	4	13103
24,0	1210	0,9	40,00	NMRV130	132MA	6	10309
24,0	1162	0,8	60,00	NMRV130	112M/112MA	4	10185
24,0	1210	1,5	40,00	NMRV150	132MA	6	14094
24,0	1178	1,1	60,00	NMRV150	112M/112MA	4	13924
19,0	1472	1,1	50,00	NMRV150	132MA	6	15182
16,0	1695	0,8	60,00	NMRV150	132MA	6	16133

## 4,80 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
191,0	214	0,9	7,50	NMRV-P075	112MB <sup>(1)</sup>	4	2785
191,0	216	1,5	7,50	NMRV-P090	112MB <sup>(1)</sup>	4	3081
191,0	216	2,6	7,50	NMRV-P110	112MB <sup>(1)</sup>	4	3893
143,0	282	0,7	10,00	NMRV-P075	112MB <sup>(1)</sup>	4	3065
143,0	285	1,2	10,00	NMRV-P090	112MB <sup>(1)</sup>	4	3391
143,0	285	2,1	10,00	NMRV-P110	112MB <sup>(1)</sup>	4	4285
95,0	418	0,9	15,00	NMRV-P090	112MB <sup>(1)</sup>	4	3882
95,0	418	1,6	15,00	NMRV-P110	112MB <sup>(1)</sup>	4	4905
72,0	545	0,7	20,00	NMRV-P090	112MB <sup>(1)</sup>	4	4273
72,0	551	1,2	20,00	NMRV-P110	112MB <sup>(1)</sup>	4	5399
57,0	681	1,0	25,00	NMRV-P110	112MB <sup>(1)</sup>	4	5816
57,0	681	1,4	25,00	NMRV130	112MB <sup>(1)</sup>	4	7607
48,0	769	0,9	30,00	NMRV-P110	112MB <sup>(1)</sup>	4	6181
48,0	779	1,3	30,00	NMRV130	112MB <sup>(1)</sup>	4	8084
36,0	1013	1,0	40,00	NMRV130	112MB <sup>(1)</sup>	4	8897
29,0	1218	0,8	50,00	NMRV130	112MB <sup>(1)</sup>	4	9584
29,0	1234	1,1	50,00	NMRV150	112MB <sup>(1)</sup>	4	13103
24,0	1423	0,9	60,00	NMRV150	112MB <sup>(1)</sup>	4	13924

## 5,50 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
388,0	123	1,1	7,50	NMRV-P075	112MB <sup>(1)</sup>	2	2210
388,0	125	1,7	7,50	NMRV-P090	112MB <sup>(1)</sup>	2	2446
388,0	125	3,1	7,50	NMRV-P110	112MB/132SA/132S	2	3090
291,0	162	0,9	10,00	NMRV-P075	112MB <sup>(1)</sup>	2	2433
291,0	162	1,4	10,00	NMRV-P090	112MB <sup>(1)</sup>	2	2692

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)



## 5,50 kW

n <sub>2</sub> [rpm]	M <sub>2</sub> [Nm]	f <sub>s</sub>	i	Getriebe	Motor		Fr <sub>2</sub> [N]
					Baugröße	Pole	
291,0	164	2,7	10,00	NMRV-P110	112MB/132SA/132S	2	3401
194,0	241	1,1	15,00	NMRV-P090	112MB <sup>(1)</sup>	2	3081
194,0	244	2,0	15,00	NMRV-P110	112MB/132SA/132S	2	3893
193,0	245	2,3	7,50	NMRV-P110	132MS/132S	4	3893
193,0	247	3,0	7,50	NMRV130	132MS/132S	4	5092
146,0	318	0,8	20,00	NMRV-P090	112MB <sup>(1)</sup>	2	3391
146,0	321	1,5	20,00	NMRV-P110	112MB/132SA/132S	2	4285
145,0	322	1,9	10,00	NMRV-P110	132MS/132S	4	4285
145,0	322	2,5	10,00	NMRV130	132MS/132S	4	5605
128,0	365	1,8	7,50	NMRV-P110	132MB	6	4511
128,0	369	2,4	7,50	NMRV130	132MB	6	5901
116,0	397	1,3	25,00	NMRV-P110	112MB/132SA/132S	2	4616
97,0	473	1,4	15,00	NMRV-P110	132MS/132S	4	4905
97,0	455	1,2	30,00	NMRV-P110	112MB/132SA/132S	2	4905
97,0	473	1,9	15,00	NMRV130	132MS/132S	4	6416
96,0	481	1,5	10,00	NMRV-P110	132MB	6	4965
96,0	481	2,0	10,00	NMRV130	132MB	6	6494
73,0	623	1,0	20,00	NMRV-P110	132MS/132S	4	5399
73,0	599	0,9	40,00	NMRV-P110	112MB/132SA/132S	2	5399
73,0	630	1,4	20,00	NMRV130	132MS/132S	4	7062
73,0	630	2,1	20,00	NMRV150	132MS/132S	4	9654
64,0	706	1,1	15,00	NMRV-P110	132MB	6	5684
64,0	698	1,5	15,00	NMRV130	132MB	6	7434
58,0	770	0,9	25,00	NMRV-P110	132MS/132S	4	5816
58,0	770	1,2	25,00	NMRV130	132MS/132S	4	7607
58,0	770	1,6	25,00	NMRV150	132MS/132S	4	10400
48,0	919	0,8	20,00	NMRV-P110	132MB	6	6256
48,0	869	0,8	30,00	NMRV-P110	132MS/132S	4	6181
48,0	930	1,1	20,00	NMRV130	132MB	6	8182
48,0	880	1,2	30,00	NMRV130	132MS/132S	4	8084
48,0	930	1,6	20,00	NMRV150	132MB	6	11186
48,0	913	1,3	30,00	NMRV150	132MS/132S	4	11051
38,0	1135	0,9	25,00	NMRV130	132MB	6	8814
38,0	1149	1,2	25,00	NMRV150	132MB	6	12050
36,0	1145	0,9	40,00	NMRV130	132MS/132S	4	8897
36,0	1145	1,4	40,00	NMRV150	132MS/132S	4	12163
32,0	1297	0,9	30,00	NMRV130	132MB	6	9366
32,0	1346	1,0	30,00	NMRV150	132MB	6	12805
29,0	1395	1,0	50,00	NMRV150	132MS/132S	4	13103
24,0	1663	1,1	40,00	NMRV150	132MB	6	14094
19,0	2024	0,8	50,00	NMRV150	132MB	6	15182

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)

## 7,50 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
388,0	170	2,3	7,50	NMRV-P110	132M/132SB	2	3090
291,0	224	2,0	10,00	NMRV-P110	132M/132SB	2	3401
194,0	332	1,5	15,00	NMRV-P110	132M/132SB	2	3893
193,0	333	1,7	7,50	NMRV-P110	132MA/132M	4	3893
193,0	337	2,2	7,50	NMRV130	132MA/132M	4	5092
146,0	438	1,1	20,00	NMRV-P110	132M/132SB	2	4285
145,0	440	1,4	10,00	NMRV-P110	132MA/132M	4	4285
145,0	440	1,9	10,00	NMRV130	132MA/132M	4	5605
129,0	498	2,8	7,50	NMRV150	160M	6	8067
97,0	645	1,0	15,00	NMRV-P110	132MA/132M	4	4905
97,0	645	1,4	15,00	NMRV130	132MA/132M	4	6416
97,0	657	2,3	10,00	NMRV150	160M	6	8878
73,0	850	0,8	20,00	NMRV-P110	132MA/132M	4	5399
73,0	860	1,1	20,00	NMRV130	132MA/132M	4	7062
73,0	860	1,5	20,00	NMRV150	132MA/132M	4	9654
65,0	964	1,5	15,00	NMRV150	160M	6	10163
58,0	1050	0,9	25,00	NMRV130	132MA/132M	4	7607
58,0	1050	1,1	25,00	NMRV150	132MA/132M	4	10400
49,0	1255	1,2	20,00	NMRV150	160M	6	11186
48,0	1200	0,9	30,00	NMRV130	132MA/132M	4	8084
48,0	1245	1,0	30,00	NMRV150	132MA/132M	4	11051
39,0	1551	0,9	25,00	NMRV150	160M	6	12050
36,0	1561	1,0	40,00	NMRV150	132MA/132M	4	12163

## 9,20 kW

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor		Fr2 [N]
					Baugröße	Pole	
388,0	208	1,9	7,50	NMRV-P110	132M/132MA	2	3090
291,0	275	1,6	10,00	NMRV-P110	132M/132MA	2	3401
194,0	408	1,2	15,00	NMRV-P110	132M/132MA	2	3893
193,0	409	1,3	7,50	NMRV-P110	132MB	4	3893
193,0	414	1,8	7,50	NMRV130	132MB	4	5092
145,0	539	1,1	10,00	NMRV-P110	132MB	4	4285
145,0	539	1,5	10,00	NMRV130	132MB	4	5605
97,0	791	0,8	15,00	NMRV-P110	132MB	4	4905
97,0	761	0,7	30,00	NMRV-P110	132M/132MA	2	4905
97,0	791	1,2	15,00	NMRV130	132MB	4	6416
73,0	1054	0,9	20,00	NMRV130	132MB	4	7062
73,0	1054	1,2	20,00	NMRV150	132MB	4	9654
58,0	1288	0,7	25,00	NMRV130	132MB	4	7607
58,0	1288	0,9	25,00	NMRV150	132MB	4	10400
48,0	1472	0,7	30,00	NMRV130	132MB	4	8084

## 11,00 kW

n <sub>2</sub> [rpm]	M <sub>2</sub> [Nm]	f <sub>s</sub>	i	Getriebe	Motor		Fr <sub>2</sub> [N]
					Baugröße	Pole	
388,0	249	1,6	7,50	NMRV-P110	132MB <sup>(1)</sup>	2	3090
291,0	329	1,3	10,00	NMRV-P110	132MB <sup>(1)</sup>	2	3401
192,0	492	1,1	7,50	NMRV-P110	132MC <sup>(1)</sup>	4	3893
192,0	498	1,5	7,50	NMRV130	132MC <sup>(1)</sup>	4	5092
192,0	498	2,4	7,50	NMRV150	160MA/160S	4	6962
144,0	649	0,9	10,00	NMRV-P110	132MC <sup>(1)</sup>	4	4285
144,0	649	1,3	10,00	NMRV130	132MC <sup>(1)</sup>	4	5605
144,0	657	1,9	10,00	NMRV150	160MA/160S	4	7663
129,0	731	1,9	7,50	NMRV150	160L	6	8067
97,0	964	1,5	10,00	NMRV150	160L	6	8878
96,0	952	1,0	15,00	NMRV130	132MC <sup>(1)</sup>	4	6416
96,0	963	1,3	15,00	NMRV150	160MA/160S	4	8771
72,0	1269	0,7	20,00	NMRV130	132MC <sup>(1)</sup>	4	7062
72,0	1269	1,0	20,00	NMRV150	132MC/160MA/160S	4	9654
65,0	1413	1,0	15,00	NMRV150	160L	6	10163
49,0	1841	0,8	20,00	NMRV150	160L	6	11186

## 15,00 kW

n <sub>2</sub> [rpm]	M <sub>2</sub> [Nm]	f <sub>s</sub>	i	Getriebe	Motor		Fr <sub>2</sub> [N]
					Baugröße	Pole	
197,0	663	1,8	7,50	NMRV150	160LA	4	6962
148,0	874	1,4	10,00	NMRV150	160LA	4	7663
98,0	1282	1,0	15,00	NMRV150	160LA	4	8771

<sup>(1)</sup> Nur mit Bremsmotor (TBS)

## NRV030

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
12	5,00	0,79	560,0	115	474
13	7,50	0,58	373,0	125	542
13	10,00	0,44	280,0	140	597
13	15,00	0,31	187,0	140	683
12	20,00	0,22	140,0	146	752
16	25,00	0,25	112,0	210	810
15	30,00	0,20	93,0	210	861
14	40,00	0,15	70,0	127	948
13	50,00	0,12	56,0	128	1021
12	60,00	0,10	47,0	126	1085
11	80,00	0,08	35,0	130	1194

## NRV040

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
24	5,00	1,56	560,0	200	912
28	7,50	1,23	373,0	233	1044
29	10,00	0,97	280,0	272	1149
31	15,00	0,71	187,0	291	1315
29	20,00	0,51	140,0	204	1447
28	25,00	0,41	112,0	236	1559
34	30,00	0,43	93,0	350	1657
31	40,00	0,31	70,0	350	1824
30	50,00	0,25	56,0	350	1964
28	60,00	0,21	47,0	350	2087
25	80,00	0,15	35,0	350	2298
23	100,00	0,12	28,0	350	2475

## NRV050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
45	5,00	2,90	560,0	280	1251
52	7,50	2,26	373,0	324	1433
54	10,00	1,78	280,0	378	1577
57	15,00	1,30	187,0	399	1805
53	20,00	0,94	140,0	417	1987
51	25,00	0,74	112,0	482	2140
64	30,00	0,81	93,0	490	2274
59	40,00	0,58	70,0	490	2503
53	50,00	0,44	56,0	490	2696
50	60,00	0,36	47,0	490	2865

## NRV050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
45	80,00	0,27	35,0	490	3153
40	100,00	0,21	28,0	490	3397

## NRV-P063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
94	7,50	4,03	373,0	395	1873
99	10,00	3,27	280,0	471	2061
109	15,00	2,45	187,0	516	2359
104	20,00	1,80	140,0	556	2597
96	25,00	1,35	112,0	613	2797
121	30,00	1,49	93,0	700	2973
113	40,00	1,09	70,0	700	3272
105	50,00	0,85	56,0	700	3524
99	60,00	0,70	47,0	700	3745
88	80,00	0,50	35,0	700	4122
79	100,00	0,39	28,0	700	4440

## NRV-P075

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
131	7,50	5,61	373,0	560	2210
151	10,00	4,93	280,0	729	2433
165	15,00	3,66	187,0	795	2785
173	20,00	2,94	140,0	935	3065
159	25,00	2,21	112,0	980	3302
185	30,00	2,24	93,0	980	3509
182	40,00	1,71	70,0	980	3862
165	50,00	1,29	56,0	980	4160
159	60,00	1,08	47,0	980	4421
141	80,00	0,77	35,0	980	4865
131	100,00	0,62	28,0	980	5241

## NRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
210	7,50	8,92	373,0	715	2446
235	10,00	7,66	280,0	900	2692
270	15,00	5,93	187,0	1034	3081
260	20,00	4,33	140,0	1120	3391

## NRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
250	25,00	3,41	112,0	1270	3653
310	30,00	3,65	93,0	1270	3882
275	40,00	2,52	70,0	1270	4273
265	50,00	2,02	56,0	1270	4603
245	60,00	1,60	47,0	1270	4891
225	80,00	1,18	35,0	1270	5383
200	100,00	0,89	28,0	1270	5799

## NRV-P110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
391	7,50	16,61	373,0	950	3090
437	10,00	14,08	280,0	1194	3401
489	15,00	10,62	187,0	1337	3893
483	20,00	7,96	140,0	1485	4285
506	25,00	6,74	112,0	1700	4616
552	30,00	6,42	93,0	1700	4905
529	40,00	4,67	70,0	1700	5399
495	50,00	3,63	56,0	1700	5816
473	60,00	2,96	47,0	1700	6181
399	80,00	1,98	35,0	1700	6803
368	100,00	1,54	28,0	1700	7328

## NRV130

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
520	7,50	22,10	373,0	1190	4042
580	10,00	18,69	280,0	1493	4449
670	15,00	14,71	187,0	1725	5092
660	20,00	10,87	140,0	1912	5605
670	25,00	8,93	112,0	2100	6038
770	30,00	8,85	93,0	2100	6416
730	40,00	6,45	70,0	2100	7062
700	50,00	5,07	56,0	2100	7607
640	60,00	3,96	47,0	2100	8084
590	80,00	2,92	35,0	2100	8897
520	100,00	2,15	28,0	2100	9584

## NRV150

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
840	7,50	35,69	373,0	1550	5526
890	10,00	28,36	280,0	1848	6082
910	15,00	19,76	187,0	1889	6962
980	20,00	15,96	140,0	2289	7663
890	25,00	11,86	112,0	2494	8254
920	30,00	10,33	93,0	2800	8771
1200	40,00	10,47	70,0	2800	9654
1100	50,00	7,96	56,0	2800	10400
990	60,00	6,12	47,0	2800	11051
920	80,00	4,50	35,0	2800	12163
810	100,00	3,30	28,0	2800	13103

## NRV030/040

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
71	100,00	0,31	28,0	140	2769
72	150,00	0,22	18,7	140	3169
65	200,00	0,16	14,0	140	3488
61	250,00	0,13	11,2	140	3490
73	300,00	0,14	9,3	140	3490
65	400,00	0,10	7,0	140	3490
61	500,00	0,07	5,6	146	3490
73	600,00	0,08	4,7	146	3490
73	750,00	0,06	3,7	210	3490
73	900,00	0,06	3,1	210	3490
73	1200,00	0,04	2,3	127	3490
73	1500,00	0,04	1,9	128	3490
73	1800,00	0,03	1,6	126	3490
65	2400,00	0,03	1,2	126	3490
60	3000,00	0,02	0,9	126	3490
48	4000,00	0,01	0,7	128	3490
43	5000,00	0,01	0,6	128	3490

## NRV030/050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
103	100,00	0,44	28,0	140	3800
135	150,00	0,42	18,7	140	4350
120	200,00	0,30	14,0	140	4788
110	250,00	0,23	11,2	140	4840
145	300,00	0,27	9,3	140	4840
124	400,00	0,20	7,0	140	4840
120	500,00	0,16	5,6	140	4840
145	600,00	0,15	4,7	146	4840
145	750,00	0,13	3,7	210	4840
145	900,00	0,11	3,1	210	4840
145	1200,00	0,09	2,3	127	4840
145	1500,00	0,07	1,9	128	4840
145	1800,00	0,07	1,6	126	4840
124	2400,00	0,05	1,2	126	4840
120	3000,00	0,04	0,9	126	4840
82	4000,00	0,02	0,7	128	4840
79	5000,00	0,02	0,6	128	4840



## NRV-P030/063

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
103	100,00	0,44	28,0	140	4967
144	150,00	0,44	18,7	140	5686
182	200,00	0,44	14,0	140	6259
218	250,00	0,44	11,2	140	6270
255	300,00	0,51	9,3	125	6270
255	400,00	0,39	7,0	140	6270
236	500,00	0,31	5,6	140	6270
220	600,00	0,22	4,7	146	6270
271	750,00	0,23	3,7	210	6270
271	900,00	0,20	3,1	210	6270
256	1200,00	0,15	2,3	127	6270
238	1500,00	0,12	1,9	128	6270
220	1800,00	0,10	1,6	126	6270
255	2400,00	0,09	1,2	126	6270
236	3000,00	0,08	0,9	126	6270
236	4000,00	0,06	0,7	130	6270
150	5000,00	0,04	0,6	128	6270

## NRV040/050

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
137	100,00	0,58	28,0	272	3800
135	150,00	0,41	18,7	272	4350
120	200,00	0,29	14,0	272	4788
110	250,00	0,23	11,2	272	4840
145	300,00	0,27	9,3	272	4840
124	400,00	0,19	7,0	272	4840
137	500,00	0,15	5,6	350	3800
145	600,00	0,14	4,7	204	4840
145	750,00	0,12	3,7	236	4840
135	900,00	0,09	3,1	350	4350
145	1200,00	0,08	2,3	350	4840
145	1500,00	0,07	1,9	350	4840
145	1800,00	0,06	1,6	350	4840
124	2400,00	0,04	1,2	350	4840
120	3000,00	0,04	0,9	350	4840
120	4000,00	0,03	0,7	350	4840
120	5000,00	0,03	0,6	350	4840

## NRV-P040/063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
229	100,00	0,97	28,0	272	4967
260	150,00	0,78	18,7	272	5686
253	200,00	0,60	14,0	272	6259
231	250,00	0,46	11,2	272	6270
271	300,00	0,49	9,3	272	6270
255	400,00	0,38	7,0	272	6270
231	500,00	0,24	5,6	204	6270
271	600,00	0,26	4,7	204	6270
271	750,00	0,22	3,7	236	6270
271	900,00	0,19	3,1	350	6270
271	1200,00	0,15	2,3	350	6270
271	1500,00	0,13	1,9	350	6270
271	1800,00	0,11	1,6	350	6270
255	2400,00	0,08	1,2	350	6270
236	3000,00	0,07	0,9	350	6270
236	4000,00	0,06	0,7	350	6270
236	5000,00	0,05	0,6	350	6270

## NRV-P040/075

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
232	100,00	0,97	28,0	272	5863
331	150,00	0,97	18,7	272	6712
418	200,00	0,97	14,0	272	7380
380	250,00	0,73	11,2	272	7380
444	300,00	0,77	9,3	272	7380
414	400,00	0,58	7,0	272	7380
368	500,00	0,45	5,6	272	7380
444	600,00	0,41	4,7	204	7380
444	750,00	0,34	3,7	236	7380
444	900,00	0,29	3,1	350	7380
444	1200,00	0,23	2,3	350	7380
444	1500,00	0,20	1,9	350	7380
444	1800,00	0,17	1,6	350	7380
414	2400,00	0,13	1,2	350	7380
368	3000,00	0,10	0,9	350	7380
368	4000,00	0,08	0,7	350	7380
368	5000,00	0,07	0,6	350	7380

## NRV-P040/090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
238	100,00	0,97	28,0	272	6487
339	150,00	0,97	18,7	272	7426
435	200,00	0,97	14,0	272	8174
522	250,00	0,97	11,2	272	8180
583	300,00	0,97	9,3	272	8180
610	400,00	0,82	7,0	272	8180
560	500,00	0,64	5,6	272	8180
583	600,00	0,51	4,7	204	8180
563	750,00	0,41	3,7	236	8180
683	900,00	0,43	3,1	350	8180
623	1200,00	0,31	2,3	350	8180
603	1500,00	0,25	1,9	350	8180
563	1800,00	0,21	1,6	350	8180
610	2400,00	0,18	1,2	350	8180
560	3000,00	0,14	0,9	350	8180
560	4000,00	0,12	0,7	350	8180
560	5000,00	0,10	0,6	350	8180

## NRV-P050/090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
443	100,00	1,78	28,0	378	6487
632	150,00	1,78	18,7	378	7426
610	200,00	1,34	14,0	378	8174
570	250,00	1,04	11,2	378	8180
700	300,00	1,15	9,3	378	8180
610	400,00	0,81	7,0	378	8180
570	500,00	0,56	5,6	417	8180
700	600,00	0,62	4,7	417	8180
700	750,00	0,50	3,7	482	8180
700	900,00	0,44	3,1	490	8180
700	1200,00	0,34	2,3	490	8180
700	1500,00	0,29	1,9	490	8180
700	1800,00	0,25	1,6	490	8180
610	2400,00	0,18	1,2	490	8180
560	3000,00	0,14	0,9	490	8180
560	4000,00	0,11	0,7	490	8180
560	5000,00	0,10	0,6	490	8180

## NRV-P050/110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
443	100,00	1,78	28,0	378	8198
640	150,00	1,78	18,7	378	9384
832	200,00	1,78	14,0	378	10320
1013	250,00	1,78	11,2	378	10320
1085	300,00	1,78	9,3	378	10320
1185	400,00	1,50	7,0	378	10320
994	500,00	0,94	5,6	417	10320
1065	600,00	0,94	4,7	417	10320
1025	750,00	0,74	3,7	482	10320
1265	900,00	0,80	3,1	490	10320
1186	1200,00	0,58	2,3	490	10320
1065	1500,00	0,44	1,9	490	10320
1005	1800,00	0,36	1,6	490	10320
1185	2400,00	0,33	1,2	490	10320
1100	3000,00	0,26	0,9	490	10320
1100	4000,00	0,21	0,7	490	10320
1100	5000,00	0,18	0,6	490	10320

## NRV-P063/110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
815	100,00	3,27	28,0	471	8198
1178	150,00	3,27	18,7	471	9384
1139	200,00	2,44	14,0	471	10320
1173	250,00	2,06	11,2	471	10320
1265	300,00	2,07	9,3	471	10320
1185	400,00	1,50	7,0	471	10320
1173	500,00	1,08	5,6	556	10320
1265	600,00	1,09	4,7	556	10320
1265	750,00	0,89	3,7	613	10320
1265	900,00	0,78	3,1	700	10320
1265	1200,00	0,61	2,3	700	10320
1265	1500,00	0,51	1,9	700	10320
1265	1800,00	0,45	1,6	700	10320
1185	2400,00	0,32	1,2	700	10320
1100	3000,00	0,25	0,9	700	10320
1100	4000,00	0,20	0,7	700	10320
1100	5000,00	0,18	0,6	700	10320

## NRV-P063/130

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
825	100,00	3,27	28,0	471	10722
1163	150,00	3,27	18,7	471	12274
1531	200,00	3,27	14,0	471	13500
1530	250,00	2,69	11,2	471	13500
1760	300,00	2,84	9,3	471	13500
1650	400,00	2,09	7,0	471	13500
1550	500,00	1,65	5,6	471	13500
1760	600,00	1,49	4,7	556	13500
1760	750,00	1,22	3,7	613	13500
1760	900,00	1,07	3,1	700	13500
1760	1200,00	0,83	2,3	700	13500
1760	1500,00	0,70	1,9	700	13500
1760	1800,00	0,61	1,6	700	13500
1650	2400,00	0,45	1,2	700	13500
1550	3000,00	0,35	0,9	700	13500
1550	4000,00	0,28	0,7	700	13500
1550	5000,00	0,25	0,6	700	13500

## NRV-P063/150

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1444	150,00	4,03	18,7	395	18000
1531	200,00	3,27	14,0	471	18000
1864	250,00	3,27	11,2	471	18000
1678	300,00	2,45	9,3	516	18000
2624	400,00	3,27	7,0	471	18000
2330	500,00	2,48	5,6	471	18000
2670	600,00	2,27	4,7	516	18000
2330	750,00	1,69	3,7	516	18000
2100	900,00	1,19	3,1	700	18000
2670	1200,00	1,25	2,3	700	18000
2330	1500,00	0,93	1,9	700	18000
2100	1800,00	0,68	1,6	700	18000
2610	2400,00	0,70	1,2	700	18000
2330	3000,00	0,53	0,9	700	18000
2330	4000,00	0,43	0,7	700	18000
2330	5000,00	0,37	0,6	700	18000

## NRV030

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
18	5,00	0,76	350,0	150	554
18	7,50	0,52	233,0	150	634
18	10,00	0,40	175,0	169	698
18	15,00	0,28	117,0	169	799
17	20,00	0,21	88,0	179	880
21	25,00	0,22	70,0	210	948
20	30,00	0,19	58,0	210	1007
18	40,00	0,14	44,0	210	1108
17	50,00	0,11	35,0	210	1194
15	60,00	0,09	29,0	210	1269
12	80,00	0,06	22,0	210	1396

## NRV040

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
34	5,00	1,41	350,0	250	1066
40	7,50	1,12	233,0	291	1221
42	10,00	0,90	175,0	343	1344
42	15,00	0,62	117,0	343	1538
41	20,00	0,47	88,0	350	1693
37	25,00	0,36	70,0	350	1824
46	30,00	0,39	58,0	350	1938
43	40,00	0,30	44,0	350	2133
40	50,00	0,23	35,0	350	2298
36	60,00	0,19	29,0	350	2442
31	80,00	0,14	22,0	350	2687
28	100,00	0,11	18,0	350	2895

## NRV050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
65	5,00	2,66	350,0	350	1464
73	7,50	2,03	233,0	396	1676
75	10,00	1,58	175,0	490	1844
77	15,00	1,13	117,0	490	2111
74	20,00	0,85	88,0	490	2324
67	25,00	0,64	70,0	490	2503
84	30,00	0,70	58,0	490	2660
78	40,00	0,52	44,0	490	2927
73	50,00	0,42	35,0	490	3153
68	60,00	0,35	29,0	490	3351

## NRV050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
62	80,00	0,26	22,0	490	3688
52	100,00	0,19	18,0	490	3973

## NRV-P063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
122	7,50	3,32	233,0	500	2190
125	10,00	2,63	175,0	579	2411
140	15,00	2,02	117,0	646	2759
138	20,00	1,53	88,0	700	3037
127	25,00	1,17	70,0	700	3272
152	30,00	1,22	58,0	700	3477
142	40,00	0,91	44,0	700	3827
136	50,00	0,73	35,0	700	4122
128	60,00	0,61	29,0	700	4380
116	80,00	0,45	22,0	700	4821
112	100,00	0,38	18,0	700	5193

## NRV-P075

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
176	7,50	4,80	233,0	700	2585
187	10,00	3,88	175,0	839	2845
215	15,00	3,03	117,0	962	3257
221	20,00	2,42	88,0	980	3585
202	25,00	1,81	70,0	980	3862
229	30,00	1,80	58,0	980	4104
229	40,00	1,42	44,0	980	4517
212	50,00	1,10	35,0	980	4865
201	60,00	0,91	29,0	980	5170
184	80,00	0,68	22,0	980	5691
171	100,00	0,55	18,0	980	6130

## NRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
303	7,50	8,19	233,0	900	2860
324	10,00	6,65	175,0	1082	3148
376	15,00	5,26	117,0	1257	3604
371	20,00	3,97	88,0	1270	3967

## NRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
355	25,00	3,11	70,0	1270	4273
410	30,00	3,14	58,0	1270	4541
376	40,00	2,24	44,0	1270	4998
355	50,00	1,76	35,0	1270	5383
334	60,00	1,44	29,0	1270	5721
271	80,00	0,95	22,0	1270	6297
257	100,00	0,77	18,0	1270	6783

## NRV-P110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
524	7,50	14,17	233,0	1200	3614
568	10,00	11,64	175,0	1463	3978
623	15,00	8,69	117,0	1604	4554
612	20,00	6,47	88,0	1700	5012
645	25,00	5,52	70,0	1700	5399
689	30,00	5,20	58,0	1700	5737
667	40,00	3,83	44,0	1700	6315
627	50,00	2,99	35,0	1700	6803
585	60,00	2,39	29,0	1700	7229
489	80,00	1,62	22,0	1700	7956
459	100,00	1,29	18,0	1700	8571

## NRV130

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
712	7,50	19,13	233,0	1500	4727
779	10,00	16,04	175,0	1845	5203
874	15,00	12,27	117,0	2070	5956
864	20,00	9,10	88,0	2100	6556
883	25,00	7,62	70,0	2100	7062
988	30,00	7,45	58,0	2100	7504
998	40,00	5,78	44,0	2100	8260
931	50,00	4,49	35,0	2100	8897
855	60,00	3,58	29,0	2100	9455
798	80,00	2,65	22,0	2100	10406
703	100,00	1,98	18,0	2100	11210



## NRV150

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	$n_2$ [rpm]	$Fr_1$ [N]	$Fr_2$ [N]
1140	7,50	30,61	233,0	1950	6463
1178	10,00	23,98	175,0	2267	7113
1187	15,00	16,49	117,0	2285	8143
1235	20,00	13,01	88,0	2673	8962
1140	25,00	9,83	70,0	2800	9654
1140	30,00	8,29	58,0	2800	10259
1473	40,00	8,54	44,0	2800	11292
1330	50,00	6,33	35,0	2800	12163
1197	60,00	4,94	29,0	2800	12926
1093	80,00	3,63	22,0	2800	14226
950	100,00	2,68	18,0	2800	15325

## NRV030/040

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
71	100,00	0,20	17,5	169	2769
72	150,00	0,15	11,7	169	3169
65	200,00	0,10	8,8	169	3488
61	250,00	0,08	7,0	169	3490
73	300,00	0,09	5,8	169	3490
65	400,00	0,07	4,4	169	3490
61	500,00	0,05	3,5	179	3490
73	600,00	0,05	2,9	179	3490
73	750,00	0,04	2,3	210	3490
73	900,00	0,04	1,9	210	3490
73	1200,00	0,03	1,5	210	3490
73	1500,00	0,03	1,2	210	3490
73	1800,00	0,02	1,0	210	3490
65	2400,00	0,02	0,7	210	3490
60	3000,00	0,01	0,6	210	3490
48	4000,00	0,01	0,4	210	3490
43	5000,00	0,01	0,4	210	3490

## NRV030/050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
137	100,00	0,38	17,5	169	3800
135	150,00	0,27	11,7	169	4350
120	200,00	0,19	8,8	169	4788
110	250,00	0,15	7,0	169	4840
145	300,00	0,18	5,8	169	4840
124	400,00	0,13	4,4	169	4840
120	500,00	0,11	3,5	169	4840
145	600,00	0,10	2,9	179	4840
145	750,00	0,09	2,3	210	4840
145	900,00	0,07	1,9	210	4840
145	1200,00	0,06	1,5	210	4840
145	1500,00	0,05	1,2	210	4840
145	1800,00	0,05	1,0	210	4840
124	2400,00	0,03	0,7	210	4840
120	3000,00	0,03	0,6	210	4840
82	4000,00	0,02	0,4	210	4840
79	5000,00	0,01	0,4	210	4840

## NRV-P030/063

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
143	100,00	0,40	17,5	169	4967
201	150,00	0,40	11,7	169	5686
253	200,00	0,40	8,8	169	6259
231	250,00	0,30	7,0	169	6270
255	300,00	0,33	5,8	150	6270
255	400,00	0,25	4,4	169	6270
236	500,00	0,20	3,5	169	6270
271	600,00	0,18	2,9	179	6270
271	750,00	0,16	2,3	210	6270
271	900,00	0,14	1,9	210	6270
271	1200,00	0,11	1,5	210	6270
271	1500,00	0,10	1,2	210	6270
271	1800,00	0,09	1,0	210	6270
255	2400,00	0,07	0,7	210	6270
236	3000,00	0,05	0,6	210	6270
236	4000,00	0,05	0,4	210	6270
150	5000,00	0,03	0,4	210	6270

## NRV040/050

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
137	100,00	0,37	17,5	343	3800
135	150,00	0,27	11,7	343	4350
120	200,00	0,19	8,8	343	4788
110	250,00	0,15	7,0	343	4840
145	300,00	0,17	5,8	343	4840
124	400,00	0,12	4,4	343	4840
137	500,00	0,10	3,5	350	3800
145	600,00	0,09	2,9	350	4840
145	750,00	0,08	2,3	350	4840
135	900,00	0,06	1,9	350	4350
145	1200,00	0,06	1,5	350	4840
145	1500,00	0,05	1,2	350	4840
145	1800,00	0,04	1,0	350	4840
124	2400,00	0,03	0,7	350	4840
120	3000,00	0,03	0,6	350	4840
120	4000,00	0,02	0,4	350	4840
120	5000,00	0,02	0,4	350	4840

## NRV-P040/063

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
257	100,00	0,70	17,5	343	4967
260	150,00	0,50	11,7	343	5686
253	200,00	0,39	8,8	343	6259
231	250,00	0,30	7,0	343	6270
271	300,00	0,32	5,8	343	6270
255	400,00	0,25	4,4	343	6270
231	500,00	0,16	3,5	350	6270
271	600,00	0,17	2,9	350	6270
271	750,00	0,14	2,3	350	6270
271	900,00	0,13	1,9	350	6270
271	1200,00	0,10	1,5	350	6270
271	1500,00	0,09	1,2	350	6270
271	1800,00	0,08	1,0	350	6270
255	2400,00	0,06	0,7	350	6270
236	3000,00	0,05	0,6	350	6270
236	4000,00	0,04	0,4	350	6270
236	5000,00	0,04	0,4	350	6270

## NRV-P040/075

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
335	100,00	0,90	17,5	343	5863
425	150,00	0,80	11,7	343	6712
420	200,00	0,63	8,8	343	7380
380	250,00	0,47	7,0	343	7380
444	300,00	0,50	5,8	343	7380
414	400,00	0,38	4,4	343	7380
368	500,00	0,29	3,5	343	7380
444	600,00	0,27	2,9	350	7380
444	750,00	0,22	2,3	350	7380
444	900,00	0,20	1,9	350	7380
444	1200,00	0,16	1,5	350	7380
444	1500,00	0,13	1,2	350	7380
444	1800,00	0,12	1,0	350	7380
414	2400,00	0,09	0,7	350	7380
368	3000,00	0,07	0,6	350	7380
368	4000,00	0,06	0,4	350	7380
368	5000,00	0,05	0,4	350	7380

## NRV-P040/090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
343	100,00	0,90	17,5	343	6487
489	150,00	0,90	11,7	343	7426
610	200,00	0,88	8,8	343	8174
570	250,00	0,68	7,0	343	8180
700	300,00	0,75	5,8	343	8180
610	400,00	0,53	4,4	343	8180
560	500,00	0,42	3,5	343	8180
700	600,00	0,40	2,9	350	8180
700	750,00	0,34	2,3	350	8180
700	900,00	0,30	1,9	350	8180
700	1200,00	0,24	1,5	350	8180
700	1500,00	0,20	1,2	350	8180
700	1800,00	0,18	1,0	350	8180
610	2400,00	0,13	0,7	350	8180
560	3000,00	0,10	0,6	350	8180
560	4000,00	0,08	0,4	350	8180
560	5000,00	0,07	0,4	350	8180

## NRV-P050/090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
590	100,00	1,52	17,5	490	6487
660	150,00	1,19	11,7	490	7426
610	200,00	0,86	8,8	490	8174
570	250,00	0,67	7,0	490	8180
700	300,00	0,73	5,8	490	8180
610	400,00	0,52	4,4	490	8180
570	500,00	0,36	3,5	490	8180
700	600,00	0,40	2,9	490	8180
700	750,00	0,33	2,3	490	8180
700	900,00	0,29	1,9	490	8180
700	1200,00	0,23	1,5	490	8180
700	1500,00	0,20	1,2	490	8180
700	1800,00	0,18	1,0	490	8180
610	2400,00	0,13	0,7	490	8180
560	3000,00	0,10	0,6	490	8180
560	4000,00	0,08	0,4	490	8180
560	5000,00	0,07	0,4	490	8180

## NRV-P050/110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
615	100,00	1,58	17,5	490	8198
889	150,00	1,58	11,7	490	9384
1139	200,00	1,56	8,8	490	10320
1173	250,00	1,32	7,0	490	10320
1265	300,00	1,33	5,8	490	10320
1185	400,00	0,96	4,4	490	10320
1173	500,00	0,72	3,5	490	10320
1265	600,00	0,72	2,9	490	10320
1265	750,00	0,60	2,3	490	10320
1265	900,00	0,53	1,9	490	10320
1265	1200,00	0,42	1,5	490	10320
1265	1500,00	0,36	1,2	490	10320
1265	1800,00	0,32	1,0	490	10320
1185	2400,00	0,23	0,7	490	10320
1100	3000,00	0,18	0,6	490	10320
1100	4000,00	0,15	0,4	490	10320
1100	5000,00	0,13	0,4	490	10320

## NRV-P063/110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1027	100,00	2,63	17,5	579	8198
1196	150,00	2,12	11,7	579	9384
1139	200,00	1,55	8,8	579	10320
1173	250,00	1,31	7,0	579	10320
1265	300,00	1,32	5,8	579	10320
1185	400,00	0,96	4,4	579	10320
1173	500,00	0,69	3,5	700	10320
1265	600,00	0,70	2,9	700	10320
1265	750,00	0,58	2,3	700	10320
1265	900,00	0,51	1,9	700	10320
1265	1200,00	0,40	1,5	700	10320
1265	1500,00	0,34	1,2	700	10320
1265	1800,00	0,30	1,0	700	10320
1185	2400,00	0,22	0,7	700	10320
1100	3000,00	0,17	0,6	700	10320
1100	4000,00	0,14	0,4	700	10320
1100	5000,00	0,12	0,4	700	10320

## NRV-P063/130

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1040	100,00	2,63	17,5	579	10722
1465	150,00	2,63	11,7	579	12274
1600	200,00	2,18	8,8	579	13500
1530	250,00	1,71	7,0	579	13500
1760	300,00	1,81	5,8	579	13500
1650	400,00	1,33	4,4	579	13500
1550	500,00	1,05	3,5	579	13500
1760	600,00	0,96	2,9	700	13500
1760	750,00	0,79	2,3	700	13500
1760	900,00	0,69	1,9	700	13500
1760	1200,00	0,55	1,5	700	13500
1760	1500,00	0,46	1,2	700	13500
1760	1800,00	0,41	1,0	700	13500
1650	2400,00	0,30	0,7	700	13500
1550	3000,00	0,24	0,6	700	13500
1550	4000,00	0,19	0,4	700	13500
1550	5000,00	0,17	0,4	700	13500

## NRV-P063/150

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1873	150,00	3,32	11,7	500	18000
1929	200,00	2,63	8,8	579	18000
2050	250,00	2,29	7,0	579	18000
2151	300,00	2,02	5,8	646	18000
2670	400,00	2,12	4,4	579	18000
2330	500,00	1,58	3,5	579	18000
2670	600,00	1,46	2,9	646	18000
2330	750,00	1,08	2,3	646	18000
2100	900,00	0,77	1,9	700	18000
2670	1200,00	0,81	1,5	700	18000
2330	1500,00	0,61	1,2	700	18000
2100	1800,00	0,46	1,0	700	18000
2670	2400,00	0,48	0,7	700	18000
2330	3000,00	0,36	0,6	700	18000
2330	4000,00	0,29	0,4	700	18000
2330	5000,00	0,26	0,4	700	18000

## NRV030

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
19	5,00	0,64	280,0	150	597
19	7,50	0,44	187,0	150	683
19	10,00	0,34	140,0	169	752
19	15,00	0,24	93,0	169	861
18	20,00	0,18	70,0	180	948
22	25,00	0,19	56,0	210	1021
21	30,00	0,16	47,0	210	1085
19	40,00	0,12	35,0	210	1194
18	50,00	0,09	28,0	210	1286
16	60,00	0,08	23,0	210	1367
13	80,00	0,05	18,0	210	1504

## NRV040

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
36	5,00	1,19	280,0	250	1149
42	7,50	0,94	187,0	292	1315
44	10,00	0,76	140,0	344	1447
44	15,00	0,52	93,0	344	1657
43	20,00	0,40	70,0	350	1824
39	25,00	0,30	56,0	350	1964
48	30,00	0,33	47,0	350	2087
45	40,00	0,25	35,0	350	2298
42	50,00	0,20	28,0	350	2475
38	60,00	0,16	23,0	350	2630
33	80,00	0,11	18,0	350	2895
29	100,00	0,09	14,0	350	3118

## NRV050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
68	5,00	2,24	280,0	350	1577
77	7,50	1,71	187,0	396	1805
79	10,00	1,33	140,0	490	1987
81	15,00	0,95	93,0	490	2274
78	20,00	0,71	70,0	490	2503
71	25,00	0,54	56,0	490	2696
88	30,00	0,59	47,0	490	2865
82	40,00	0,44	35,0	490	3153
77	50,00	0,35	28,0	490	3397
72	60,00	0,29	23,0	490	3610



## NRV050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
65	80,00	0,22	18,0	490	3973
55	100,00	0,16	14,0	490	4280

## NRV-P063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
128	7,50	2,81	187,0	500	2359
135	10,00	2,28	140,0	595	2597
150	15,00	1,75	93,0	660	2973
146	20,00	1,30	70,0	700	3272
134	25,00	0,99	56,0	700	3524
160	30,00	1,04	47,0	700	3745
149	40,00	0,77	35,0	700	4122
143	50,00	0,63	28,0	700	4440
135	60,00	0,52	23,0	700	4719
122	80,00	0,39	18,0	700	5193
118	100,00	0,33	14,0	700	5595

## NRV-P075

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
185	7,50	4,06	187,0	700	2785
201	10,00	3,35	140,0	857	3065
230	15,00	2,61	93,0	979	3509
236	20,00	2,09	70,0	980	3862
214	25,00	1,55	56,0	980	4160
247	30,00	1,57	47,0	980	4421
245	40,00	1,23	35,0	980	4865
225	50,00	0,94	28,0	980	5241
214	60,00	0,79	23,0	980	5569
195	80,00	0,58	18,0	980	6130
180	100,00	0,47	14,0	980	6603

## NRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
319	7,50	6,93	187,0	900	3081
341	10,00	5,62	140,0	1082	3391
396	15,00	4,45	93,0	1257	3882
391	20,00	3,37	70,0	1270	4273

## NRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
374	25,00	2,64	56,0	1270	4603
432	30,00	2,67	47,0	1270	4891
396	40,00	1,91	35,0	1270	5383
374	50,00	1,50	28,0	1270	5799
352	60,00	1,23	23,0	1270	6163
285	80,00	0,82	18,0	1270	6783
270	100,00	0,66	14,0	1270	7306

## NRV-P110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
552	7,50	11,99	187,0	1200	3893
598	10,00	9,85	140,0	1463	4285
656	15,00	7,37	93,0	1604	4905
644	20,00	5,49	70,0	1700	5399
679	25,00	4,68	56,0	1700	5816
725	30,00	4,43	47,0	1700	6181
702	40,00	3,26	35,0	1700	6803
660	50,00	2,55	28,0	1700	7328
616	60,00	2,03	23,0	1700	7787
515	80,00	1,39	18,0	1700	8571
483	100,00	1,11	14,0	1700	9232

## NRV130

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
750	7,50	16,11	187,0	1500	5092
820	10,00	13,51	140,0	1845	5605
920	15,00	10,33	93,0	2070	6416
910	20,00	7,67	70,0	2100	7062
930	25,00	6,42	56,0	2100	7607
1040	30,00	6,27	47,0	2100	8084
1050	40,00	4,87	35,0	2100	8897
980	50,00	3,78	28,0	2100	9584
900	60,00	3,01	23,0	2100	10185
840	80,00	2,23	18,0	2100	11210
740	100,00	1,67	14,0	2100	12076

## NRV150

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	$n_2$ [rpm]	$Fr_1$ [N]	$Fr_2$ [N]
1200	7,50	25,78	187,0	1950	6962
1240	10,00	20,20	140,0	2267	7663
1250	15,00	13,88	93,0	2285	8771
1300	20,00	10,95	70,0	2674	9654
1200	25,00	8,28	56,0	2800	10400
1200	30,00	6,98	47,0	2800	11051
1550	40,00	7,19	35,0	2800	12163
1400	50,00	5,33	28,0	2800	13103
1260	60,00	4,16	23,0	2800	13924
1150	80,00	3,05	18,0	2800	15325
1000	100,00	2,26	14,0	2800	16508

## NRV030/040

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
71	100,00	0,16	14,0	169	2769
72	150,00	0,12	9,3	169	3169
65	200,00	0,08	7,0	169	3488
61	250,00	0,07	5,6	169	3490
73	300,00	0,07	4,7	169	3490
65	400,00	0,05	3,5	169	3490
61	500,00	0,04	2,8	180	3490
73	600,00	0,04	2,3	180	3490
73	750,00	0,04	1,9	210	3490
73	900,00	0,03	1,6	210	3490
73	1200,00	0,03	1,2	210	3490
73	1500,00	0,02	0,9	210	3490
73	1800,00	0,02	0,8	210	3490
65	2400,00	0,01	0,6	210	3490
60	3000,00	0,01	0,5	210	3490
48	4000,00	0,01	0,4	210	3490
43	5000,00	0,01	0,3	210	3490

## NRV030/050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
137	100,00	0,31	14,0	169	3800
135	150,00	0,22	9,3	169	4350
120	200,00	0,15	7,0	169	4788
110	250,00	0,12	5,6	169	4840
145	300,00	0,14	4,7	169	4840
124	400,00	0,10	3,5	169	4840
120	500,00	0,08	2,8	169	4840
145	600,00	0,08	2,3	180	4840
145	750,00	0,07	1,9	210	4840
145	900,00	0,06	1,6	210	4840
145	1200,00	0,05	1,2	210	4840
145	1500,00	0,04	0,9	210	4840
145	1800,00	0,04	0,8	210	4840
124	2400,00	0,03	0,6	210	4840
120	3000,00	0,02	0,5	210	4840
82	4000,00	0,01	0,4	210	4840
79	5000,00	0,01	0,3	210	4840

## NRV-P030/063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
150	100,00	0,34	14,0	169	4967
211	150,00	0,34	9,3	169	5686
253	200,00	0,32	7,0	169	6259
231	250,00	0,24	5,6	169	6270
255	300,00	0,26	4,7	150	6270
255	400,00	0,20	3,5	169	6270
236	500,00	0,16	2,8	169	6270
271	600,00	0,15	2,3	180	6270
271	750,00	0,13	1,9	210	6270
271	900,00	0,11	1,6	210	6270
271	1200,00	0,09	1,2	210	6270
271	1500,00	0,08	0,9	210	6270
271	1800,00	0,07	0,8	210	6270
255	2400,00	0,05	0,6	210	6270
236	3000,00	0,04	0,5	210	6270
236	4000,00	0,04	0,4	210	6270
150	5000,00	0,02	0,3	210	6270

## NRV040/050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
137	100,00	0,30	14,0	344	3800
135	150,00	0,21	9,3	344	4350
120	200,00	0,15	7,0	344	4788
110	250,00	0,12	5,6	344	4840
145	300,00	0,14	4,7	344	4840
124	400,00	0,10	3,5	344	4840
137	500,00	0,08	2,8	350	3800
145	600,00	0,07	2,3	350	4840
145	750,00	0,06	1,9	350	4840
135	900,00	0,05	1,6	350	4350
145	1200,00	0,04	1,2	350	4840
145	1500,00	0,04	0,9	350	4840
145	1800,00	0,03	0,8	350	4840
124	2400,00	0,02	0,6	350	4840
120	3000,00	0,02	0,5	350	4840
120	4000,00	0,02	0,4	350	4840
120	5000,00	0,01	0,3	350	4840

## NRV-P040/063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
257	100,00	0,56	14,0	344	4967
260	150,00	0,40	9,3	344	5686
253	200,00	0,31	7,0	344	6259
231	250,00	0,24	5,6	344	6270
271	300,00	0,26	4,7	344	6270
255	400,00	0,20	3,5	344	6270
231	500,00	0,13	2,8	350	6270
271	600,00	0,14	2,3	350	6270
271	750,00	0,11	1,9	350	6270
271	900,00	0,10	1,6	350	6270
271	1200,00	0,08	1,2	350	6270
271	1500,00	0,07	0,9	350	6270
271	1800,00	0,06	0,8	350	6270
255	2400,00	0,05	0,6	350	6270
236	3000,00	0,04	0,5	350	6270
236	4000,00	0,03	0,4	350	6270
236	5000,00	0,03	0,3	350	6270

## NRV-P040/075

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
352	100,00	0,76	14,0	344	5863
425	150,00	0,64	9,3	344	6712
420	200,00	0,50	7,0	344	7380
380	250,00	0,38	5,6	344	7380
444	300,00	0,40	4,7	344	7380
414	400,00	0,30	3,5	344	7380
368	500,00	0,24	2,8	344	7380
444	600,00	0,21	2,3	350	7380
444	750,00	0,18	1,9	350	7380
444	900,00	0,16	1,6	350	7380
444	1200,00	0,13	1,2	350	7380
444	1500,00	0,11	0,9	350	7380
444	1800,00	0,10	0,8	350	7380
414	2400,00	0,07	0,6	350	7380
368	3000,00	0,06	0,5	350	7380
368	4000,00	0,05	0,4	350	7380
368	5000,00	0,04	0,3	350	7380

## NRV-P040/090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
361	100,00	0,76	14,0	344	6487
515	150,00	0,76	9,3	344	7426
610	200,00	0,70	7,0	344	8174
570	250,00	0,55	5,6	344	8180
700	300,00	0,60	4,7	344	8180
610	400,00	0,42	3,5	344	8180
560	500,00	0,33	2,8	344	8180
700	600,00	0,32	2,3	350	8180
700	750,00	0,27	1,9	350	8180
700	900,00	0,24	1,6	350	8180
700	1200,00	0,19	1,2	350	8180
700	1500,00	0,16	0,9	350	8180
700	1800,00	0,14	0,8	350	8180
610	2400,00	0,10	0,6	350	8180
560	3000,00	0,08	0,5	350	8180
560	4000,00	0,07	0,4	350	8180
560	5000,00	0,06	0,3	350	8180

## NRV-P050/090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
590	100,00	1,21	14,0	490	6487
660	150,00	0,95	9,3	490	7426
610	200,00	0,69	7,0	490	8174
570	250,00	0,53	5,6	490	8180
700	300,00	0,59	4,7	490	8180
610	400,00	0,41	3,5	490	8180
570	500,00	0,29	2,8	490	8180
700	600,00	0,32	2,3	490	8180
700	750,00	0,27	1,9	490	8180
700	900,00	0,23	1,6	490	8180
700	1200,00	0,19	1,2	490	8180
700	1500,00	0,16	0,9	490	8180
700	1800,00	0,14	0,8	490	8180
610	2400,00	0,10	0,6	490	8180
560	3000,00	0,08	0,5	490	8180
560	4000,00	0,07	0,4	490	8180
560	5000,00	0,06	0,3	490	8180

## NRV-P050/110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
648	100,00	1,33	14,0	490	8198
936	150,00	1,33	9,3	490	9384
1139	200,00	1,25	7,0	490	10320
1173	250,00	1,05	5,6	490	10320
1265	300,00	1,06	4,7	490	10320
1185	400,00	0,77	3,5	490	10320
1173	500,00	0,57	2,8	490	10320
1265	600,00	0,58	2,3	490	10320
1265	750,00	0,48	1,9	490	10320
1265	900,00	0,42	1,6	490	10320
1265	1200,00	0,34	1,2	490	10320
1265	1500,00	0,29	0,9	490	10320
1265	1800,00	0,26	0,8	490	10320
1185	2400,00	0,19	0,6	490	10320
1100	3000,00	0,14	0,5	490	10320
1100	4000,00	0,12	0,4	490	10320
1100	5000,00	0,10	0,3	490	10320

## NRV-P063/110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1110	100,00	2,28	14,0	595	8198
1196	150,00	1,70	9,3	595	9384
1139	200,00	1,25	7,0	595	10320
1173	250,00	1,05	5,6	595	10320
1265	300,00	1,06	4,7	595	10320
1185	400,00	0,77	3,5	595	10320
1173	500,00	0,56	2,8	700	10320
1265	600,00	0,56	2,3	700	10320
1265	750,00	0,47	1,9	700	10320
1265	900,00	0,41	1,6	700	10320
1265	1200,00	0,32	1,2	700	10320
1265	1500,00	0,28	0,9	700	10320
1265	1800,00	0,24	0,8	700	10320
1185	2400,00	0,18	0,6	700	10320
1100	3000,00	0,14	0,5	700	10320
1100	4000,00	0,11	0,4	700	10320
1100	5000,00	0,10	0,3	700	10320



## NRV-P063/130

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1123	100,00	2,28	14,0	595	10722
1584	150,00	2,28	9,3	595	12274
1600	200,00	1,75	7,0	595	13500
1530	250,00	1,37	5,6	595	13500
1760	300,00	1,45	4,7	595	13500
1650	400,00	1,07	3,5	595	13500
1550	500,00	0,84	2,8	595	13500
1760	600,00	0,77	2,3	700	13500
1760	750,00	0,64	1,9	700	13500
1760	900,00	0,56	1,6	700	13500
1760	1200,00	0,45	1,2	700	13500
1760	1500,00	0,38	0,9	700	13500
1760	1800,00	0,33	0,8	700	13500
1650	2400,00	0,25	0,6	700	13500
1550	3000,00	0,19	0,5	700	13500
1550	4000,00	0,16	0,4	700	13500
1550	5000,00	0,14	0,3	700	13500

## NRV-P063/150

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1971	150,00	2,81	9,3	500	18000
2084	200,00	2,28	7,0	595	18000
2050	250,00	1,84	5,6	595	18000
2312	300,00	1,75	4,7	660	18000
2670	400,00	1,70	3,5	595	18000
2330	500,00	1,27	2,8	595	18000
2670	600,00	1,18	2,3	660	18000
2330	750,00	0,87	1,9	660	18000
2100	900,00	0,62	1,6	700	18000
2670	1200,00	0,66	1,2	700	18000
2330	1500,00	0,49	0,9	700	18000
2100	1800,00	0,37	0,8	700	18000
2670	2400,00	0,39	0,6	700	18000
2330	3000,00	0,29	0,5	700	18000
2330	4000,00	0,24	0,4	700	18000
2330	5000,00	0,21	0,3	700	18000

## NRV030

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
20	5,00	0,56	228,0	175	639
20	7,50	0,38	152,0	175	732
20	10,00	0,29	114,0	197	805
20	15,00	0,21	76,0	197	922
19	20,00	0,16	57,0	210	1015
23	25,00	0,16	46,0	210	1093
21	30,00	0,13	38,0	210	1162
20	40,00	0,10	29,0	210	1278
19	50,00	0,08	23,0	210	1377
17	60,00	0,07	19,0	210	1463
14	80,00	0,05	14,0	210	1611

## NRV040

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
39	5,00	1,06	228,0	290	1230
44	7,50	0,81	152,0	327	1408
46	10,00	0,65	114,0	350	1550
47	15,00	0,46	76,0	350	1774
46	20,00	0,35	57,0	350	1953
42	25,00	0,27	46,0	350	2104
51	30,00	0,29	38,0	350	2235
48	40,00	0,22	29,0	350	2460
44	50,00	0,17	23,0	350	2650
40	60,00	0,14	19,0	350	2816
34	80,00	0,10	14,0	350	3100
31	100,00	0,08	11,0	350	3339

## NRV050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
75	5,00	2,01	228,0	400	1689
84	7,50	1,54	152,0	448	1933
86	10,00	1,19	114,0	490	2127
86	15,00	0,84	76,0	490	2435
80	20,00	0,61	57,0	490	2680
73	25,00	0,46	46,0	490	2887
91	30,00	0,51	38,0	490	3068
85	40,00	0,38	29,0	490	3377
79	50,00	0,30	23,0	490	3638
74	60,00	0,25	19,0	490	3866

## NRV050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
66	80,00	0,19	14,0	490	4255
55	100,00	0,14	11,0	490	4583

## NRV-P063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
139	7,50	2,51	152,0	580	2527
143	10,00	1,97	114,0	667	2781
159	15,00	1,52	76,0	700	3183
154	20,00	1,14	57,0	700	3504
141	25,00	0,87	46,0	700	3774
168	30,00	0,91	38,0	700	4011
160	40,00	0,69	29,0	700	4414
152	50,00	0,56	23,0	700	4755
144	60,00	0,47	19,0	700	5053
129	80,00	0,34	14,0	700	5562
121	100,00	0,29	11,0	700	5991

## NRV-P075

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
200	7,50	3,59	152,0	810	2982
212	10,00	2,92	114,0	968	3282
250	15,00	2,36	76,0	980	3757
250	20,00	1,84	57,0	980	4135
228	25,00	1,38	46,0	980	4455
264	30,00	1,41	38,0	980	4734
262	40,00	1,11	29,0	980	5210
240	50,00	0,86	23,0	980	5613
231	60,00	0,73	19,0	980	5964
207	80,00	0,54	14,0	980	6565
188	100,00	0,43	11,0	980	7071

## NRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
347	7,50	6,16	152,0	1040	3300
374	10,00	5,06	114,0	1270	3632
429	15,00	3,96	76,0	1270	4157
410	20,00	2,92	57,0	1270	4576

## NRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
390	25,00	2,28	46,0	1270	4929
459	30,00	2,35	38,0	1270	5238
423	40,00	1,70	29,0	1270	5765
402	50,00	1,34	23,0	1270	6210
369	60,00	1,08	19,0	1270	6599
300	80,00	0,72	14,0	1270	7264
275	100,00	0,57	11,0	1270	7824

## NRV-P110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
601	7,50	10,68	152,0	1390	4169
656	10,00	8,83	114,0	1700	4589
707	15,00	6,50	76,0	1700	5253
685	20,00	4,80	57,0	1700	5782
719	25,00	4,10	46,0	1700	6228
783	30,00	3,95	38,0	1700	6619
748	40,00	2,88	29,0	1700	7285
704	50,00	2,26	23,0	1700	7847
649	60,00	1,79	19,0	1700	8339
541	80,00	1,22	14,0	1700	9178
499	100,00	0,96	11,0	1700	9887

## NRV130

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
815	7,50	14,41	152,0	1740	5453
890	10,00	12,07	114,0	2100	6002
990	15,00	9,27	76,0	2100	6871
975	20,00	6,85	57,0	2100	7562
990	25,00	5,70	46,0	2100	8146
1105	30,00	5,57	38,0	2100	8657
1075	40,00	4,22	29,0	2100	9528
1015	50,00	3,32	23,0	2100	10264
920	60,00	2,61	19,0	2100	10907
850	80,00	1,95	14,0	2100	12005
760	100,00	1,51	11,0	2100	12931

## NRV150

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	$n_2$ [rpm]	$Fr_1$ [N]	$Fr_2$ [N]
1400	7,50	24,76	152,0	2270	7455
1480	10,00	19,85	114,0	2700	8206
1450	15,00	13,26	76,0	2645	9393
1500	20,00	10,53	57,0	2800	10338
1380	25,00	7,84	46,0	2800	11137
1400	30,00	6,79	38,0	2800	11835
1800	40,00	7,07	29,0	2800	13026
1600	50,00	5,16	23,0	2800	14031
1440	60,00	4,04	19,0	2800	14911
1300	80,00	2,94	14,0	2800	16411
1150	100,00	2,25	11,0	2800	17679

## NRV030/040

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
71	100,00	0,13	11,4	197	2769
72	150,00	0,10	7,6	197	3169
65	200,00	0,07	5,7	197	3488
61	250,00	0,05	4,6	197	3490
73	300,00	0,06	3,8	197	3490
65	400,00	0,04	2,9	197	3490
61	500,00	0,03	2,3	210	3490
73	600,00	0,03	1,9	210	3490
73	750,00	0,03	1,5	210	3490
73	900,00	0,03	1,3	210	3490
73	1200,00	0,02	1,0	210	3490
73	1500,00	0,02	0,8	210	3490
73	1800,00	0,02	0,6	210	3490
65	2400,00	0,01	0,5	210	3490
60	3000,00	0,01	0,4	210	3490
48	4000,00	0,01	0,3	210	3490
43	5000,00	0,01	0,2	210	3490

## NRV030/050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
137	100,00	0,25	11,4	197	3800
135	150,00	0,18	7,6	197	4350
120	200,00	0,13	5,7	197	4788
110	250,00	0,10	4,6	197	4840
145	300,00	0,12	3,8	197	4840
124	400,00	0,08	2,9	197	4840
120	500,00	0,07	2,3	197	4840
145	600,00	0,07	1,9	210	4840
145	750,00	0,06	1,5	210	4840
145	900,00	0,05	1,3	210	4840
145	1200,00	0,04	1,0	210	4840
145	1500,00	0,04	0,8	210	4840
145	1800,00	0,03	0,6	210	4840
124	2400,00	0,02	0,5	210	4840
120	3000,00	0,02	0,4	210	4840
82	4000,00	0,01	0,3	210	4840
79	5000,00	0,01	0,2	210	4840

## NRV-P030/063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
158	100,00	0,29	11,4	197	4967
222	150,00	0,29	7,6	197	5686
253	200,00	0,26	5,7	197	6259
231	250,00	0,20	4,6	197	6270
255	300,00	0,22	3,8	175	6270
255	400,00	0,17	2,9	197	6270
236	500,00	0,13	2,3	197	6270
271	600,00	0,12	1,9	210	6270
271	750,00	0,11	1,5	210	6270
271	900,00	0,09	1,3	210	6270
271	1200,00	0,08	1,0	210	6270
271	1500,00	0,07	0,8	210	6270
271	1800,00	0,06	0,6	210	6270
255	2400,00	0,04	0,5	210	6270
236	3000,00	0,04	0,4	210	6270
236	4000,00	0,03	0,3	210	6270
150	5000,00	0,02	0,2	210	6270

## NRV040/050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
137	100,00	0,25	11,4	350	3800
135	150,00	0,18	7,6	350	4350
120	200,00	0,12	5,7	350	4788
110	250,00	0,10	4,6	350	4840
145	300,00	0,11	3,8	350	4840
124	400,00	0,08	2,9	350	4840
137	500,00	0,07	2,3	350	3800
145	600,00	0,06	1,9	350	4840
145	750,00	0,05	1,5	350	4840
135	900,00	0,04	1,3	350	4350
145	1200,00	0,04	1,0	350	4840
145	1500,00	0,03	0,8	350	4840
145	1800,00	0,03	0,6	350	4840
124	2400,00	0,02	0,5	350	4840
120	3000,00	0,02	0,4	350	4840
120	4000,00	0,01	0,3	350	4840
120	5000,00	0,01	0,2	350	4840

## NRV-P040/063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
257	100,00	0,46	11,4	350	4967
260	150,00	0,33	7,6	350	5686
253	200,00	0,26	5,7	350	6259
231	250,00	0,20	4,6	350	6270
271	300,00	0,21	3,8	350	6270
255	400,00	0,16	2,9	350	6270
231	500,00	0,11	2,3	350	6270
271	600,00	0,11	1,9	350	6270
271	750,00	0,09	1,5	350	6270
271	900,00	0,09	1,3	350	6270
271	1200,00	0,07	1,0	350	6270
271	1500,00	0,06	0,8	350	6270
271	1800,00	0,05	0,6	350	6270
255	2400,00	0,04	0,5	350	6270
236	3000,00	0,03	0,4	350	6270
236	4000,00	0,03	0,3	350	6270
236	5000,00	0,02	0,2	350	6270

## NRV-P040/075

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
368	100,00	0,65	11,4	350	5863
425	150,00	0,53	7,6	350	6712
420	200,00	0,41	5,7	350	7380
380	250,00	0,31	4,6	350	7380
444	300,00	0,33	3,8	350	7380
414	400,00	0,25	2,9	350	7380
368	500,00	0,19	2,3	350	7380
444	600,00	0,18	1,9	350	7380
444	750,00	0,15	1,5	350	7380
444	900,00	0,13	1,3	350	7380
444	1200,00	0,11	1,0	350	7380
444	1500,00	0,09	0,8	350	7380
444	1800,00	0,08	0,6	350	7380
414	2400,00	0,06	0,5	350	7380
368	3000,00	0,05	0,4	350	7380
368	4000,00	0,04	0,3	350	7380
368	5000,00	0,04	0,2	350	7380



## NRV-P040/090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
377	100,00	0,65	11,4	350	6487
538	150,00	0,65	7,6	350	7426
610	200,00	0,58	5,7	350	8174
570	250,00	0,45	4,6	350	8180
700	300,00	0,49	3,8	350	8180
610	400,00	0,35	2,9	350	8180
560	500,00	0,27	2,3	350	8180
700	600,00	0,27	1,9	350	8180
700	750,00	0,22	1,5	350	8180
700	900,00	0,20	1,3	350	8180
700	1200,00	0,16	1,0	350	8180
700	1500,00	0,14	0,8	350	8180
700	1800,00	0,12	0,6	350	8180
610	2400,00	0,09	0,5	350	8180
560	3000,00	0,07	0,4	350	8180
560	4000,00	0,06	0,3	350	8180
560	5000,00	0,05	0,2	350	8180

## NRV-P050/090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
590	100,00	1,00	11,4	490	6487
660	150,00	0,78	7,6	490	7426
610	200,00	0,56	5,7	490	8174
570	250,00	0,44	4,6	490	8180
700	300,00	0,48	3,8	490	8180
610	400,00	0,34	2,9	490	8180
570	500,00	0,24	2,3	490	8180
700	600,00	0,26	1,9	490	8180
700	750,00	0,22	1,5	490	8180
700	900,00	0,20	1,3	490	8180
700	1200,00	0,16	1,0	490	8180
700	1500,00	0,13	0,8	490	8180
700	1800,00	0,12	0,6	490	8180
610	2400,00	0,08	0,5	490	8180
560	3000,00	0,07	0,4	490	8180
560	4000,00	0,06	0,3	490	8180
560	5000,00	0,05	0,2	490	8180

## NRV-P050/110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
702	100,00	1,19	11,4	490	8198
1014	150,00	1,19	7,6	490	9384
1139	200,00	1,03	5,7	490	10320
1173	250,00	0,87	4,6	490	10320
1265	300,00	0,87	3,8	490	10320
1185	400,00	0,63	2,9	490	10320
1173	500,00	0,47	2,3	490	10320
1265	600,00	0,48	1,9	490	10320
1265	750,00	0,40	1,5	490	10320
1265	900,00	0,35	1,3	490	10320
1265	1200,00	0,28	1,0	490	10320
1265	1500,00	0,24	0,8	490	10320
1265	1800,00	0,22	0,6	490	10320
1185	2400,00	0,16	0,5	490	10320
1100	3000,00	0,12	0,4	490	10320
1100	4000,00	0,10	0,3	490	10320
1100	5000,00	0,09	0,2	490	10320

## NRV-P063/110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1127	100,00	1,90	11,4	667	8198
1196	150,00	1,40	7,6	667	9384
1139	200,00	1,02	5,7	667	10320
1173	250,00	0,87	4,6	667	10320
1265	300,00	0,87	3,8	667	10320
1185	400,00	0,63	2,9	667	10320
1173	500,00	0,46	2,3	700	10320
1265	600,00	0,47	1,9	700	10320
1265	750,00	0,39	1,5	700	10320
1265	900,00	0,34	1,3	700	10320
1265	1200,00	0,27	1,0	700	10320
1265	1500,00	0,23	0,8	700	10320
1265	1800,00	0,20	0,6	700	10320
1185	2400,00	0,15	0,5	700	10320
1100	3000,00	0,11	0,4	700	10320
1100	4000,00	0,09	0,3	700	10320
1100	5000,00	0,08	0,2	700	10320

## NRV-P063/130

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1183	100,00	1,97	11,4	667	10722
1668	150,00	1,97	7,6	667	12274
1600	200,00	1,44	5,7	667	13500
1530	250,00	1,13	4,6	667	13500
1760	300,00	1,19	3,8	667	13500
1650	400,00	0,88	2,9	667	13500
1550	500,00	0,69	2,3	667	13500
1760	600,00	0,64	1,9	700	13500
1760	750,00	0,53	1,5	700	13500
1760	900,00	0,47	1,3	700	13500
1760	1200,00	0,37	1,0	700	13500
1760	1500,00	0,32	0,8	700	13500
1760	1800,00	0,28	0,6	700	13500
1650	2400,00	0,21	0,5	700	13500
1550	3000,00	0,16	0,4	700	13500
1550	4000,00	0,13	0,3	700	13500
1550	5000,00	0,12	0,2	700	13500

## NRV-P063/150

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
2148	150,00	2,51	7,6	580	18000
2195	200,00	1,97	5,7	667	18000
2050	250,00	1,51	4,6	667	18000
2340	300,00	1,45	3,8	700	18000
2670	400,00	1,40	2,9	667	18000
2330	500,00	1,04	2,3	667	18000
2670	600,00	0,97	1,9	700	18000
2330	750,00	0,72	1,5	700	18000
2100	900,00	0,52	1,3	700	18000
2670	1200,00	0,55	1,0	700	18000
2330	1500,00	0,41	0,8	700	18000
2100	1800,00	0,31	0,6	700	18000
2670	2400,00	0,33	0,5	700	18000
2330	3000,00	0,24	0,4	700	18000
2330	4000,00	0,20	0,3	700	18000
2330	5000,00	0,18	0,2	700	18000

## NRV030

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
21	5,00	0,47	180,0	175	692
21	7,50	0,32	120,0	175	792
21	10,00	0,24	90,0	197	871
21	15,00	0,18	60,0	197	997
20	20,00	0,13	45,0	210	1098
24	25,00	0,14	36,0	210	1183
22	30,00	0,11	30,0	210	1257
21	40,00	0,09	23,0	210	1383
19	50,00	0,07	18,0	210	1490
17	60,00	0,06	15,0	210	1583
15	80,00	0,04	11,0	210	1743

## NRV040

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
42	5,00	0,91	180,0	290	1331
46	7,50	0,68	120,0	318	1524
48	10,00	0,55	90,0	350	1677
50	15,00	0,40	60,0	350	1920
48	20,00	0,30	45,0	350	2113
45	25,00	0,23	36,0	350	2276
53	30,00	0,25	30,0	350	2419
50	40,00	0,19	23,0	350	2662
46	50,00	0,15	18,0	350	2868
41	60,00	0,12	15,0	350	3047
35	80,00	0,08	11,0	350	3354
32	100,00	0,07	9,0	350	3490

## NRV050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
82	5,00	1,76	180,0	400	1827
91	7,50	1,33	120,0	444	2091
92	10,00	1,02	90,0	490	2302
92	15,00	0,72	60,0	490	2635
83	20,00	0,51	45,0	490	2900
76	25,00	0,39	36,0	490	3124
94	30,00	0,43	30,0	490	3320
88	40,00	0,32	23,0	490	3654
81	50,00	0,25	18,0	490	3936
76	60,00	0,21	15,0	490	4183

## NRV050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
68	80,00	0,16	11,0	490	4604
56	100,00	0,12	9,0	490	4840

## NRV-P063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
151	7,50	2,16	120,0	580	2734
153	10,00	1,70	90,0	661	3009
171	15,00	1,31	60,0	700	3444
163	20,00	0,99	45,0	700	3791
149	25,00	0,74	36,0	700	4084
177	30,00	0,78	30,0	700	4339
171	40,00	0,61	23,0	700	4776
161	50,00	0,49	18,0	700	5145
153	60,00	0,41	15,0	700	5467
137	80,00	0,30	11,0	700	6018
124	100,00	0,24	9,0	700	6270

## NRV-P075

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
215	7,50	3,07	120,0	810	3227
230	10,00	2,52	90,0	975	3551
264	15,00	2,00	60,0	980	4065
268	20,00	1,58	45,0	980	4474
241	25,00	1,16	36,0	980	4820
285	30,00	1,21	30,0	980	5122
277	40,00	0,95	23,0	980	5637
255	50,00	0,75	18,0	980	6073
247	60,00	0,63	15,0	980	6453
220	80,00	0,46	11,0	980	7103
196	100,00	0,36	9,0	980	7380

## NRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
374	7,50	5,28	120,0	1040	3570
407	10,00	4,41	90,0	1270	3929
462	15,00	3,41	60,0	1270	4498
429	20,00	2,47	45,0	1270	4951

## NRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
407	25,00	1,92	36,0	1270	5333
485	30,00	2,00	30,0	1270	5667
451	40,00	1,48	23,0	1270	6238
429	50,00	1,17	18,0	1270	6719
385	60,00	0,93	15,0	1270	7140
315	80,00	0,62	11,0	1270	7859
280	100,00	0,48	9,0	1270	8180

## NRV-P110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
650	7,50	9,18	120,0	1390	4511
713	10,00	7,64	90,0	1700	4965
759	15,00	5,54	60,0	1700	5684
725	20,00	4,07	45,0	1700	6256
759	25,00	3,49	36,0	1700	6739
840	30,00	3,43	30,0	1700	7161
794	40,00	2,49	23,0	1700	7882
748	50,00	1,96	18,0	1700	8491
682	60,00	1,55	15,0	1700	9023
567	80,00	1,04	11,0	1700	9931
515	100,00	0,82	9,0	1700	10320

## NRV130

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
880	7,50	12,29	120,0	1740	5901
960	10,00	10,28	90,0	2100	6494
1060	15,00	7,83	60,0	2100	7434
1040	20,00	5,77	45,0	2100	8182
1050	25,00	4,77	36,0	2100	8814
1170	30,00	4,65	30,0	2100	9366
1100	40,00	3,41	23,0	2100	10309
1050	50,00	2,71	18,0	2100	11105
940	60,00	2,11	15,0	2100	11801
860	80,00	1,56	11,0	2100	12989
780	100,00	1,23	9,0	2100	13500

## NRV150

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1400	7,50	19,55	120,0	2270	8067
1480	10,00	15,67	90,0	2700	8878
1450	15,00	10,47	60,0	2645	10163
1500	20,00	8,32	45,0	2800	11186
1380	25,00	6,19	36,0	2800	12050
1400	30,00	5,36	30,0	2800	12805
1800	40,00	5,58	23,0	2800	14094
1600	50,00	4,08	18,0	2800	15182
1440	60,00	3,19	15,0	2800	16133
1300	80,00	2,32	11,0	2800	17757
1150	100,00	1,78	9,0	2800	18000

## NRV030/040

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
71	100,00	0,11	9,0	197	2769
72	150,00	0,08	6,0	197	3169
65	200,00	0,05	4,5	197	3488
61	250,00	0,04	3,6	197	3490
73	300,00	0,05	3,0	197	3490
65	400,00	0,04	2,3	197	3490
61	500,00	0,03	1,8	210	3490
73	600,00	0,03	1,5	210	3490
73	750,00	0,02	1,2	210	3490
73	900,00	0,02	1,0	210	3490
73	1200,00	0,02	0,8	210	3490
73	1500,00	0,01	0,6	210	3490
73	1800,00	0,01	0,5	210	3490
65	2400,00	0,01	0,4	210	3490
60	3000,00	0,01	0,3	210	3490
48	4000,00	0,01	0,2	210	3490
43	5000,00	0,00	0,2	210	3490

## NRV030/050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
137	100,00	0,20	9,0	197	3800
135	150,00	0,14	6,0	197	4350
120	200,00	0,10	4,5	197	4788
110	250,00	0,08	3,6	197	4840
145	300,00	0,09	3,0	197	4840
124	400,00	0,07	2,3	197	4840
120	500,00	0,06	1,8	197	4840
145	600,00	0,05	1,5	210	4840
145	750,00	0,05	1,2	210	4840
145	900,00	0,04	1,0	210	4840
145	1200,00	0,03	0,8	210	4840
145	1500,00	0,03	0,6	210	4840
145	1800,00	0,03	0,5	210	4840
124	2400,00	0,02	0,4	210	4840
120	3000,00	0,02	0,3	210	4840
82	4000,00	0,01	0,2	210	4840
79	5000,00	0,01	0,2	210	4840



## NRV-P030/063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
166	100,00	0,24	9,0	197	4967
233	150,00	0,24	6,0	197	5686
253	200,00	0,21	4,5	197	6259
231	250,00	0,16	3,6	197	6270
255	300,00	0,17	3,0	175	6270
255	400,00	0,13	2,3	197	6270
236	500,00	0,11	1,8	197	6270
271	600,00	0,10	1,5	210	6270
271	750,00	0,09	1,2	210	6270
271	900,00	0,08	1,0	210	6270
271	1200,00	0,06	0,8	210	6270
271	1500,00	0,05	0,6	210	6270
271	1800,00	0,05	0,5	210	6270
255	2400,00	0,04	0,4	210	6270
236	3000,00	0,03	0,3	210	6270
236	4000,00	0,03	0,2	210	6270
150	5000,00	0,01	0,2	210	6270

## NRV040/050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
137	100,00	0,20	9,0	350	3800
135	150,00	0,14	6,0	350	4350
120	200,00	0,10	4,5	350	4788
110	250,00	0,08	3,6	350	4840
145	300,00	0,09	3,0	350	4840
124	400,00	0,07	2,3	350	4840
137	500,00	0,06	1,8	350	3800
145	600,00	0,05	1,5	350	4840
145	750,00	0,04	1,2	350	4840
135	900,00	0,04	1,0	350	4350
145	1200,00	0,03	0,8	350	4840
145	1500,00	0,03	0,6	350	4840
145	1800,00	0,02	0,5	350	4840
124	2400,00	0,02	0,4	350	4840
120	3000,00	0,01	0,3	350	4840
120	4000,00	0,01	0,2	350	4840
120	5000,00	0,01	0,2	350	4840

## NRV-P040/063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
257	100,00	0,37	9,0	350	4967
260	150,00	0,27	6,0	350	5686
253	200,00	0,21	4,5	350	6259
231	250,00	0,16	3,6	350	6270
271	300,00	0,17	3,0	350	6270
255	400,00	0,13	2,3	350	6270
231	500,00	0,09	1,8	350	6270
271	600,00	0,09	1,5	350	6270
271	750,00	0,08	1,2	350	6270
271	900,00	0,07	1,0	350	6270
271	1200,00	0,06	0,8	350	6270
271	1500,00	0,05	0,6	350	6270
271	1800,00	0,04	0,5	350	6270
255	2400,00	0,03	0,4	350	6270
236	3000,00	0,03	0,3	350	6270
236	4000,00	0,02	0,2	350	6270
236	5000,00	0,02	0,2	350	6270

## NRV-P040/075

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
384	100,00	0,55	9,0	350	5863
425	150,00	0,42	6,0	350	6712
420	200,00	0,33	4,5	350	7380
380	250,00	0,25	3,6	350	7380
444	300,00	0,26	3,0	350	7380
414	400,00	0,20	2,3	350	7380
368	500,00	0,15	1,8	350	7380
444	600,00	0,14	1,5	350	7380
444	750,00	0,12	1,2	350	7380
444	900,00	0,11	1,0	350	7380
444	1200,00	0,09	0,8	350	7380
444	1500,00	0,08	0,6	350	7380
444	1800,00	0,07	0,5	350	7380
414	2400,00	0,05	0,4	350	7380
368	3000,00	0,04	0,3	350	7380
368	4000,00	0,03	0,2	350	7380
368	5000,00	0,03	0,2	350	7380

## NRV-P040/090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
394	100,00	0,55	9,0	350	6487
562	150,00	0,55	6,0	350	7426
610	200,00	0,46	4,5	350	8174
570	250,00	0,36	3,6	350	8180
700	300,00	0,40	3,0	350	8180
610	400,00	0,28	2,3	350	8180
560	500,00	0,22	1,8	350	8180
700	600,00	0,22	1,5	350	8180
700	750,00	0,18	1,2	350	8180
700	900,00	0,16	1,0	350	8180
700	1200,00	0,13	0,8	350	8180
700	1500,00	0,11	0,6	350	8180
700	1800,00	0,10	0,5	350	8180
610	2400,00	0,07	0,4	350	8180
560	3000,00	0,06	0,3	350	8180
560	4000,00	0,05	0,2	350	8180
560	5000,00	0,04	0,2	350	8180

## NRV-P050/090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
590	100,00	0,80	9,0	490	6487
660	150,00	0,63	6,0	490	7426
610	200,00	0,45	4,5	490	8174
570	250,00	0,35	3,6	490	8180
700	300,00	0,39	3,0	490	8180
610	400,00	0,27	2,3	490	8180
570	500,00	0,19	1,8	490	8180
700	600,00	0,21	1,5	490	8180
700	750,00	0,18	1,2	490	8180
700	900,00	0,16	1,0	490	8180
700	1200,00	0,13	0,8	490	8180
700	1500,00	0,11	0,6	490	8180
700	1800,00	0,10	0,5	490	8180
610	2400,00	0,07	0,4	490	8180
560	3000,00	0,05	0,3	490	8180
560	4000,00	0,04	0,2	490	8180
560	5000,00	0,04	0,2	490	8180

## NRV-P050/110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
754	100,00	1,02	9,0	490	8198
1090	150,00	1,02	6,0	490	9384
1139	200,00	0,82	4,5	490	10320
1173	250,00	0,69	3,6	490	10320
1265	300,00	0,70	3,0	490	10320
1185	400,00	0,51	2,3	490	10320
1173	500,00	0,38	1,8	490	10320
1265	600,00	0,39	1,5	490	10320
1265	750,00	0,32	1,2	490	10320
1265	900,00	0,29	1,0	490	10320
1265	1200,00	0,23	0,8	490	10320
1265	1500,00	0,20	0,6	490	10320
1265	1800,00	0,18	0,5	490	10320
1185	2400,00	0,13	0,4	490	10320
1100	3000,00	0,10	0,3	490	10320
1100	4000,00	0,08	0,2	490	10320
1100	5000,00	0,07	0,2	490	10320

## NRV-P063/110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1127	100,00	1,52	9,0	661	8198
1196	150,00	1,12	6,0	661	9384
1139	200,00	0,82	4,5	661	10320
1173	250,00	0,69	3,6	661	10320
1265	300,00	0,70	3,0	661	10320
1185	400,00	0,51	2,3	661	10320
1173	500,00	0,38	1,8	700	10320
1265	600,00	0,38	1,5	700	10320
1265	750,00	0,31	1,2	700	10320
1265	900,00	0,28	1,0	700	10320
1265	1200,00	0,22	0,8	700	10320
1265	1500,00	0,19	0,6	700	10320
1265	1800,00	0,17	0,5	700	10320
1185	2400,00	0,12	0,4	700	10320
1100	3000,00	0,09	0,3	700	10320
1100	4000,00	0,08	0,2	700	10320
1100	5000,00	0,07	0,2	700	10320

## NRV-P063/130

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1270	100,00	1,70	9,0	661	10722
1700	150,00	1,61	6,0	661	12274
1600	200,00	1,15	4,5	661	13500
1530	250,00	0,90	3,6	661	13500
1760	300,00	0,96	3,0	661	13500
1650	400,00	0,70	2,3	661	13500
1550	500,00	0,55	1,8	661	13500
1760	600,00	0,52	1,5	700	13500
1760	750,00	0,43	1,2	700	13500
1760	900,00	0,38	1,0	700	13500
1760	1200,00	0,31	0,8	700	13500
1760	1500,00	0,26	0,6	700	13500
1760	1800,00	0,23	0,5	700	13500
1650	2400,00	0,17	0,4	700	13500
1550	3000,00	0,13	0,3	700	13500
1550	4000,00	0,11	0,2	700	13500
1550	5000,00	0,10	0,2	700	13500

## NRV-P063/150

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
2325	150,00	2,16	6,0	580	18000
2340	200,00	1,68	4,5	661	18000
2050	250,00	1,21	3,6	661	18000
2340	300,00	1,16	3,0	700	18000
2670	400,00	1,12	2,3	661	18000
2330	500,00	0,83	1,8	661	18000
2670	600,00	0,77	1,5	700	18000
2330	750,00	0,58	1,2	700	18000
2100	900,00	0,42	1,0	700	18000
2670	1200,00	0,45	0,8	700	18000
2330	1500,00	0,33	0,6	700	18000
2100	1800,00	0,26	0,5	700	18000
2670	2400,00	0,27	0,4	700	18000
2330	3000,00	0,20	0,3	700	18000
2330	4000,00	0,17	0,2	700	18000
2330	5000,00	0,15	0,2	700	18000

## NRV030

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
25	5,00	0,31	100,0	210	841
25	7,50	0,22	67,0	210	963
25	10,00	0,17	50,0	210	1060
25	15,00	0,12	33,0	210	1213
23	20,00	0,09	25,0	210	1336
30	25,00	0,10	20,0	210	1439
27	30,00	0,08	17,0	210	1529
24	40,00	0,06	13,0	210	1683
22	50,00	0,05	10,0	210	1813
19	60,00	0,04	8,0	210	1830
17	80,00	0,03	6,0	210	1830

## NRV040

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
52	5,00	0,63	100,0	350	1619
56	7,50	0,47	67,0	350	1853
59	10,00	0,38	50,0	350	2040
61	15,00	0,28	33,0	350	2335
57	20,00	0,20	25,0	350	2570
51	25,00	0,15	20,0	350	2769
62	30,00	0,17	17,0	350	2942
58	40,00	0,13	13,0	350	3238
53	50,00	0,10	10,0	350	3488
48	60,00	0,08	8,0	350	3490
40	80,00	0,06	6,0	350	3490
36	100,00	0,05	5,0	350	3490

## NRV050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
101	5,00	1,23	100,0	490	2222
112	7,50	0,93	67,0	490	2544
113	10,00	0,72	50,0	490	2800
113	15,00	0,51	33,0	490	3205
100	20,00	0,35	25,0	490	3528
92	25,00	0,28	20,0	490	3800
113	30,00	0,30	17,0	490	4038
105	40,00	0,23	13,0	490	4445
96	50,00	0,18	10,0	490	4788
87	60,00	0,15	8,0	490	4840

## NRV050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
75	80,00	0,11	6,0	490	4840
65	100,00	0,08	5,0	490	4840

## NRV-P063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
184	7,50	1,49	67,0	700	3325
185	10,00	1,18	50,0	700	3660
200	15,00	0,90	33,0	700	4190
194	20,00	0,68	25,0	700	4611
178	25,00	0,52	20,0	700	4967
213	30,00	0,56	17,0	700	5279
206	40,00	0,44	13,0	700	5810
195	50,00	0,36	10,0	700	6259
180	60,00	0,29	8,0	700	6270
151	80,00	0,21	6,0	700	6270
128	100,00	0,16	5,0	700	6270

## NRV-P075

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
260	7,50	2,14	67,0	980	3925
270	10,00	1,70	50,0	980	4320
318	15,00	1,39	33,0	980	4945
326	20,00	1,11	25,0	980	5443
293	25,00	0,83	20,0	980	5863
344	30,00	0,87	17,0	980	6231
337	40,00	0,69	13,0	980	6858
314	50,00	0,55	10,0	980	7380
301	60,00	0,46	8,0	980	7380
247	80,00	0,32	6,0	980	7380
210	100,00	0,24	5,0	980	7380

## NRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
451	7,50	3,66	67,0	1270	4343
479	10,00	2,95	50,0	1270	4780
539	15,00	2,29	33,0	1270	5472
517	20,00	1,71	25,0	1270	6022

## NRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
484	25,00	1,33	20,0	1270	6487
579	30,00	1,40	17,0	1270	6894
528	40,00	1,03	13,0	1270	7588
495	50,00	0,81	10,0	1270	8174
440	60,00	0,64	8,0	1270	8180
365	80,00	0,44	6,0	1270	8180
330	100,00	0,35	5,0	1270	8180

## NRV-P110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
794	7,50	6,37	67,0	1700	5488
851	10,00	5,24	50,0	1700	6040
909	15,00	3,82	33,0	1700	6914
863	20,00	2,79	25,0	1700	7610
909	25,00	2,41	20,0	1700	8198
1000	30,00	2,39	17,0	1700	8711
932	40,00	1,72	13,0	1700	9588
880	50,00	1,38	10,0	1700	10320
781	60,00	1,06	8,0	1700	10320
662	80,00	0,75	6,0	1700	10320
599	100,00	0,58	5,0	1700	10320

## NRV130

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1080	7,50	8,57	67,0	2100	7178
1160	10,00	7,06	50,0	2100	7900
1300	15,00	5,47	33,0	2100	9043
1230	20,00	3,93	25,0	2100	9953
1200	25,00	3,18	20,0	2100	10722
1400	30,00	3,30	17,0	2100	11394
1300	40,00	2,40	13,0	2100	12540
1220	50,00	1,88	10,0	2100	13500
1070	60,00	1,46	8,0	2100	13500
970	80,00	1,08	6,0	2100	13500
860	100,00	0,83	5,0	2100	13500



## NRV150

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1700	7,50	13,49	67,0	2800	9812
1780	10,00	10,71	50,0	2800	10800
1730	15,00	7,19	33,0	2800	12363
1820	20,00	5,81	25,0	2800	13607
1630	25,00	4,27	20,0	2800	14658
1670	30,00	3,74	17,0	2800	15576
2120	40,00	3,38	13,0	2800	17144
1870	50,00	2,84	10,0	2800	18000
1680	60,00	2,26	8,0	2800	18000
1530	80,00	1,67	6,0	2800	18000
1350	100,00	1,29	5,0	2800	18000

## NRV030/040

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
71	100,00	0,06	5,0	210	2769
72	150,00	0,04	3,3	210	3169
65	200,00	0,03	2,5	210	3488
61	250,00	0,03	2,0	210	3490
73	300,00	0,03	1,7	210	3490
65	400,00	0,02	1,3	210	3490
61	500,00	0,01	1,0	210	3490
73	600,00	0,02	0,8	210	3490
73	750,00	0,01	0,7	210	3490
73	900,00	0,01	0,6	210	3490
73	1200,00	0,01	0,4	210	3490
73	1500,00	0,01	0,3	210	3490
73	1800,00	0,01	0,3	210	3490
65	2400,00	0,01	0,2	210	3490
60	3000,00	0,01	0,2	210	3490
48	4000,00	0,00	0,1	210	3490
43	5000,00	0,00	0,1	210	3490

## NRV030/050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
137	100,00	0,12	5,0	210	3800
135	150,00	0,08	3,3	210	4350
120	200,00	0,06	2,5	210	4788
110	250,00	0,04	2,0	210	4840
145	300,00	0,05	1,7	210	4840
124	400,00	0,04	1,3	210	4840
120	500,00	0,03	1,0	210	4840
145	600,00	0,03	0,8	210	4840
145	750,00	0,03	0,7	210	4840
145	900,00	0,02	0,6	210	4840
145	1200,00	0,02	0,4	210	4840
145	1500,00	0,02	0,3	210	4840
145	1800,00	0,02	0,3	210	4840
124	2400,00	0,01	0,2	210	4840
120	3000,00	0,01	0,2	210	4840
82	4000,00	0,01	0,1	210	4840
79	5000,00	0,01	0,1	210	4840

## NRV-P030/063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
198	100,00	0,17	5,0	210	4967
260	150,00	0,16	3,3	210	5686
253	200,00	0,12	2,5	210	6259
231	250,00	0,09	2,0	210	6270
255	300,00	0,10	1,7	210	6270
255	400,00	0,08	1,3	210	6270
236	500,00	0,06	1,0	210	6270
271	600,00	0,06	0,8	210	6270
271	750,00	0,05	0,7	210	6270
271	900,00	0,04	0,6	210	6270
271	1200,00	0,04	0,4	210	6270
271	1500,00	0,03	0,3	210	6270
271	1800,00	0,03	0,3	210	6270
255	2400,00	0,02	0,2	210	6270
236	3000,00	0,02	0,2	210	6270
236	4000,00	0,02	0,1	210	6270
150	5000,00	0,01	0,1	210	6270

## NRV040/050

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
137	100,00	0,11	5,0	350	3800
135	150,00	0,08	3,3	350	4350
120	200,00	0,06	2,5	350	4788
110	250,00	0,04	2,0	350	4840
145	300,00	0,05	1,7	350	4840
124	400,00	0,04	1,3	350	4840
137	500,00	0,03	1,0	350	3800
145	600,00	0,03	0,8	350	4840
145	750,00	0,02	0,7	350	4840
135	900,00	0,02	0,6	350	4350
145	1200,00	0,02	0,4	350	4840
145	1500,00	0,01	0,3	350	4840
145	1800,00	0,01	0,3	350	4840
124	2400,00	0,01	0,2	350	4840
120	3000,00	0,01	0,2	350	4840
120	4000,00	0,01	0,1	350	4840
120	5000,00	0,01	0,1	350	4840

## NRV-P040/063

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
257	100,00	0,21	5,0	350	4967
260	150,00	0,15	3,3	350	5686
253	200,00	0,12	2,5	350	6259
231	250,00	0,09	2,0	350	6270
271	300,00	0,10	1,7	350	6270
255	400,00	0,07	1,3	350	6270
231	500,00	0,05	1,0	350	6270
271	600,00	0,05	0,8	350	6270
271	750,00	0,04	0,7	350	6270
271	900,00	0,04	0,6	350	6270
271	1200,00	0,03	0,4	350	6270
271	1500,00	0,03	0,3	350	6270
271	1800,00	0,03	0,3	350	6270
255	2400,00	0,02	0,2	350	6270
236	3000,00	0,02	0,2	350	6270
236	4000,00	0,01	0,1	350	6270
236	5000,00	0,01	0,1	350	6270

## NRV-P040/075

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
405	100,00	0,33	5,0	350	5863
425	150,00	0,24	3,3	350	6712
420	200,00	0,19	2,5	350	7380
380	250,00	0,14	2,0	350	7380
444	300,00	0,15	1,7	350	7380
414	400,00	0,11	1,3	350	7380
368	500,00	0,09	1,0	350	7380
444	600,00	0,08	0,8	350	7380
444	750,00	0,07	0,7	350	7380
444	900,00	0,06	0,6	350	7380
444	1200,00	0,05	0,4	350	7380
444	1500,00	0,04	0,3	350	7380
444	1800,00	0,04	0,3	350	7380
414	2400,00	0,03	0,2	350	7380
368	3000,00	0,02	0,2	350	7380
368	4000,00	0,02	0,1	350	7380
368	5000,00	0,02	0,1	350	7380

## NRV-P040/090

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
484	100,00	0,38	5,0	350	6487
660	150,00	0,36	3,3	350	7426
610	200,00	0,26	2,5	350	8174
570	250,00	0,20	2,0	350	8180
700	300,00	0,23	1,7	350	8180
610	400,00	0,16	1,3	350	8180
560	500,00	0,12	1,0	350	8180
700	600,00	0,12	0,8	350	8180
700	750,00	0,10	0,7	350	8180
700	900,00	0,09	0,6	350	8180
700	1200,00	0,08	0,4	350	8180
700	1500,00	0,07	0,3	350	8180
700	1800,00	0,06	0,3	350	8180
610	2400,00	0,04	0,2	350	8180
560	3000,00	0,03	0,2	350	8180
560	4000,00	0,03	0,1	350	8180
560	5000,00	0,03	0,1	350	8180

## NRV-P050/090

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
590	100,00	0,46	5,0	490	6487
660	150,00	0,36	3,3	490	7426
610	200,00	0,26	2,5	490	8174
570	250,00	0,20	2,0	490	8180
700	300,00	0,22	1,7	490	8180
610	400,00	0,16	1,3	490	8180
570	500,00	0,11	1,0	490	8180
700	600,00	0,12	0,8	490	8180
700	750,00	0,10	0,7	490	8180
700	900,00	0,09	0,6	490	8180
700	1200,00	0,08	0,4	490	8180
700	1500,00	0,07	0,3	490	8180
700	1800,00	0,06	0,3	490	8180
610	2400,00	0,04	0,2	490	8180
560	3000,00	0,03	0,2	490	8180
560	4000,00	0,03	0,1	490	8180
560	5000,00	0,03	0,1	490	8180

## NRV-P050/110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
927	100,00	0,72	5,0	490	8198
1196	150,00	0,64	3,3	490	9384
1139	200,00	0,47	2,5	490	10320
1173	250,00	0,40	2,0	490	10320
1265	300,00	0,40	1,7	490	10320
1185	400,00	0,29	1,3	490	10320
1173	500,00	0,22	1,0	490	10320
1265	600,00	0,22	0,8	490	10320
1265	750,00	0,19	0,7	490	10320
1265	900,00	0,17	0,6	490	10320
1265	1200,00	0,14	0,4	490	10320
1265	1500,00	0,12	0,3	490	10320
1265	1800,00	0,11	0,3	490	10320
1185	2400,00	0,08	0,2	490	10320
1100	3000,00	0,06	0,2	490	10320
1100	4000,00	0,05	0,1	490	10320
1100	5000,00	0,04	0,1	490	10320

## NRV-P063/110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1127	100,00	0,88	5,0	700	8198
1196	150,00	0,64	3,3	700	9384
1139	200,00	0,47	2,5	700	10320
1173	250,00	0,40	2,0	700	10320
1265	300,00	0,40	1,7	700	10320
1185	400,00	0,29	1,3	700	10320
1173	500,00	0,22	1,0	700	10320
1265	600,00	0,22	0,8	700	10320
1265	750,00	0,18	0,7	700	10320
1265	900,00	0,17	0,6	700	10320
1265	1200,00	0,13	0,4	700	10320
1265	1500,00	0,12	0,3	700	10320
1265	1800,00	0,10	0,3	700	10320
1185	2400,00	0,07	0,2	700	10320
1100	3000,00	0,06	0,2	700	10320
1100	4000,00	0,05	0,1	700	10320
1100	5000,00	0,04	0,1	700	10320

## NRV-P063/130

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1530	100,00	1,18	5,0	700	10722
1700	150,00	0,93	3,3	700	12274
1600	200,00	0,66	2,5	700	13500
1530	250,00	0,52	2,0	700	13500
1760	300,00	0,55	1,7	700	13500
1650	400,00	0,41	1,3	700	13500
1550	500,00	0,32	1,0	700	13500
1760	600,00	0,30	0,8	700	13500
1760	750,00	0,25	0,7	700	13500
1760	900,00	0,23	0,6	700	13500
1760	1200,00	0,18	0,4	700	13500
1760	1500,00	0,16	0,3	700	13500
1760	1800,00	0,14	0,3	700	13500
1650	2400,00	0,10	0,2	700	13500
1550	3000,00	0,08	0,2	700	13500
1550	4000,00	0,07	0,1	700	13500
1550	5000,00	0,06	0,1	700	13500

## NRV-P063/150

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
2340	150,00	1,23	3,3	700	18000
2340	200,00	0,97	2,5	700	18000
2050	250,00	0,70	2,0	700	18000
2340	300,00	0,68	1,7	700	18000
2670	400,00	0,65	1,3	700	18000
2330	500,00	0,48	1,0	700	18000
2670	600,00	0,45	0,8	700	18000
2330	750,00	0,34	0,7	700	18000
2100	900,00	0,25	0,6	700	18000
2670	1200,00	0,27	0,4	700	18000
2330	1500,00	0,20	0,3	700	18000
2100	1800,00	0,15	0,3	700	18000
2670	2400,00	0,16	0,2	700	18000
2330	3000,00	0,12	0,2	700	18000
2330	4000,00	0,10	0,1	700	18000
2330	5000,00	0,09	0,1	700	18000

## IHW040+NMRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
415	23,29	3,90	75,1	300	4343
460	31,05	3,27	56,4	400	4780
494	42,00	2,64	41,7	400	4780
518	46,58	2,54	37,6	400	5472
573	63,00	2,12	27,8	400	5472
444	77,63	1,41	22,5	400	6487
549	84,00	1,59	20,8	400	6022
556	93,16	1,54	18,8	400	6894
601	110,00	1,35	15,9	400	6022
615	126,00	1,31	13,9	400	6894
591	137,50	1,10	12,7	400	6487
468	155,26	0,87	11,3	400	8174
673	165,00	1,12	10,6	400	6894
418	186,32	0,69	9,4	400	8180
614	220,00	0,82	8,0	400	7588
469	252,00	0,60	6,9	400	8180
573	275,00	0,65	6,4	400	8174
587	304,55	0,61	5,8	400	8180
503	330,00	0,51	5,3	400	8180
612	383,33	0,51	4,6	400	8180
624	437,50	0,46	4,0	400	8180
534	460,00	0,40	3,8	400	8180
544	525,00	0,36	3,3	400	8180
426	613,33	0,27	2,9	400	8180
432	700,00	0,24	2,5	400	8180
351	766,67	0,19	2,3	400	8180
354	875,00	0,17	2,0	400	8180

## IHW040+NMRV-P110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
421	23,29	3,90	75,1	300	5488
548	31,05	3,89	56,4	300	6040
494	42,00	2,64	41,7	500	6040
805	46,58	3,89	37,6	300	6914
783	62,11	2,91	28,2	500	7610
829	77,63	2,53	22,5	500	8198
938	84,00	2,64	20,8	500	7610
917	93,16	2,50	18,8	500	8711
1014	105,00	2,34	16,7	500	8198
1109	126,00	2,33	13,9	500	8711
938	137,50	1,68	12,7	500	8198



## IHW040+NMRV-P110

$Mn_2$ [Nm]	$i$	$Pn_1$ [kW]	$n_2$ [rpm]	$Fr_1$ [N]	$Fr_2$ [N]
828	155,26	1,48	11,3	500	10320
1016	168,00	1,65	10,4	500	9588
739	186,32	1,15	9,4	500	10320
1115	220,00	1,42	8,0	500	9588
836	252,00	1,01	6,9	500	10320
1029	275,00	1,11	6,4	500	10320
1055	304,55	1,03	5,8	500	10320
900	330,00	0,85	5,3	500	10320
937	383,33	0,74	4,6	500	10320
750	440,00	0,59	4,0	500	10320
959	460,00	0,67	3,8	500	10320
905	525,00	0,56	3,3	500	10320
793	613,33	0,46	2,9	500	10320
807	700,00	0,41	2,5	500	10320
638	766,67	0,32	2,3	500	10320
642	875,00	0,29	2,0	500	10320

## IHW040+NMRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
411	23,29	3,11	60,1	300	4343
496	31,05	2,86	45,1	400	4780
492	42,00	2,12	33,3	400	4780
558	46,58	2,23	30,1	400	5472
617	63,00	1,86	22,2	400	5472
513	77,63	1,33	18,0	400	6487
592	84,00	1,39	16,7	400	6022
599	93,16	1,37	15,0	400	6894
647	110,00	1,17	12,7	400	8174
663	126,00	1,15	11,1	400	6894
637	137,50	0,96	10,2	400	8180
514	155,26	0,79	9,0	400	8174
725	165,00	0,98	8,5	400	8180
457	186,32	0,63	7,5	400	8180
661	220,00	0,72	6,4	400	8180
496	252,00	0,52	5,6	400	8180
599	275,00	0,56	5,1	400	8180
552	304,55	0,47	4,6	400	8180
524	330,00	0,44	4,2	400	8180
632	383,33	0,43	3,6	400	8180
642	437,50	0,39	3,2	400	8180
550	460,00	0,34	3,0	400	8180
558	525,00	0,30	2,7	400	8180
435	613,33	0,22	2,3	400	8180
439	700,00	0,20	2,0	400	8180
356	766,67	0,16	1,8	400	8180
359	875,00	0,14	1,6	400	8180

## IHW040+NMRV-P110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
415	23,29	3,11	60,1	300	5488
541	31,05	3,12	45,1	300	6040
492	42,00	2,12	33,3	500	6040
791	46,58	3,12	30,1	300	6914
904	62,11	2,74	22,5	500	7610
968	77,63	2,41	18,0	500	8198
930	84,00	2,12	16,7	500	7610
1035	93,16	2,33	15,0	500	8711
1112	105,00	2,08	13,3	500	8198
1189	126,00	2,05	11,1	500	8711
947	137,50	1,37	10,2	500	10320

## IHW040+NMRV-P110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
920	155,26	1,35	9,0	500	10320
1095	168,00	1,46	8,3	500	9588
813	186,32	1,05	7,5	500	10320
1175	220,00	1,22	6,4	500	10320
888	252,00	0,88	5,6	500	10320
1079	275,00	0,94	5,1	500	10320
978	304,55	0,78	4,6	500	10320
941	330,00	0,73	4,2	500	10320
957	383,33	0,61	3,6	500	10320
780	440,00	0,50	3,2	500	10320
990	460,00	0,56	3,0	500	10320
927	525,00	0,47	2,7	500	10320
816	613,33	0,38	2,3	500	10320
827	700,00	0,34	2,0	500	10320
646	766,67	0,27	1,8	500	10320
652	875,00	0,24	1,6	500	10320

## IHW040+NMRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
409	23,29	2,54	49,0	300	4343
531	31,05	2,52	36,7	400	4780
496	42,00	1,76	27,1	400	6487
597	46,58	1,97	24,5	400	5472
661	63,00	1,64	18,1	400	7426
564	77,63	1,20	14,7	400	6487
634	84,00	1,22	13,6	400	8174
642	93,16	1,22	12,2	400	6894
693	110,00	1,03	10,4	400	8174
710	126,00	1,02	9,1	400	8180
669	137,50	0,83	8,3	400	8180
551	155,26	0,71	7,3	400	8174
776	165,00	0,86	6,9	400	8180
486	186,32	0,56	6,1	400	8180
708	220,00	0,64	5,2	400	8180
519	252,00	0,46	4,5	400	8180
621	275,00	0,48	4,2	400	8180
630	304,55	0,44	3,7	400	8180
541	330,00	0,37	3,5	400	8180
647	383,33	0,36	3,0	400	8180
655	437,50	0,33	2,6	400	8180
562	460,00	0,28	2,5	400	8180
568	525,00	0,25	2,2	400	8180
450	613,33	0,19	1,9	400	8180
456	700,00	0,17	1,6	400	8180
362	766,67	0,14	1,5	400	8180
365	875,00	0,12	1,3	400	8180

## IHW040+NMRV-P110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
411	23,29	2,54	49,0	300	5488
535	31,05	2,53	36,7	300	6040
496	42,00	1,76	27,1	500	8198
780	46,58	2,54	24,5	300	6914
1014	62,11	2,54	18,4	500	7610
1077	77,63	2,21	14,7	500	8198
935	84,00	1,76	13,6	500	10320
1173	93,16	2,20	12,2	500	8711
1139	105,00	1,76	10,9	500	10320
1232	126,00	1,76	9,1	500	10320
957	137,50	1,14	8,3	500	10320

## IHW040+NMRV-P110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
989	155,26	1,21	7,3	500	10320
1193	168,00	1,32	6,8	500	10320
868	186,32	0,93	6,1	500	10320
1259	220,00	1,08	5,2	500	10320
983	252,00	0,81	4,5	500	10320
1170	275,00	0,84	4,2	500	10320
1152	304,55	0,75	3,7	500	10320
1028	330,00	0,66	3,5	500	10320
948	383,33	0,50	3,0	500	10320
860	440,00	0,45	2,6	500	10320
1060	460,00	0,50	2,5	500	10320
917	525,00	0,38	2,2	500	10320
891	613,33	0,34	1,9	500	10320
901	700,00	0,31	1,6	500	10320
747	766,67	0,26	1,5	500	10320
752	875,00	0,23	1,3	500	10320

## IHW040+NMRV-P090

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
425	23,29	2,10	38,6	300	5894
555	31,05	2,09	29,0	400	6487
505	42,00	1,42	21,4	400	6487
646	46,58	1,70	19,3	400	7426
715	63,00	1,41	14,3	400	7426
610	77,63	1,04	11,6	400	8180
686	84,00	1,06	10,7	400	8174
694	93,16	1,06	9,7	400	8180
750	110,00	0,89	8,2	400	8174
768	126,00	0,88	7,1	400	8180
699	137,50	0,69	6,5	400	8180
584	155,26	0,61	5,8	400	8180
840	165,00	0,74	5,5	400	8180
511	186,32	0,48	4,8	400	8180
766	220,00	0,55	4,1	400	8180
538	252,00	0,38	3,6	400	8180
641	275,00	0,40	3,3	400	8180
639	304,55	0,36	3,0	400	8180
557	330,00	0,31	2,7	400	8180
662	383,33	0,30	2,4	400	8180
669	437,50	0,27	2,1	400	8180
574	460,00	0,23	2,0	400	8180
579	525,00	0,21	1,7	400	8180
461	613,33	0,15	1,5	400	8180
466	700,00	0,14	1,3	400	8180
366	766,67	0,11	1,2	400	8180
369	875,00	0,10	1,0	400	8180

## IHW040+NMRV-P110

Mn <sub>2</sub> [Nm]	i	Pn <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
427	23,29	2,10	38,6	300	7448
555	31,05	2,09	29,0	300	8198
505	42,00	1,42	21,4	500	8198
806	46,58	2,10	19,3	300	9384
1048	62,11	2,10	14,5	500	10320
1167	77,63	1,92	11,6	500	10320
949	84,00	1,42	10,7	500	10320
1252	93,16	1,90	9,7	500	10320
1156	105,00	1,42	8,6	500	10320
1241	126,00	1,42	7,1	500	10320
969	137,50	0,92	6,5	500	10320

## IHW040+NMRV-P110

$Mn_2$ [Nm]	i	$Pn_1$ [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
1050	155,26	1,03	5,8	500	10320
1219	168,00	1,08	5,4	500	10320
917	186,32	0,80	4,8	500	10320
1272	220,00	0,87	4,1	500	10320
969	252,00	0,64	3,6	500	10320
1158	275,00	0,67	3,3	500	10320
1158	304,55	0,60	3,0	500	10320
1003	330,00	0,52	2,7	500	10320
1009	383,33	0,42	2,4	500	10320
825	440,00	0,35	2,0	500	10320
1035	460,00	0,39	2,0	500	10320
932	525,00	0,31	1,7	500	10320
848	613,33	0,26	1,5	500	10320
857	700,00	0,23	1,3	500	10320
663	766,67	0,18	1,2	500	10320
670	875,00	0,16	1,0	500	10320